

**DIM-600I
DIM-1000I
DIM-1500I
DIN-kiskolle**

DIM-himmennin



- **Kotimainen laatutuote**
 - **1-10 V ohjaus**
 - **Asennus DIN-kiskoon**
 - **Optimoitu tila LED-ohjaukseen**
 - **Pehmeä liukuohjaus**
 - **Logiikkaohjaus/ Kytkin-potentiometriohjaus**
-
- **Asetukset muutettavissa helposti DIP-kytkimillä**
 - **Apujännite 15—24 VDC ohjattaessa 230 V kuormaa**
 - **Virhetilaulostulo logiikalle**
 - **Kuormat:**
 - 600 W**
 - 1000 W**
 - 1500 W (muutos: 4 x 200 W tilauksesta)**
 - **Resistiivisten, induktiivisten ja kapasitiivisten kuormien ohjaukseen**
 - **Lisätietoja käyttöohjeessa**

DIM-600I
DIM-1000I
DIM-1500I

DIM-himmennin

26 053 27	DIM-600I	max. 600W
26 053 28	DIM-1000I	max. 1000W
26 053 29	DIM-1500I	max. 1500W

Tilaustuote DIM-1500I 4 x 200 W (4 kanavaa)

Tilaustuote DIM– P ohjaus kytkin/potetiometrille

VALMISTETTU SUOMESSA!

Tekniset tiedot

Asennusmahdollisuudet	DIN-kiskoon
Kotelointi	IP20
Käyttöjännite	15 - 24 VDC (230V kuormalle)
Ohjausjännite	1-10 V
Ohjattavat kuormat max.	600W/1000W/1500W resistiivinen 75W/150W/190W kapasitiivinen, induktiivinen
Sulake	3,15A/ 6,3A/ 8A
Potentiometri	4,7 kΩ—10 kΩ
Käyttölämpötila-alue	0 °C ... +40 °C