


TLZ61NP-230V




1 sulkeutuva (NO) ei potentiaalivapaa kosketin 10 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 600 W, energiansäästölamput (ESL) kork. 200 W, resistiivinen kuormankesto kork. 2000 W. Poiskytkentävaroitusta ja jatkuvan valon toiminto ohjattavissa painikkeilla. Valmiustilan kulutus vain 0,7 wattia. Optimointi energiansäästölamppuille.

Kiertokytkimen toiminnot




Yllä tehdasasetukset.

Kytchentäesimerkki



3-johdinpiiri, uudelleen käynnistettävissä.



4-johdinpiiri, ullakkovalaistus, uudelleen käynnistettävissä.

Tekniset tiedot, katso sivu 15-10.

Kojerasia-asennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 18 mm.

Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.

Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta välttyään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.

Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronisointi päättyy, ennen kuin kytket kulutuslaitteita verkkoon.

Ohjaus-, syöttö- ja kytkentäjännite 230 V.


Portaattomasti säädettävä aika välillä 1-12 minuuttia.


Merkkivalon virta kork. 50 mA, riippuen merkkivalon syytysjännitteestä.



3-johdin- ja 4-johdinpiirit, uudelleen käynnistettävissä, ullakkovalaistus käytettävissä jos 4-johdinpiiri.

Liitännätavan automaattinen tunnistus.

Valaistus syttyy uudelleen päälle sähkökatkon jälkeen, ellei aika ole vielä kulunut loppuun.

Jos poiskytkentävaroitusta  **on otettu käyttöön**, valot alkavat vilkkua noin 30 sekuntia ennen ajan päätymistä. Tämä toistuu kolme kertaa, aina lyhyemmällä aikavälillä.

Jos jatkuvan valon toiminto  **on otettu käyttöön**, jatkuva valo voidaan kytkeä päälle pitämällä painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan. Valo sammuu sitten automaattisesti 60 minuutin kuluttua tai jos painiketta painetaan uudelleen yli 2 sekunnin ajan.

Jos sekä poiskytkentävaroitusta että jatkuvan valon toiminto   on valittuna, poiskytkentävaroitusta aktivoituu ennen kuin jatkuvan valon aika on kulunut umpeen.

Jos asennukseen kuuluu osittain tai ainoastaan energiansäästölamppuja, tulee poiskytkentävaroitusta ja jatkuvan valon toiminto painikkeella ESL valita alemmalla kiertokytkimellä.


Jos toiminto TLZ on valittuna, **aikaa voidaan pidentää** ensimmäisen sekunnin aikana päällekytkennän jälkeen painamalla painiketta toistuvasti entinään kolme kertaa (aika lisääntyy portaittain).



Jokainen painikkeen painallus pidentää säädettyä aikaa 1 kerran.

Toiminto **ESV**, impulssikytkin, jossa enintään 120 minuuttin poiskytkentäviive, voidaan valita alemmalla kiertokytkimellä. Jos tämä toiminto on käytössä, impulssikytkin kytkee automaattisesti pois asetetun viiveen jälkeen, jos manuaalista OFF-komentoa ei ole annettu.

Jos aika asetetaan minimiin **ESV**-toiminnossa, porrasvaloautomaatti toimii tavallisena impulssireleenä (toiminto **ES**).

 = Poiskytkentävaroitusta toiminto

 = Jatkuvan valon toiminto

  = Poiskytkentävaroitusta ja jatkuvan valon toiminto

TLZ61NP-230V	Porrasvaloautomaatti, 1 sulkeutuva kosketin 10 A	Snro. 26 168 37	56,20 €/kpl
--------------	--	-----------------	-------------