



+A1	-A2
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

Tekniset tiedot, katso sivu 12-16.
Käyttöohjekotelo GBA14,
katso sivu 1-49, luku 1.



4	6
+A1	-A2
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

Tekniset tiedot, katso sivu 12-16.
Käyttöohjekotelo GBA14,
katso sivu 1-49, luku 1.

ER12-001-UC



1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 16 A / 250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 200 W. Hehkulamppukuorma kork. 2000 W. Ei valmiustilan kulutusta.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.

Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.

Yleinen ohjausjännite 12-230 V AC/DC.

Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.

Kosketin asennon ilmaiseva LED.

Integroitu transienttisuojia (A1 = +, A2 = -).

Normin VDE 0106 osan 101 mukaisesti lähtö ja verkko on erotettu turvallisesti toisistaan; siksi voidaan siis käyttää myös kytkentäreleinä.

Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältetään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.

Releen kosketin voi olla käyttöön otettaessa auki tai kiinni. Se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.

Rele ei sovellu ohjattavaksi himmentimestä tulevalle ohjausjännitteellä. Käytä tähän tarkoitukseen vain releitä ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC tai ESR61NP-230V+UC.

Elektroniikassa ei ole sisäistä virtalähdettä, joten ei valmiustilan kulutusta. Mikrokontrolleri aktivoituu, kun ohjauskosketin sulkeutuu. Tämä kytkee bistabiilin releen oikeaan asentoon. Bistabiili rele kytkeytyy pois joko ohjauskosketin avautuessa tai kun ohjausjännite putoaa.

ER12-001-UC	Elektroninen välirele, 1 vaihtokosketin (CO) 16 A	Snro. 27 018 08	55,70 €/kpl
-------------	---	-----------------	-------------

ER12-002-UC



2 potentiaalivapaata vaihtokosketinta (CO) 16 A / 250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 200 W. Hehkulamppukuorma kork. 2000 W. Ei valmiustilan kulutusta.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.

Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.

Yleinen ohjausjännite 12-230 V AC/DC.

Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.

Kosketin asennon ilmaiseva LED.

Integroitu transienttisuojia (A1 = +, A2 = -).

Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältetään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.

Releen kosketin voi olla käyttöön otettaessa auki tai kiinni. Se synkronoidaan ensimmäisen käytön yhteydessä.

Rele ei sovellu ohjattavaksi himmentimestä tulevalle ohjausjännitteellä. Käytä tähän tarkoitukseen vain releitä ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC tai ESR61NP-230V+UC.

Elektroniikassa ei ole sisäistä virtalähdettä, joten ei valmiustilan kulutusta. Mikrokontrolleri aktivoituu, kun ohjauskosketin sulkeutuu. Tämä kytkee bistabiilin releen oikeaan asentoon. Bistabiili rele kytkeytyy pois joko ohjauskosketin avautuessa tai kun ohjausjännite putoaa.

ER12-002-UC	Elektroninen välirele, 2 vaihtokosketinta (CO) 16 A	Snro. 27 018 09	62,80 €/kpl
-------------	---	-----------------	-------------