

FTN61NP-230V



1 sulkeutuva (NO) ei-potentiaalivapaa kosketin 10 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma enintään 400 W, hehkulamppukuorma kork. 2000 W. Poiskytkentävaroitusta ja jatkuva valon toiminto. Valittavissa salattu langaton tiedonsiirto, kaksisuuntainen- ja toistotoiminto. Valmiustilan kulutus vain 0,8 wattia.

Uppoasennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 33 mm.

Syöttö-, käyttö-, ja ohjausjännite 230 V.

Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.

Tämä langaton toimilaitte on porrasvaloautomaatti viive-ajastimella ja siinä on kehittämämme huipputeknologiaa edustava hybriditeknikka: yhdistimme kulumattoman vastaanottimen ja elektroniikan sekä bistabiilin releen nollapistekytkennällä.

Bistabiilin reletoiminnon käytön ansiosta vältytään mahdollisilta kelan aiheuttamilta hukkailmiöiltä ja lämmöntuotolta, vaikka rele olisikin käytössä.

Odota asentamisen jälkeen, että lyhyt automaattinen synkronointi päättyy, ennen kuin kytket kulutuslaitteita verkkoon.

Releessä johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella laitteen sisäisen antennin kautta ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230 V painikkeella.

Merkkivalon virta kork. 5 mA, riippuen merkkivalon sytytysjännitteestä.

Valaistus kytketään uudelleen päälle sähkökatkon jälkeen, ellei asetettu aika ole vielä kulunut loppuun.

Voidaan opettaa myös salattuja antureita.

Voit kytkeä **kaksisuuntaisen langattoman** ja / tai **toistintoiminnon** päälle.

Jokainen tilan muutos ja saapuvat keskusohjaus komennot vahvistetaan sitten langattomalla viestillä.

Tämä langaton viesti voidaan opettaa muihin laitteisiin ja ohjausyksikön sovelluksessa.

Ylemmällä kiertokytkimellä LRN-asennossa, voidaan yhteen releeseen opettaa enintään 35 langatonta painiketta ja/tai langatonta liiketunnistinta/hämäräkytkintä, joista yksi tai useampi voi olla myös keskusohjauspainike. Tämän jälkeen voidaan valita haluttu toiminto porrasvaloautomaatille.

Laitteen LED-valo välähtää aina kun kiertokytkin vaihtaa asetusalueelta toiselle, tämä auttaa löytämään oikean kiertokytkimen asennon varmasti.

NLZ = Poiskytkentäviive

TLZ = Viiveajastin

+ = TLZ ja jatkuvan valon toiminto

+ = TLZ ja poiskytkentävaroitusta toiminto

+ = TLZ ja poiskytkentävaroitusta ja jatkuvan valon toiminto

Jos jatkuvan valon toiminto on otettu käyttöön, jatkuva valo voidaan kytkeä päälle pitämällä painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan. Valo sammuu sitten automaattisesti 60 minuutin kuluttua tai jos painiketta painetaan uudelleen yli 2 sekunnin ajan.

Jos poiskytkentävaroitusta on otettu käyttöön, valot alkavat vilkkua noin 30 sekuntia ennen ajan päätymistä. Tämä toistuu kolme kertaa, aina lyhyemmällä aikavälillä.


Jos sekä poiskytkentävaroitusta että jatkuvan valon toiminto on valittuna, poiskytkentävaroitusta aktivoituu ennen kuin jatkuvan valon aika on kulunut umpeen.

Alemmalla kiertokytkimellä, voidaan poiskytkentäviive säätää välillä 1 - 20 minuuttia.

Kun **FBH liike-/valoantureita** opetetaan, käytä viimeistä opetettua FBH:ta määritelläksesi kytkeä kynnys, jolla valaistus kytketään päälle tai pois päältä kirkkauden tai havaitun liikkeen mukaan. FTN61NP:ssä asetettua poiskytkentäviivettä pidennetään FBH:n kiinteällä 1 minuutin asetuksella.


LED-merkkivalo vilkkuu opetusprosessin aikana käyttöohjeen mukaisesti. Käytön aikana se välähtää lyhyesti aina vastaanottaessaan langattoman signaalin.

Kiertokytkimen toiminnot



Yllä tehdasasetukset.

Kytkeäesimerkki



Tekniset tiedot, katso sivu T-3.

FTN61NP-230V	Langaton porrasvaloautomaatti, 1 NO kosketin, 10 A	Snro. 28 140 20	92,70 €/kpl
---------------------	---	------------------------	--------------------