



DL-RGB-R16A-DC12+

UUSI

DALI LED himmennin RGB-värisäädöllä. DIN-kisko asennukseen, DIN-EN 60715 TH35. 98 x 17,5 x 56 mm. Suojausluokka IP20. Valmiustilan kulutus vain 0,12 wattia.

Suunniteltu ohjaamaan **vakiojännitteisiä** LED-moduuleja (CV) käyttöjännitteillä 12 V - 48 V, käyttötila DT8: DALI-osoite kirkkauden ja värin säätämiseen DALI DT8, tyyppi RGBWAF.

Käyttötapa Colour&Dim: aktivoidaan 2 DALI-osoitteella, yksi kirkkauden säätämiseksi ja toinen värin asettamiseksi.

SwitchDim2: Toiminta kahden kytkintulon kautta mahdollistaa kirkkauden ja värin hallinnan ilman DALI-toimintoa.

Himmennysalue 0,1 % - 100 %.

Vaihdettava PWM-taajuus (122 Hz / 244 Hz / 488 Hz / 976 Hz).

Käyttöjännite 12 V - 48 V DC (LED-moduulien käyttöjännitteestä riippuen).

Liitäntävirta 16 A. Suurin liitetty virta voidaan jakaa mille tahansa kanavalle.

Pieni valmiustilan kulutus.

Korkea hyötysuhde.

Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston ja DALI USB -liitännän kautta.

Käyttötilat:

Laitteella on useita eri käyttötiloja:

DT8 (tehdastoimituksena): Tässä käyttötilassa kirkkautta ja värejä ohjaa DALI-osoite (laitetyyppi 8).

Vaihtoehtoisesti toiminta voi tapahtua myös kahdella painiketulolla (SwitchDim2):

SwD1: kirkkaus. Paina painiketta lyhyesti: Päälle/Pois. Paina painiketta pitkään: Himmennys.

SwD2: Väri.

Colour&Dim: Tätä käyttötilaa käytetään RGB-valaisimien ohjaamiseen. Ohjaus tapahtuu kahden DALI-osoitteen avulla; yksi osoite vaikuttaa kirkkauteen ja toinen kanavan jakamiseen (esim. väri). Colour&Dim tilaa käytetään värilämpötilan säätämiseen vaikuttamatta kirkkauteen ja päinvastoin. Sääto tapahtuu DALI-vakiokomennoilla, kuten Himmennä Ylös/Alas (Dim Up/Down). Tämä sallii kaikki tavanomaiset ohjaimet ja yhdyskäytävät (esim. KNX). Tämä ohjausvaihtoehto on vaihtoehto DT8-RGBWAF-tilalle.

Käyttö DALI- tai SwitchDim2-liitännän kautta:

DALI-osoite 1, SwD1: Kirkkaus.

DALI-osoite 2, SwD2: Väri.

DL-RGB-R16A-DC12+	DALI LED himmennin RGB 16 A	Snro. 28 143 73	
--------------------------	-----------------------------	-----------------	---