




**LANGATON 2-KANAVAINEN LÄHETINYKSIKKÖ FSM61-UC JA
LANGATON 4-KANAVAINEN LÄHETINYKSIKKÖ PARISTOLLA F4USM61B**




Kytentäesimerkki



Tekniset tiedot, katso sivu T-3.



Kytentäesimerkki



Varoitus !
Ei saa kytkeä virtalähteeseen.

FSM61-UC



Langaton 2-kanavainen lähetinyksikkö. Sisäänrakennetulla antennilla. Ei valmistilan kulutusta.

Uppoasennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 18 mm.

Langattomassa lähetinmoduulissa FSM61-UC on kaksi kanavaa, ja se voi lähettää langattoman painikkeen kaltaisia ohjaussignaaleja muihin Eltakon langattomiin laitteisiin. Voidaan käyttää esim. johdotettujen liiketunnistimien, hämäläkyttimien tai painikkeiden signaalin välittämiseen langattomasti. A1 lähettää samanlaisen viestin, kuin 1-osaisen langattoman painikkeen 'yläreunan painallus' ja A3, kuin 'alareunan painallus'. Näiden kahden ohjauskoskettimen avaamisen viesti, on sama kuin 'Vapauta langaton painike'. Useita langattomia lähetinyksiköitä ei saa kytkeä samanaikaisesti.

Ohjaustuloliittimet +An/-A2 hyväksyvät yleisen ohjausjännitteen 8-253 V AC tai 10-230 V DC, jonka kesto on vähintään 0,2 sekuntia.

Ohjausjohtimien maks. rinnakkaiskapasitanssi on 230 voltilla 5 nF. Tämä vastaa noin 20 metrin pituutta. Jos liittimet A1 ja A3 on kytketty yhteen, laite välittää ohjaussignaalin 1 kerran minuutissa, jos ohjausjännite on olemassa. Käytetään esim. ensisijaiseen keskusohjaukseen.

Erillistä jatkuvaa virtalähdettä ei tarvita, joten ei valmiustilan kulutusta.

Kiertokytkintä käytetään salauksen aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi, ja käytettäessä sen on oltava asennossa AUTO.

Salauksen aktivointi:

Käännä kiertokytkin oikeaan reunaan (avain asento) ja paina kerran.

Poista salaus käytöstä:

Käännä kiertokytkin vasempaan reunaan (yliiivattu avain) ja paina kerran.

FSM61-UC	Langaton 2-kanavainen lähetinyksikkö	Snro. 28 140 18	66,20 €/kpl
-----------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------

F4USM61B



Langaton 4-kanavainen lähetinyksikkö. Sisäänrakennetulla antennilla. Paristolla (elinikä 5-8 vuotta).

Uppoasennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 18 mm.

Langattomassa lähetinmoduulissa F4USM61B on neljä kanavaa ja se voi lähettää langattoman painikkeen kaltaisia ohjaussignaaleja muihin Eltakon langattomiin laitteisiin. Voidaan käyttää esim. johdotettujen liiketunnistimien, hämäläkyttimien tai painikkeiden signaalin välittämiseen langattomasti. E1 lähettää samanlaisen viestin, kuin 1-osaisen langattoman painikkeen 'yläreunan painallus'; E2 lähettää samanlaisen viestin kuin 1-osaisen langattoman painikkeen 'alareunan painallus' (tai 2-osaisen painikkeen 'oikean puolen painallus' kussakin tapauksessa); E3 lähettää samanlaisen viestin, kuin 2-osaisen langattoman painikkeen 'vasemman yläreunan painallus'; Ja E4 lähettää samanlaisen viestin, kuin 2-osaisen langattoman painikkeen 'vasemman alareunan painallus'. Näiden ohjauskoskettimien avaamisen viesti, on sama kuin 'Vapauta langaton painike'.

Ohjaustulot voidaan aktivoida sisäisesti sijoitetuilla jumbereilla tai painikkeilla, (tehdstoimitus), ikkuna-/ovikoskettimilla tai liiketunnistimilla.

Maksimissaan 10 metrin pituisella kaapelilla, tavalliset johdotetut painikkeet, ikkuna-/ovikoskettimet tai liiketunnistimet voidaan kytkeä liittimiin E1, E2, E3 ja E4.

Kaikissa tapauksissa, vastakkainen napa on aina GND.

Elektroniikkaa saa virtansa sisäisestä CR2032 -nappiparistosta.

Vaihtaaksesi pariston tai **aktivoidaksesi mukana toimitetun pariston**, avaa kotelo ja poista eristysnauha.

Kotelo on avattava myös käyttötilojen valitsemiseksi. Avaa kotelo käyttämällä ruuvimeisseliä, vapauta 'kynnet' kotelon kannesta ja poista kansi.

F4USM61B	Langaton 4-kanavainen lähetinyksikkö	Snro. 28 144 33	72,20 €/kpl
-----------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------