

ELIMIT-vikavirtasuoja eliminoi sähköturmat



PDL 955S, 1-os. jatkopistorasialla pit. 1,5 m

Johto H05BB-F 3 x 1,5 mm²
IP34* 230 V 10/16 A 30 mA
Sähköno. 32 605 85

PDL 955S-10 mA, 1-os. jatkopistorasialla pit. 1,5 m

Johto H05BB-F 3 x 1,5 mm²
IP34* 230 V 10/16 A 10 mA
Sähköno. 32 605 88



PDL 962/3/10M, jatkojohto 10 m

3-os. haaroitusrasialla
Johto H07RN-F 3 x 1,5 mm²
IP34* 230 V 10/16 A 30 mA
Sähköno. 32 605 89

PDL 962/3/20M, jatkojohto 20 m

3-os. haaroitusrasialla
Johto H07RN-F 3 x 1,5 mm²
IP34* 230 V 10/16 A 30 mA
Sähköno. 32 605 90



PDL 961S, välipistoke

IP44* 250 V 16 A 30 mA
- erityisesti kosteisiin
tiloihin.
Sähköno. 32 605 91



PDL 962S, pistotulppamalli

IP54* 230 V 10/16 A 30 mA
- voidaan asentaa laitteen
liitäntäjohtoon suojamaadoitetun
pistotulpan tilalle.
Sähköno. 32 605 87

* ulkokäyttö max. -25°C



ELIMIT



TS OY T. STENBACKA AB

p. (09) 615 10 300, fax (09) 615 10 350, stenbacka.info@t-stenbacka.fi
Teerikukonkuja 1, 00700 Helsinki, www.t-stenbacka.fi

ELIMIT-vikavirtasuojakytkin

Vikavirtasuojakytkin tunnistaa sähkövuodon, joka voi aiheutua mm. laiteviasta, kosteudesta tai väärästä kytkennästä. Vikavirtasuojakytkin katkaisee virran ennen kuin onnettomuus ehtii tapahtua.

Vikavirtasuoja voi estää sähköiskun ja tulipalon. Se valvoo ja toimii silloinkin, kun siihen kytketty laite ei ole käytössä.

Tärkeitä käyttökohteita ovat liikuteltavat tai tilapäisesti sijoitetut kodinkoneet sekä sähkötyökalut, silitysrauta, hiustenkuivaaja, pölynimuri,

sisä- ja ulkogrillit, porakone, hiomalaite, pensasleikkuri, ruohonleikkuri jne.

ELIMIT-vikavirtasuojakytkin soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön max. -25°C.

Takuu 1 vuosi.

- Elektroninen vikavirtasuojakytkin on luokkaa A. Se tunnistaa myös pulssimuotoisen tasavirran esim. kierroslukusääteisissä porakoneissa.
- Integroitu jälleenkäynnistysuoja estää käynnistuksen, ellei paineta Reset-painiketta.
- Kuori on iskunkestävää polykarbonaattia.



Käyttö- ja koestusohje

ELIMIT-vikavirtasuojakytkin

KOESTA LAITE ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA!

- Kytke vikavirtasuojakytkin maadoitettuun pistorasiaan.
- Paina RESET-painiketta. Näyttöikkunan värisävyyn tulee vaihtua mustasta punaiseksi.
- Tarkista nollajännitelaukaisu vetämällä pistotulppa ulos pistorasiasta. Näyttöikkunan värisävyyn tulee vaihtua punaisesta mustaan. Ellei näin tapahdu, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Toista kohdat 1 ja 2.
- Tarkista vikavirtalaukaisu painamalla TEST-painiketta. Näyttöikkunan värisävyyn tulee vaihtua punaisesta mustaan. Ellei näin tapahdu, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Palauta laite käyttökuuntoon painamalla RESET-painiketta.
- Liitä käyttöön tuleva laite vikavirtasuojakytkimen jatkopistorasiaan.

Jälleenmyyjä:



TS OY T. STENBACKA AB