

DALI MCU, HF DIM MCU -käsisäätimet ja DIM SA -signaalivahvistin

DALI MCU on kätevä ja käytöltään looginen DALI-käsisäädin. Porrastettu kääntönappi tuottaa miellyttävän vasteen ja säädin tunnistaa kolme erilaista pyöritysnopeutta. Mukana toimitettava valkoinen peitesarja on helposti vaihdettavissa muihin kalusteisiin soveltuvaksi.

Yhdellä DALI MCU -säätimellä voidaan himmentää jopa 25 valaisinta, kun säätimeen on kytketty myös verkkojännite. Mikäli piiriin lisätään toinenkin säädin, kasvaa sallittu valaisinmäärä 50:een, jolloin erillisiä käyttöpaikkoja voi olla jopa neljä. Eri käyttöpaikat synkronoituvat automaattisesti, joten ohjaus voidaan aidosti suorittaa mistä käyttöpaikasta tahansa.



DALI MCU soveltuu pienten tilojen, kuten luokahuoneiden, kokoustilojen ja toimistohuoneiden valonsäädön toteutukseen. Etuna on helppo käytettävyys ja mahdollisuus useaan käyttöpaikkaan ilman ohjelmointia.

HF DIM MCU on perinteinen 1-10 V:n käsisäädin, jossa on lisäksi kytkin (toiminta säätönappia painamalla). Käyttö voi tapahtua vain yhdestä paikasta. Signaalilähdön kuormitettavuus on korkeintaan 50 kpl DIM-liitäntälaitteella varustettua valaisinta (yksi- tai useampilamppuista) tai 16 signaalinvahvistinta. Kytkimen kuormitettavuus ilman ulkopuolista relettä on korkeintaan 10 yksilamppuista tai 5 kaksilamppuista valaisinta.

Signaalinvahvistinta voidaan käyttää yhdessä muiden säätölaitteiden, esim. sensoreiden kanssa. Vahvistimen kuormitettavuus on korkeintaan 100 kpl DIM-liitäntälaitteella varustettua valaisinta (yksi- tai useampilamppuista) tai 33 signaalinvahvistinta.



Nimike		Snro	EAN-koodi	Mitat mm	
DALI-käsisäädin	DALI MCU	26 125 01	4008321 189721	50 x 71 x 71	15
1-10 V -käsisäädin	DIM MCU P	35 110 23	4050300 347424	80 x 80 x 60	100
1-10 V -signaalinvahvistin	DIM SA	35 112 48	4008321 097095	189 x 30 x 29	40

Kysy tarvittaessa yksityiskohtaisempia teknisiä tietoja.

