

Valotiedot

Valovirta

960 lm/m

Tunable white

2200–4000 K

Himmennys

0,1–100 %

RA

90

SDCM

3

L70/B50

60 000 h

Ta 35 °C

Valonlähde

LED

Tekniset tiedot

Käyttöjännite

24 V DC (3-johdin, yhteinen anodi +)

Valkoinen kaapeli: 4000 K

Keltainen kaapeli: 2200 K

IP-luokka

IP66

Eristysluokka

Luokka III

Ympäristön lämpötila

-25 ... +35 °C

Suurin teho

9,6 W/m

LST-01-2M: 19 W

LST-01-4M: 38 W

LST-01-6M: 58 W*

Energiatehokkuusluokka

F

Tc-piste

Enintään 65 °C

Johdinala

0,34 mm²

Enintään 2 A*

*Yli 5,5 metrin nauhoja käytettäessä tuote on liitettävä käyttöjännitteeseen molemmista päistä tämän vaatimuksen täyttämiseksi.

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa käsitellä vain pätevä sähköasentaja.
Kansallisia lakeja ja säädöksiä on noudatettava.

Tuki

Jos sinulla on tekniikkaan liittyviä kysymyksiä,
ota yhteyttä meidän asiakaspalveluumme:
tuki@plejd.fi | +358 20 730 7235

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Ruotsi



Tärkeää tietoa

Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.

Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähde tulee käyttöikänsä loppuun, koko valaisin on vaihdettava.

Tämän valaisimen ulkoista joustavaa kaapelia tai johtoa ei voida vaihtaa. Valaisin on hävitettävä, jos sen johto on vaurioitunut.



Jätteiden käsittely ja kierrätys

Tätä sähkötuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.



LST-01 ASENNUSOHJE



Lisätietoja saat **Plejd**-sovelluksesta
tai sivustosta **plejd.fi**

Käytä vain suositellun liitäntälaitteen kanssa

Tarkoitettu käytettäväksi säädettävän Plejd LED-75-liitäntälaitteen kanssa (SNRO. 40 078 66). LED-75 mahdollistaa nauhan värilämpötilan ja himmennuksen ohjaamisen langattomasti muiden Plejd-tuotteiden kanssa.



Tärkeitä tietoja


Lue ennen tuotteen asennusta.

- Lue tekniset tiedot ja noudata ohjeita asennuksen turvallisuuden ja virheettömyyden varmistamiseksi.
- Älä ylitä kaapelin virtasuosituksia.
- Varmista ylikuumenemisen välttämiseksi, että LED-nauhat eivät mene päällekkäin. Enintään 2 A (katso tekniset tiedot).
- Älä sytytä LED-nauhaa, kun se on rullalla.
- Tuotetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle.


HUOM.!

Katkaise virta ennen LST-01:n asennusta.


Liimaa päätykannet silikoniliimalla IP-luokituksen säilyttämiseksi (jos leikkaat nauhan)




OK taivutussäde profiileissa



Älä taivuta sivusuunnassa



Älä kierrä nauhaa



Tuotteen asentaminen

LST-01 voidaan asentaa mukana toimitetulla kaksipuolisella teipillä profiileihin, joissa on 13 mm LED-nauhoille sopiva diffuusori.

Asennettaessa muuhun kuin metalliprofiiliin varmista ettei asennuspinta ole huokoinen ja että kaksipuolisen teipin lisäksi käytetään kiinnityspidikkeitä (ei sisälly toimitukseen).

Varmista, että valitset oikean kuormitusasetuksen asennuksen yhteydessä. Noudata Plejd-sovelluksen ohjeita.

Liitä johdot LED-75:een liitäntälaitteen merkintöjen mukaisesti:

Punainen kaapeli: +
Valkoinen kaapeli: **Kylmä** -
Keltainen kaapeli: **Lämmin** -

Jos tuote on leikattava sopivaan pituuteen, se on tehtävä tarkoitettujen 50 mm:n merkkin kohdalta suoraan paljaiden kuparipintojen poikki.

