

Sarja 24 RS



Sarja 24 RS tunnistimella

Sarja 24 RS on varustettu valaisimen sisällä olevalla 5.8 GHz mikroaaltotunnistimella.

Mikroaaltotunnistin havaitsee läsnäolon tunnistimen läheisyydessä, mutta myös etäämmällä, kuten toisella puolella ikkunaruutua tai paksua seinää. Tunnistimen herkkyys asetetaan tunnistimessa olevalla säätimellä. Samalla tavalla säädetään tunnistimen havainnoiman läsnäolon jälkeinen valaisimen toiminta-aika (8 sek – 12 min). Tunnistimessa on säädettävä hämäräkytkin (2 – 2000 lux).

RS versio sytyttää valaisimen, kun henkilö tulee huoneeseen ja sammuttaa valon henkilön poistuttua tilasta.

RS DIM versio säättää valaisimen tehoa välillä 10 - 100%. Tämän ominaisuuden ansiosta valaisin toimii aina vähintään 10% turvavalaistusteholla, kun huoneessa ei ole henkilöitä ja syttyy täyteen 100% tehoon heti, kun henkilö tulee huoneeseen.

Isäntä-/Orja –valaisimet

Sarja 24 RS – valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimella varustettua isäntä – valaisinta voidaan kytkeä rinnan siten, että ne ohjaavat toisiaan tilassa tapahtuvan liikkeen mukaan. Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse samaan vaiheeseen. Samaan valaistusryhmään voidaan kytkeä enintään 5 kpl 28W valaisimia tai 10 kpl 14W valaisimia (400W).

Valaisin:

Kirkas kupu

43 240 43	2412/28 RS ÖK	Isäntä	2x28W T5
43 240 44	2412/28 RS Dim ÖK	Isäntä	2x28W T5
43 240 48	2412/28 RS	Isäntä	2x28W T5
43 240 49	2412/28 RS Dim	Isäntä	2x28W T5
43 064 22	2412/14	Orja	2x14W T5
43 064 24	2412/28	Orja	2x28W T5
43 240 50	2412/28 Dim Slav	Orja	2x28W T5

Opali kupu

43 240 41	2402/28 RS ÖK	Isäntä	2x28W T5
43 240 42	2402/28 RS Dim ÖK	Isäntä	2x28W T5
43 240 45	2402/28 RS	Isäntä	2x28W T5
43 240 46	2402/28 S Dim	Isäntä	2x28W T5
43 058 08	2402/14	Orja	2x14W T5
43 058 10	2402/28	Orja	2x28W T5
43 240 47	2402/28 Dim Orja	Orja	2x28W T5