

HT21 PIENI DIGITAALINEN YLEISMITTARI

HT21
HR000021

HT21 mittaa tasa- ja vaihtojännitteen 600 V:iin asti sekä resistanssin, jatkuvuuden ja diodin asennuksista, joiden ylijänniteluokka on CAT III 600 V.



TEKNISET TIEDOT

- Tasajännite 1m V – 600 V
- Vaihtojännite 0,1 V – 600 V
- Resistanssi 1 - 2 MΩ
- Jatkuvuus
- Diodin testaus
- Lukeman pito
- Turvallisuus: IEC/EN61010-1, CAT III 600V
- Tehonsyöttö: paristo 9 V, IEC 6F22
- Näyttö: LCD, 3½ numeroa, max 2000
- Mitat: 144 x 70 x 40 mm
- Paino: noin 280 g
- Varusteet: mittausjohdot + paristo + laukku + käyttöohje

HT14N ANALOGINEN YLEISMITTARI

HT14N
HR000114

HT14N on analoginen mittari, joka mittaa resistanssin sekä tasa- ja vaihtojännitteen 500 V:iin asti ja tasavirran 100 mA:iin asti. Sillä voidaan myös testata paristot.



TEKNISET TIEDOT

- Tasajännite, asteikot: 2,5, 25, 250 ja 500 V
- Vaihtojännite, asteikot: 25, 250 ja 500 V
- Tasavirta, asteikot: 1, 10 ja 100 mA
- Resistanssi, asteikot: Rx10, Rx100, Rx1000Ω
- Paristojen testaus: 1,5 V ja 9 V
- Turvallisuus: IEC/EN61010-1, CAT II 300V
- Tehonsyöttö: paristo 1,5 V, AA LR06
- Mitat: 145 x 80 x 45 mm
- Paino (sis. pariston): noin 250 g
- Varusteet: mittausjohdot + paristo + kotelo + käyttöohje

HT70 VAIHEJÄRJESTYKSEN JA SAMA- VAIHEISUUDEN KYNÄMITTARI

NEW

HT70
HR000070



Väärä vaihejärjestys



Oikea vaihejärjestys



HT70 on käytännöllinen jännitteenkoetin, joka ilmaisee myös vaihejärjestyksen ja samavaiheisuuden. Ilmaisimena LED ja sumneri.

TEKNISET TIEDOT

- Vaihtojännitealue: 100 V ÷ 1000 V maahan
- Taajuus: 50 ja 60 Hz
- LED, punainen/vihreä ja sumneri
- Taskupidike
- Turvallisuus IEC/EN61010-1, CAT IV 1000 V
- Epäpuhtaustuokka: 2
- Tehonsyöttö: 2 paristoa 1,5 V, AAA IECLR03
- Paristojen kesto: >9000 mittausta
- Mitat: 160 x 26 x 20 mm
- Paino (sis. paristot): 48 g
- Vakiovarusteet: paristot ja käyttöohje

HT82 VAIHEJÄRJESTYKSEN NÄYTTÖ

HT82
HA000156

HT82 on digitaalinen mittari, joka mittaa vaihejärjestyksen 3-johdinmenetelmällä tavallisista kolmivaiheverkosta. Oikean vaihejärjestyksen merkki on R ja käänteisen L.



TEKNISET TIEDOT

- Vaihtojännite: 40 – 690 V
- Taajuus: 15 – 400 Hz
- Vaihejärjestyksen näyttönä R ja L
- LCD-näyttö
- Suojakotelo
- Turvallisuus: IEC/EN61010-1, CAT III 600V
- Tehonsyöttö suoraan verkosta
- Mitat: 130 x 69 x 22 mm
- Paino: 130 g
- Vakiovarusteet: 3 johtoa, 3 hauenleukaa, laukku ja käyttöohje