

CHOR -E OPTINEN JÄRJESTELMÄILMAISIN SIREENILLÄ



Sähkönumero: 71 231 30
Hyväksyntä: EN54-7, DBE

Paloilmaisoin tulee asentaa huoneiston jokaiseen huoneeseen, vähintään jokaista alkavaa 60 m² kohti. Mikäli asunnossa on useampi kerros, jokaiseen kerrokseen.

CHOR-E liitetään silmukassa IMC-ME palovaroitinkeskukseen, eli keskitettyyn jännitteen syöttöön. Keskuksessa on myös varakäyttöakku sähkökatkojen varalle, sekä potentiaalivapaa vaihtokosketin jälleenantoa varten. Asetuksena keskuksessa ”kun yksi hälyttää, kaikki hälyttävät”. Voidaan valita myös ”vain aktivoitunut ilmaisin hälyttää”.

Asenna ilmaisin keskelle kattoon, vähintään 0.5m etäisyydelle seinästä ja häiriöitä aiheuttavista sähkölaitteista (säädettävät valaisimet yms...)

Vältä kosteita tai likaisia paikkoja. Laite tulee puhdistaa vuosittain säännöllisesti esim. imurin pehmeällä suulakkeella.

Asenna asennuspohja kattoon ja kytke silmukkakaapeli (Liitin2=+, liitin1=-). Kierrä ilmaisin paikalleen. Silmukan viimeiseen ilmaisimeen tulee päätevastus, joka on keskuksen mukana.

Asennus ohjeen mukaan.

Laite testataan painamalla testipainiketta.

CHOR-E tekniset tiedot:

Optinen savuilmaisin sireenillä

Jännitesyöttö IMC-ME keskuksen silmukassa 9 VDC

Virrankulutus < 12 uA

Sireeni: 85 dB(A) / 3m

Normaalitila: LED vilkkuu 45 sek välein

Hälytystila: LED vilkkuu sekunnin välein, sireeni huutaa

Käyttöympäristö: +0 ... +50C. RH 95%

Asennuspohja: d=110 mm, laitteen h=40mm

Palovaroitinkeskuksen IMC-ME silmukkaan voidaan liittää 8 kpl CHOR-E varoittimia.

Silmukkakaapelina tulee käyttää: KLM 4 x 0.8 +0.8 kaapelia.

Maahantuoja:

BL – PALONTORJUNTA OY

Mäkituvantie 9

01510 VANTAA

Puh: 020 815 0920

www.icas.fi