

Langattomat anturit, paristoton ja
langaton FT55EL-painike



Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Langaton painike, kehyksen sisämitat
55x55 mm, korkeus 15 mm. Tuottaa itse
tarvittavan virran langattomille komen-
noille painalluksella, siksi se ei tarvitse
liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Elko Helmi / RS -valmistajan suojake-
hyksiin.

Toimitus sisältää yksiosaisen seinäkytki-
men, kaksiosaisen seinäkytkimen (kaikki
samanvärisiä), kiinnityskehykset, kiinni-
tyslevyn, langattoman moduulin ja tarra-
kalvon.

Langattomat yksiosaiset painikkeet voi-
vat lähettää kaksi määrittävää signaalia:
Painallus yläreunaan ja painallus ala-
reunaan. Langattomat kaksiosaiset pai-
nikkeet voivat lähettää neljä määrittävää
signaalia: Painallus molempien keinu-
kytkinten yläreunaan ja alareunaan.

Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle
pinnalle tai liimata pakkauksessa oleval-
la tarrakalvolla seinään, lasiin tai huone-
kaluihin. 55 mm:n kokoisessa kytkentär-
asiassa olevia hylsyjä käytetään ruuvien
kiinnitykseen. Näin voidaan myös **lan-
gattoman painikkeen valaisu FTB** kiinnit-
tää kiinnityslevyyn takaapäin.

Yksikkö toimitetaan tehtaalta kaksiosai-
nen painike kiinnitettynä langattomaan
moduuliin. Jos se halutaan vaihtaa
yhteen yksiosaiseen seinäkytkimeen,
keinukytken puolikkaat irrotetaan vetä-
mällä niitä eteenpäin kääntämättä niitä
keskelle päin. Yksiosainen seinäkytkin
kiinnitetään siten, että takapuolella olevi-
en merkintöjen 0 ja 1 paikat kohdistetaan
langattoman moduuliin.

*Kiinnityslevystä, kehyksistä ja kiinnitys-
kehyksistä* koostuva setti – pidikkeet ylä-
ja alaosassa – **liimataan ensin**. Sitten
kiinnitetään *langattomasta moduulista ja
yhdestä keinukytimestä* koostuva setti
siten, että takapuolella oleva merkintä 1
tulee ylöspäin.

Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnitys-
kehyksillä varustettu kehys kiinnitysle-
vystä. Paina kiinnityslevyssä olevat
pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten kiinni-
tyslevy ylä- ja alapuolen pidikkeillä
kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä
varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi *lan-
gattomasta moduulista ja yhdestä keinu-
kytkimestä* koostuva setti siten, että
takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylös-
päin.

Ruuvikiinnitykseen suositellaan uppo-
kantaruuveja 2,9x25 mm, DIN 7982 C
sekä tulppia 5x25 mm ja 55 mm:n kyt-
kentärasioita.

**Langaton moduuli on integroitu langat-
tomaan painikkeeseen ja se voidaan
opettaa salattuna kuten käyttöohjeissa
on kuvattu kaikille salatuille Sarjan 61 ja**

**FAM14 toimilaitteille. Tämä edellyttää
salattua FTVW langattoman painikkeen
kytkintä.**

**Salausta käyttävät toimilaitteet näkyvät
merkistä**

**Langattomien antureiden toimintojen
määrittäminen langattomiin toimilaittei-
siin**

**Kaikkien anturien toiminnot on määri-
tettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pys-
tyvät tunnistamaan ja toteuttamaan
annetut komennot.**

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyt-
töohjeessa.

Eltako langaton

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10 mW

**Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio
laitteiden tyyppi FT55EL täyttää EU
direktiivin 2014/53/EU.**

**EU-vaatimustenmukaisuustodistus on
kokonaisuudessaan saatavilla internet
osoitteesta; eltako.com**

Säilytä myöhempiä tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

Riku Mäki 044 078 5068

riku@eltako.com

Seppo Myllynen 044 2398916

seppo@eltako.com

eltako.com