

Vikavirtapistorasia - GW95922 30mA 16 A/230V IP21 - Gewiss

Sähkönumero

32 021 78

Yleisnimi ja tuotesarja

Vikavirtapistorasia

Tekninen nimi

GW95922 30mA 16 A/230V IP21

Pitkä tuotenimi

GW95922 30mA 16 A/230V IP21 A-tyyppi

Uppoasennus

GTIN-koodi

8011564226555

Toimittajan tuotekoodi

GW95922

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

PERFORMANCE IN LIGHTING OYGewiss

Tuoteryhmä

**32 Vikavirtasuojat, johdonsuojakatkaisijat
sekä ylijännite- ja salamasuojaus**

ETIM-luokka

EC000125

Tuotekuvaus

Vikavirtapistorasia GW95922 30mA 16 A/230V IP21 A-tyyppi Uppoasennus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



GEWISS

Vikavirtapistorasias - GW95922 30mA 16 A/230V IP21 - Gewiss

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000125 - Pistorasia

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
kylläJuontava 0-napa:
eiPyöreä
suojakosketin (ominaisuus ei enää käytössä):
eiSuojavaadoitus:
ei oleAktiivisten kontaktien määrä
(pyöreä):
2Aktiivisten kontaktien määrä
(litteä):
0Kansi (ominaisuus ei enää käytössä):
täyspeitelevyAktiivisten kontaktien määrä
(neliö):
0USB-
tehonlähteellä (ominaisuus ei enää käytössä):
eiMerkinantolampulla:
eiUSB-A porttien lukumäärä:
0USB-C porttien lukumäärä:
0Yksikköjen määrä:
1Kytkeväisten pistorasioiden
määrä:
1Vaiheiden lukumäärä:
2Merkintä/ilmaisu:
ei oleKytkevästapa:
ruuviliitosSaranoitu kansi:
eiParannettu kosketussuojaus:
eiMerkintäpaikka:
eiVäri:
harmaaRAL-numero (vastaava):
7035Metalliväri:
eiLäpinäkyvä:
eiLukittava:
eiIrrotus/vapautus-mekanismi:
eiEristetty asennus:
eiToiminnanilmaisevalla valolla:
eiHakuvalolla:
eiYlijännitesuojaus:
eiVikavirtasuojaus:
kylläPienoissulakkeella:
eiAsennustapa:
pinta-asennusKiinnitystapa:
ruuvikiinnitys

Vikavirtapistorasias - GW95922 30mA 16 A/230V IP21 - Gewiss

Materiaali: muovi	Materiaalin laatu: kestomuovi	Halogeeniton: ei
Pinnan suojaus: käsittelemätön	Vaiheen käyttö/valinta (ominaisuus ei enää käytössä): ei ole	Pintamateriaali: matta
Antibakteerinen käsittely: ei	Ketjutusmahdollisuus: ei	Päälle/pois-kytkimellä: ei
Kääntyvä keskiosa: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Nimellisvirta (A): 16
Nimellisjännite (V): 230	Taajuus (Hz): 50 – 60	Mitoitettu vikavirta (mA): 30
Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21	Laitteen leveys (mm): 81,5	Laitteen korkeus (mm): 81,5
Laitteen syvyys (mm): 67	Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) (mm): 32	Apple HomeKit -yhteensopiva: ei
Amazon Alexa -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei	IFTTT-tuki: ei
Wi-Fi-toistin: ei	Sisäänrakennetulla bluetooth- kaijuttimella: ei	Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan): ei
UK Building Regulations Part M mukainen: ei		

Vikavirtapistorasias - GW95922 30mA 16 A/230V IP21 - Gewiss

Muut tiedot

Alkuperämaa IT	ETIM-luokka EC000125	Muutospäivä 29.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 29.01.2009
Tullinimike 85362010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2413
UNSPSC-koodi 39121614	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English RCB	Yleisnimi, Svenska Jordfelsuttag
Tekninen nimi, English 16A,30mA, IP21	Tekninen nimi, Svenska 16A,30mA, IP21

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 2	Pakk.koko4 560
Pakk.koko2 1	Kuljetusvaarallinen aine	

Vikavirtapistorasia - GW95922 30mA 16 A/230V IP21 - Gewiss

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

102

Leveys mm

83

Tilavuus l

0.762

Korkeus mm

90

Paino kg

0.214

Vikavirtapistorasia GW95922 30mA 16 A/230V IP21 A-tyyppi Uppoasennus

GEWISS vikavirtapistorasia suojaa sähköiskuilta ja estää näin tulipalon syttymisen

Estä sähkölaitteiden aiheuttamat sähköiskut ja tulipalot vaihtamalla vanhat kuluneet pistorasiat uusiin

GEWISS-vikavirtapistorasioihin. Vanhojen pistorasioiden metalliosat kuluvat vuosien saatossa ja saattavat

aiheuttaa merkittävän sähköiskun ja tulipalon riskin. Sähkölaitteen vioittuessa laitteen kosketeltavat osat

voivat tulla jännitteiseksi ja aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Myös viallisten sähköjohtojen eristeet

saattavat alkaa vuotaa sähköä talon rakenteisiin ja aiheuttaa tulipalon. Tällaisissa tilanteissa vikavirtasuojia

toimii sekä henkilösuojana että palosuojana.