

Kaapelikenkä PKK - PKK 16-6-90 Cu - Ouneva

Sähkönumero

52 003 24

Yleisnimi ja tuotesarja

Kaapelikenkä PKK

Tekninen nimi

PKK 16-6-90 Cu

Pitkä tuotenimi

Cu-kulmakaapelikenkä 90ast. 16mm² M6

GTIN-koodi

6410052003241

Toimittajan tuotekoodi

VA01-0161

Toimittajan tuotekoodi 2

000K70160060

Toimittaja / Tuotemerkki

Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä

52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka

EC001051

Tuotekuvaus

Cu-kulmakaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kaapelikenkä PKK - PKK 16-6-90 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
6

Liitântäkulma:
90°

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
ei

Johdinluokka:
useita

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
16

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
0.01

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85369010

UNSPSC-koodi
39121718

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC001051

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
18.01.2024

Julkaisupäivämäärä
16.11.2009

Sähkönimikkeistö
S2119

DoP-tunniste

FI-merkintä

Kaašelikenkä PKK - PKK 16-6-90 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Tekninen nimi, English
PKK 16-6-90 Cu

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, Svenska
PKK 16-6-90 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
50

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
60

Korkeus mm
97

Leveys mm
47

Paino kg
0.508

Tilavuus l
0.274

Cu-kulmakaapelikengät

Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.

Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.

