


LUETTELO 2020

TEOLLISUUDEN VOIMAPISTOKKEET JA
PISTORASIYHDISTELMÄT

FI





”Saavutamme asiakkaidemme luottamuksen olemalla lähellä, erinomaisella palvelulla ja joustavuudella sekä ratkaisuihin perustuvilla neuvoilla.”

Andrea Garte, kansainvälisen myynnin johtaja



”Kansainvälistyminen on välttämätöntä MENNEKESille. Tarjoamme maailmanlaajuisia ratkaisuja kumppaneillemme ja asiakkaillemme päivittäin.”

Miriam Richard, aluemyyntipäällikkö Latinalainen Amerikka ja Pyreneiden niemimaa



”Olemme asiakkaillemme luotettava kumppani. Toimintamme perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen. Tavoitteenamme on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä brändiimme. Innovatiiviset tuotteet ja yksilöllinen palvelu ovat pitkäaikaisen kumppanuuden perusta.”

Arda Tünay, aluemyyntipäällikkö Lähi-itä ja Afrikka



”Korkea laatu ja kokemus ovat MENNEKESin tuotemerkin tukipilari.”

Jörg Schneider, myyntipäällikkö Aasian ja Tyynenmeren alue

 **MENNEKES**
MY POWER CONNECTION

Olemme apunasi mikäli sinulla on toiveita tuotteisiimme liittyen. Toteutamme myös yksittäisiä ratkaisuja juuri sinun tarpeisiisi. Ota yhteyttä!

MENNEKES – yrityksenä.

Kun isoisäni Aloys Mennekes sai sähköasentajan todistuksen vuonna 1935, hän ei varmastikaan ollut tietoinen siitä, että hänen koko elämäntyönsä tulisi olemaan sähkötekniikan parissa.

Kun selaat tämän luettelon sivuja, saat tunteen siitä, kuinka voimakkaasti tämä alkuperäinen halu yrittäjyyteen ohjaa meitä tänäänkin. Tuotteiden suuri valikoima osoittaa selvästi, että nautimme edelleen ajatustemme muuttamisesta uusiksi ratkaisuiksi. Markkinoitavia ideoita syntyy harvoin suljettujen ovien takana. Siksi kehitämme alan asiantuntijoina yksilölliset ratkaisut yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tästä syystä tuotevalikoimamme koostuu nykyisin yli 10 000 räätälöidystä tuotteesta – paljon enemmän, kuin voimme tässä luettelossa esittää.

Yli 80 vuotta sitten Aloys Mennekesin perustama MENNEKES on edelleen saman perheen hallussa oleva yhtiö, jossa vaalitaan arvoja: määrätietoisuus, luotettavuus ja vastuullisuus. Vastuullisuus yhtiöstä tarkoittaa myös huolenpitoa MENNEKESin työntekijöistä, jotka ovat yhtiön sydän.

Olen ylpeä saadessani jatkaa tätä perinnettä jo kolmannessa sukupolvessa.

Elämme kiehtovia aikoja perinteiden säilyttämisessä, koska digitaalisen vallankumouksen ansiosta monet asiat tulevat muuttumaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Nykymaailmassa, joka tulvii tietoa, MENNEKES haluaa toimia yrityksenä, jossa asiakkaamme voivat luottaa laatuun, turvallisuuteen ja toimivuuteen. Sanomme luottavaisin mielin: MENNEKES-brändi on lupaus.

Kiitos, että uskotte tähän lupaukseen ja olette tukemassa liiketoiminta-ajatustamme.

Christopher Mennekes
Pääjohtaja



MENNEKESin perustaja Aloys Mennekes (kesk.) oppipojan ja kisällin kanssa.



Voimapistokkeet ja pistorasiayhdistelmät haastaviin olosuhteisiin.



Mennekesin perhe: Petra ja Walter (vas.), Daniela ja Christopher sekä Michael ja Steffen.

CEE-pistorasiat ruuviliitoksella – 16 A - 125 A

Erinomainen kemikaalien kestävyys. Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 20 - 25.

Seinäasennus		Piirros 1 MB 463			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3		27001		
16	4			27002	
16	5			27004	
32	3		27005		
32	4			27006	
32	5			27008	



IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 43			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	4	3030	3034	1418	
16	5	3041	3045	1419	
32	3	1420	1421	1422	
32	4	1423	1424	1425	
32	5	1555	1556	1557	



IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 622			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	9300	9301	9302	
16	4	9320	9321	9322	
16	5	9340	9341	9342	
32	3	9350	9351	9352	
32	4	9370	9371	9372	
32	5	9380	9381	9382	



IP 67

Seinäasennus		Piirros 1 MB 162			
A	P	110 V	230 V	400 V	
125	4	137	138	139	
125	5	141	142	143	



IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 247			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	1365	1366	1367	
16	4	1388	1389	1390	
16	5	1384	1386	1385	
32	3	1394	1395	1396	
32	4	1397	1398	1399	
32	5	3449	3454	3451	



suora

IP 44

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 260			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	1462	1463	1464	
16	4	1465	1466	1467	
16	5	1471	1472	1473	
32	3	1491	1492	1493	
32	4	1494	1495	1496	
32	5	1498	1499	1500	



20° kallistus

IP 44

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 211			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1260A	1261A	1262A	
63	4	1246A	1247A	1248A	
63	5	1250A	1251A	1252A	



X-CONTACT®, suora

IP 44

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 297			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1146A	1147A	1148A	
63	4	1149A	1150A	1151A	
63	5	1153A	1154A	1155A	



X-CONTACT®, 20° kallistus

IP 44

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 453			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	3031	3036		
16	4			3072	
16	5			3093	
32	3	3110	3112		
32	4			3136	
32	5			3153	



20° kallistus
standardi laippa
mitat 85 x 85 mm
kiinnitysreiät
70 x 70 mm

IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 209			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	100	101	102	
16	4	103	104	105	
16	5	109	110	111	



IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 213			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1136A	1137A	1138A	
63	4	1139A	1140A	1141A	
63	5	1143A	1144A	1145A	



X-CONTACT®

IP 44

Seinäasennus		Piirros 1 MB 112			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	856	128A	129A	
63	4	130A	131A	132A	
63	5	134A	135A	136A	



X-CONTACT®

IP 67

Apukosketin		Piirros 1 MB 112			
		Tuotenro			
		41000			



16 A ja 32 A
pistorasioille

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 141			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	217A	218A	219A	
16	4	220A	221A	222A	
16	5	226A	227A	228A	
32	3	229A	230A	231A	
32	4	232A	233A	234A	
32	5	238A	239A	240A	



suora

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 251			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	1474	1475	1476	
16	4	1477	1478	1479	
16	5	1483	1484	1485	
32	3	1501	1502	1503	
32	4	1504	1505	1506	
32	5	1489	1490	1551	



20° kallistus

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 212/1 MB 258			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	1263A	1264A	1265A	
63	4	1122A	1123A	1124A	
63	5	1126A	1127A	1128A	
125	3		3380		
125	4	1455	1456	1457	
125	5	1459	1460	1461	



X-CONTACT®, suora

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 298/1 MB 601			
A	P	110 V	230 V	400 V	
63	3	2179A	2180A	2181A	
63	4	203A	204A	205A	
63	5	207A	208A	209A	
125	3		3575		
125	4	210A	211A	212A	
125	5	214A	215A	216A	



X-CONTACT®, 20° kallistus

IP 67

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 452			
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	903	905		
16	4			1081	
16	5			1103	
32	3	3197	3200		
32	4			3254	
32	5			3524	



20° kallistus
standardi laippa
mitat 85 x 85 mm
kiinnitysreiät
70 x 70 mm

IP 67

CEE-pistotulpat ja kojevastakkeet – 16 A - 125 A

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 20 - 25.

Pistotulppa PowerTOP® Xtra S SafeCONTACTilla		A	P	110 V	230 V	400 V
	ruuviton pikaliitostekniikka ilman johdon kuorimista	16	5			13522
		32	5			13523
	IP 44					

Pistotulppa StarTOP SafeCONTACTilla		A	P	110 V	230 V	400 V
	ruuviton pikaliitostekniikka ilman johdon kuorimista	16	3	947	948	
		16	4		951	952
		16	5			33
		32	3	711	712	
		32	4		717	719
		32	5			34
IP 44						

Pistotulppa AM-TOP®		A	P	110 V	230 V	400 V
	yksiosainen kotelo, ruuviliittimet	16	3	277	278	279
		16	4	280	281	282
		16	5	286	287	288
		32	3	289	290	291
		32	4	292	293	294
		32	5	298	299	300
IP 67						

Pistotulppa PowerTOP® Xtra		A	P	110 V	230 V	400 V
	kumipäällysteinen tartuntapinta-alue vaativiin olosuhteisiin	63	3	13201	13202	13203
		63	4	13204	13205	13206
		63	5	13210	13211	13212
		125	3	13215	13216	
		125	4	13217	13218	13219
		125	5	13223	13224	13225
IP 67						

Kojevastake RAPIDO®, paneeliasennus		Piiros 2 MB 215		A	P	110 V	230 V	400 V
	reikäasennus Ø 61 mm	16	3			919	924	
		16	4					931
		16	5					949
IP 44								

Kojevastake, seinäasennus		Piiros 2 MB 221		A	P	110 V	230 V	400 V
	poikkeavat mitat 16 A 3 p ja 4 p	16	3			843	844	
		16	4					800
		16	5					801
		32	3				802	
		32	4					803
		32	5					804
IP 44								

Kojevastake, paneeliasennus		Piiros 2 MB 43		A	P	110 V	230 V	400 V
	saranoitu kansi	16	4			392	393	394
		16	5			398	399	400
		32	3			401	402	403
		32	4			404	405	406
		32	5			410	411	412
	IP 44							

Kojevastake, paneeliasennus		Piiros 2 MB 173/2		A	P	110 V	230 V	400 V
		16	3			810	812	
		16	4				837	813
		16	5					815
		32	3			816	817	
		32	4				838	819
		32	5					821
IP 44								

Kojevastake, paneeliasennus		Piiros 2 MB 187/2		A	P	110 V	230 V	400 V
		16	3			825	826	
		16	4				839	827
		16	5					829
		32	3			830	831	
		32	4				840	832
		32	5					834
IP 67								

Pistotulppa PowerTOP® Xtra ErgoCONTACTilla		A	P	110 V	230 V	400 V
	ruuviliitos	16	5			13510
		32	5			13520
	IP 44					

Pistotulppa ProTOP		A	P	110 V	230 V	400 V
	aikaa säästävä kierrelukitus, ruuviliitos	16	3	147A	148A	149A
		16	4		151A	152A
		16	5			13A
		32	3	159	160	
		32	4		163	164
		32	5			14A
IP 44						

Pistotulppa PowerTOP® Xtra		A	P	110 V	230 V	400 V
	kumipäällysteinen tartuntapinta-alue vaativiin olosuhteisiin	63	3	13101	13102	
		63	4		13105	13106
		63	5		13111	13112
IP 44						

Kulmapistoke		* 16 A, 5 p, 230 V ja 400 V: VarioTOP		A	P	110 V	230 V	400 V
		16	3			1410	1411	
		16	4				891	315
		16	5					3981*
		32	3			3312	3306	3980*
		32	4				3646	3987
		32	5				3424	3266
IP 44								

Kojevastake RAPIDO®, paneeliasennus		Piiros 2 MB 215		A	P	110 V	230 V	400 V
	reikäasennus Ø 70 mm	16	4				932	933
		16	5					972
		32	3			935	938	
		32	4				939	942
		32	5					945
	IP 44							

Kojevastake, seinäasennus		Piiros 2 MB 32		A	P	110 V	230 V	400 V
		16	3			331	332	333
		16	4			334	335	336
		16	5			340	341	342
		32	3			343	344	345
		32	4			346	347	348
		32	5			352	353	354
IP 44								

Kojevastake, seinäasennus		Piiros 2 MB 36		A	P	110 V	230 V	400 V
		63	3			1216	1107	1217
		63	4			355	356	357
		63	5			359	360	361
		125	4			362	363	364
		125	5			366	367	368
	IP 67							

Kojevastake, paneeliasennus		Piiros 2 MB 155		A	P	110 V	230 V	400 V
		63	3			822	1981	
		63	4				1984	1982
		63	5					1688
	IP 44							

Kojevastake, paneeliasennus		Piiros 2 MB 166		A	P	110 V	230 V	400 V
		63	3			835	836	
		63	4				3704	3656
		63	5					3658
		125	3				3665	
		125	4				3413	3583
		125	5					1983
IP 67								

CEE-jatkopistorasiat – 16 A -125 A

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta.

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra S kanssa SafeCONTACT							
	X-CONTACT®, ruuviton pikaliitostekniikka ilman johdon kuorimista		A	P	110 V	230 V	400 V
			16	5			14522
			32	5			14523
	IP 44						

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra kanssa ErgoCONTACT							
	X-CONTACT®, ruuviliitos		A	P	110 V	230 V	400 V
	16	5					14510
	32	5					14520
IP 44							

Jatkopistorasia StarTOP kanssa SafeCONTACT



ruuviton
pikaliitostekniikka
ilman johdon
kuorimista

IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	979	980	
16	4		993	994
16	5			35
32	3	725	731	
32	4		761	763
32	5			36

Jatkopistorasia ProTOP



aikaa säästävä
kierrelukitus,
ruuviliitos

IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	179A	180A	181A
16	4		193A	194A
16	5			15A
32	3	121	122	
32	4		125	126
32	5			16A



yksiosainen kotelo,
ruuviliitos

IP 67

Jatkopistorasia AM-TOP®					
A	P	110 V	230 V	400 V	
16	3	539	540	541	
16	4	542	543	544	
16	5	548	549	550	
32	3	551	552	553	
32	4	554	555	556	
32	5	560	561	562	

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra



X-CONTACT®,
kumpipäällysteinen
tartuntapinta-alue
vaativiin
olosuhteisiin

IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	14101	14102	
63	4		14105	14106
63	5		14111	14112



X-CONTACT®, kumpipäällysteinen tartuntapinta-alue vaativiin olosuhteisiin

IP 67

Jatkopistorasia PowerTOP® Xtra					
	A	P	110 V	230 V	400 V
63	3		14201	14202	14203
63	4		14204	14205	14206
63	5		14210	14211	14212
125	3		14215	14216	
125	4		14217	14218	14219
125	5		14223	14224	14225

Kulmajatkopistorasia



IP 44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		1438	

PowerTOP® Xtra 16 A ja 32 A

X-CONTACT®
INSIDE



PowerTOP® Xtra pistokkeita voi liittää ja irroittaa kevyesti tuhansia kertoja. Kaareva, ergonominen muotoilu varmistaa, että pistoke on kädessä miellyttävä ja turvallinen.

UUTTA

X-CONTACT®

Tulevaisuus on nyt. Uuden sukupolven kosketinholkit.

Vähemmällä vaivalla

Erityinen X-CONTACT® muotoilu vähentää samanaikaisesti sekä kiinnitys- että irroitusvoimaa jopa 50 %. Kaikki 63 A ja 125 A pistorasiat, pistokkeet ja jatkopistorasiat kuuluvat PowerTOP®Xtra -tuoteperheeseen. Lisätietoja uuden sukupolven kosketinholkeista: www.x-contact.info



CEE-pistorasiat, kytkimelliset ja lukittuvat – 16 A - 125 A

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 20 - 25.

Seinäasennus		Piirros 1 MB 174			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3	7010A	7002A
		16	4	5457A	5099A 5100A
		16	5	5459A	5102A 5103A
		32	3	5743A	5696A
		32	4	5460A	5104A 5105A
		32	5	5462A	5107A 5108A

Seinäasennus		Piirros 1 MB 207			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3	7011A	7012A
		16	4		5599A 5600A
		16	5		5602A 5603A
		32	3	5924A	5793A
		32	4		5604A 5605A
		32	5		5607A 5608A

Seinäasennus		Piirros 1 MB 234			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	63	3	6569	6571
		63	4		5955A 5956A
		63	5		5959A

Seinäasennus		Piirros 63 A: 1 MB 180 / 125 A: 1 MB 177			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	63	3	5925A	5911A
		63	4		5109A 5110A
		63	5		5112A 5113A
		125	3	7060	7000
		125	4		5887A 5691A
		125	5		5888A 5692A

Seinäasennus		Piirros 1 MB 550			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3	7602	7603
		16	4		7604 7605
		16	5		7607
		32	3	7611	7612
		32	4		7613 7614
		32	5		7616

Seinäasennus		Piirros 1 MB 551			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3	7620	7621
		16	4		7623 7624
		16	5		7626
		32	3	7628	7629
		32	4		7633 7634
		32	5		7636

Paneeliasennus		Piirros 5 MB 59			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3	7502	7503
		16	4		7504 7505
		16	5		7507
		32	3	7511	7512
		32	4		7513 7514
		32	5		7516

Paneeliasennus		Piirros 5 MB 57			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3	7520	7521
		16	4		7523 7524
		16	5		7526
		32	3	7530	7531
		32	4		7533 7534
		32	5		7536


Seinäasennus		Piirros 1 MB 208			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3		7223
		16	4		7224
		16	5		7318
		32	4		7226
		32	5		7226
		63	4		7227
		63	5		7228

Seinäasennus		Piirros 1 MB 181			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3		7245
		16	4		7246
		16	5		7247
		32	4		7248
		32	5		7249
		63	4		7250
		63	5		7251

Seinäasennus		Piirros 1 MB 208			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 44	16	3		7216
		16	4		7217
		16	5		7218
		32	4		7219
		32	5		7220
		63	4		7221
		63	5		7222

Seinäasennus		Piirros 1 MB 181			
		A	P	110 V	230 V 400 V
	IP 67	16	3		7238
		16	4		7239
		16	5		7240
		32	4		7241
		32	5		7242
		63	4		7243
		63	5		7244

Mekaaninen DUO-lukitus



Pistotulppa on mahdollista kytkeä pistorasiaan ja irroittaa pistorasiasta ainoastaan kytkimen ollessa OFF-asennossa.



CEE-pistotulpat ja kojevastakkeet vaiheenkääntäjällä – 16 A - 125 A

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 20 - 25.

Vaiheenkääntäjä AM-TOP®



yksiosainen kotelo,
ruuviliitos

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		338	339
16	5		318	319
32	4		396	397
32	5		321	322

IP 44

Vaiheenkääntäjä AM-TOP®



yksiosainen kotelo,
ruuviliitos

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3338	3339
16	5			325
32	4		3340	3341
32	5		327	328

IP 67

Vaiheenkääntäjä ProTOP



aikaa säästävä
kierrelukitus,
ruuviliitos

A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			3319A
32	5			3322

IP 44

Vaiheenkääntäjä VarioTOP



A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			859

IP 44

Vaiheenkääntäjä, kojevastake, seinäasennus Piirros 2 MB 221



A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			3517
32	5			3523

IP 44

Vaiheenkääntäjä, kojevastake, seinäasennus Piirros 2 MB 32



A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3342	3343
16	5			2511
32	4		3345	3346
32	5		3347	2478

IP 44

Vaiheenkääntäjä, kojevastake, paneeliasennus Piirros 2 MB 43



A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		3348	3350
16	5			20970
32	4		3355	3356
32	5		3717	21241

IP 44

Vaiheenkääntäjä, kojevastake, paneeliasennus Piirros 2 MB 68/853



A	P	110 V	230 V	400 V
16	5			854

IP 44



Pistorasia, seinäasennus Piirros 1 MB 294



A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1825	1831	
16	3	1832	1837	1835
32	2	1838	1844	
32	3	1845	1850	1848

IP 44

Seinäasennus Piirros 1 MB 137



A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	577	578	
16	3	584	585	586
32	2	590	591	
32	3	597	598	599

IP 44

Pistorasia, paneeliasennus Piirros 1 MB 136



A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	603	604	
16	3	610	611	612
32	2	616	617	
32	3	623	624	625

IP 44

Paneeliasennus Piirros 1 MB 231



A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1270	2855	
16	3	2845	1272	2860
32	2	1271	2864	
32	3	2870	1273	2852

IP 44

Pistoke



A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	629A	630A	
16	3	636A	637A	638A
32	2	642A	643A	
32	3	649A	650A	651A

IP 44

Kojevastake, seinäasennus Piirros 2 MB 160



A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	1955	1961	
16	3	1962	1967	1965
32	2	1968	1974	
32	3	1975	1980	1978


IP 44

Jatkopistorasia



A	P	20 - 25 V 50 a. 60 Hz	40 - 50 V 50 a. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz
16	2	681A	682A	
16	3	688A	689A	690A
32	2	694A	695A	
32	3	701A	702A	703A

IP 44



CEE-pistorasiat ja pistokkeet – 7-napaiset

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 20 - 25.

Seinäasennus		Piirros 1 MB 257			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7	733	734	1035	
32	7	735	736	1040	

Seinäasennus		Piirros 1 MB 622			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7	9530	9531	9532	
32	7	9590	9591	9592	

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 260			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7	737	738	1045	
32	7	739	740	1050	

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 251			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7	2883	2459	2296	
32	7		2317	2212	

Pistotulppa AM-TOP®		Piirros 1 MB 260			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7	741	742	1055	
32	7	743	744	1060	

Plug AM-TOP®		Piirros 1 MB 251			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7	3776	3777	3913	
32	7	2405	2324	2213	

Kojevastake, seinäasennus		Piirros 2 MB 147			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7		2166		
32	7		2167		

Kojevastake, seinäasennus		Piirros 2 MB 71			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7	749	750	1075	
32	7	751	752	1080	

Jatkopistorasia AM-TOP®		Piirros 1 MB 260			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7	745	746	1065	
32	7	747	748	1070	

Jatkopistorasia AM-TOP®		Piirros 1 MB 251			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7	3783	3916	3784	
32	7	2406	2255	2460	

Seinäasennus		Piirros 1 MB 383			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7		5536		
32	7		7061		

Seinäasennus		Piirros 1 MB 382			
A	P	230 V	400 V	500 V	
16	7		5785		
32	7		6106		

7-napaiset pistokkeet ja pistorasiat erilaisiin sovelluksiin

Nämä pistokkeet ja pistorasiat tarjoavat ratkaisuja erilaisiin liitoksiin.

7-napaiset voimapistokkeet tarjoavat ratkaisuja moniin haasteisiin:

- tähtikolmiokytkentä
- avoin ohjausvirtapiiri
- suljettu ohjausvirtapiiri
- valvonta
- havainnointi ja hälytykset
- hälytysten poisto
- sähköinen lukitus.



Cepex-pistorasiat

Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 20 - 25.

Cepex-pistorasia, seinäasennus		Piirros 1 MB 312			
	harmaa	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4101	4102 4103
		16	4		4254 4105
		16	5		
		32	3	4106	4107 4108
		32	4		
		32	5		4110
	IP 44	SCHUKO® 4970			

Cepex-pistorasia, seinäasennus		Piirros 1 MB 317			
	harmaa, merkintäkenttä	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4132 4133
		16	4		
		16	5		4135
		32	3		4137 4138
		32	4		
		32	5		4140
	IP 44	SCHUKO® 4973			

Cepex-pistorasia, seinäasennus		Piirros 1 MB 313			
	harmaa, merkintäkenttä ja lukittava kansi	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4162 4163
		16	4		
		16	5		4165
		32	3		4167 4168
		32	4		
		32	5		4170
	IP 44	SCHUKO® 4976			

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 315			
	puhtaanvalkoinen	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	5		4262 4263
		32	5		
		SCHUKO® 4979			
	IP 44				

Upotettava Cepex-pistorasia		Piirros 1 MB 336			
	helmentvalkoinen	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4122 4125
		16	5		
		32	3		4127 4130
		32	5		
		SCHUKO® 4972			
	IP 44				

Upotettava asennuskotelo		Piirros 1 MB 336			
	Sopii Cepex 16 A ja 32 A CEE-pistorasioihin sekä Cepex SCHUKO®-pistorasioihin.	Tuotenro 41404			

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 315			
	helmentvalkoinen	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4111	4112 4113
		16	4		4233 4115
		16	5		
		32	3	4116	4117 4118
		32	4		
		32	5		4120
	IP 44	SCHUKO® 4971			

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 318			
	helmentvalkoinen, merkintäkenttä	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4141	4142 4143
		16	4		
		16	5		4145
		32	3	4146	4147 4148
		32	4		
		32	5		4150
	IP 44	SCHUKO® 4974			

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 320			
	helmentvalkoinen, merkintäkenttä ja lukittava kansi	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3	4171	4172 4173
		16	4		
		16	5		4175
		32	3		4177 4178
		32	4		
		32	5		4180
	IP 44	SCHUKO® 4977			

Cepex-pistorasia, paneeliasennus		Piirros 1 MB 318			
	valkoinen, merkintäkenttä	A	P	110 V	230 V 400 V
		16	3		4247 4273
		16	4		
		16	5		4237
		32	3		4274 4275
		32	4		
		32	5		4238
	IP 44	SCHUKO® 4980			

Cepex – modulaarinen pistorasia

Cepex-asennuskotelosta esimerkki vasemmalla. Lisäversioita voi luoda yhdistämällä esim. Cepex-paneeliasennettavan pistorasian ja asennuskotelon 41404.



Cepex SCHUKO® paneeliasennettava pistorasia merkintäkentällä **4145**
+
upotettava asennuskotelo **41404**
=
upotettava pistorasia

Täydellinen kaikilta yksityiskohdiltaan – toisiinsa yhdistettävä

Kaikki käy.

Kansia, nimellisvirtoja ja värejä voidaan yhdistellä: kansi, merkintäkenttä ja lukitus, 3-napainen, 5-napainen ja SCHUKO®.

Mahdollista käyttää 2-osaissa kotelossa sekä 3- että 5-napaista pistorasiaa ja vielä paikan päällä tehdä muutoksia.



Iskunkestävä

Kaikki Cepex-pistorasiat neutraalilla kannella täyttävät DIN 18032 -standardin vaatimukset palloniskuja vastaan ja ne soveltuvat urheilutiloihin sekä niihin verrattaviin ympäristöihin.

Pistokkeet ja jatkopistorasiat – kylmäkonteille, SCHUKO® ja voimapistorasiat

Erinomainen kemikaalien kestävyys. Muut jännitteet ja taajuudet tilauksesta. Mitat ja mittakuvat sivuilla 20 - 25.

Seinäasennus		Piirros 1 MB 622	
	A	P	h
	32	4	3
		380 - 440 V	
		9562	

Seinäasennus		Piirros 1 MB 207	
	A	P	h
	32	4	3
		380 - 440 V	
		5792A	

Seinäasennus		Piirros 1 MB 181	
	A	P	h
	32	4	3
		380 - 440 V	
		5946A	

Paneeliasennus		Piirros 1 MB 141	
	A	P	h
	32	4	3
		380 - 440 V	
		2123A	

Pistoke AM-TOP®		Piirros 1 MB 175B	
	A	P	h
	32	4	3
		380 - 440 V	
		2175B	

Vaihejärjestyskoestín		Piirros 1 MB 3718	
	A	P	h
	32	4	3
		380 - 440 V	
		3718	

Kojevastake, seinäasennus		Piirros 1 MB 2692	
	A	P	h
	32	4	3
		380 - 440 V	
		2692	

Jatkopistorasia AM-TOP®		Piirros 1 MB 2177A	
	A	P	h
	32	4	3
		380 - 440 V	
		2177A	

AMAXX® Pistorasiayhdistelmä		Piirros 1 MB 940027	
	A	P	h
	32	4	3
		380 - 440 V	
		940027	

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO®		Piirros 1 MB 410	
	Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
	harmaa	11010	11030
	sininen	11011	11031
	musta	11012	11032
	punainen	11013	11033

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO®		Piirros 1 MB 410	
	Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
	harmaa	11060	
	sininen	11061	11081

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO®		Piirros 1 MB 5861	
	Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
	harmaa	11310	11330
	sininen	11311	11331
	musta	11312	11332
	punainen	11313	11333

Pistorasia, seinäasennus SCHUKO®		Piirros 1 MB 27/30	
	Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
	harmaa	10081	
	sininen	10082	
	musta	10083	

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO®		Piirros 1 MB 450	
	Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
	sininen	11511	11531
	musta	11512	11532

Pistorasia, paneeliasennus SCHUKO®		Piirros 1 MB 627	
	Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
	sin./har.	17002	17006
	sin./harm.		17014*

Pistoke SCHUKO®		Piirros 1 MB 10749	
	Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
	harmaa		10749
	musta		10754
	oranssi		10837
	sininen		10838
	punainen		10839
	keltainen		10840
	vihreä		10841

Jatkopistorasia SCHUKO®		Piirros 1 MB 10751	
	Väri	Jousiliittimiin	Ruuviliittimiin
	harmaa		10751
	musta		10755
	oranssi		10842
	sininen		10843
	punainen		10844
	keltainen		10845
	vihreä		10846


AMAXX®-pistorasiyhdistelmät

Muunneltavat versiot

- kotelointiluokka: IP 44 ja IP 67
- kotelot ovat valmistettu korkealuokkaisesta AMELAN-materiaalista. Kemikaalinkestävä, kuumankestävät kosketinpesät ja niklatut koskettimet varmistavat toimivuuden aggressiivisissa käyttöympäristöissä
- CEE-pistorasioita on saatavana 16 A 3-napaisista 63 A 5-napaisiin, maadoitettuna, useiden maiden standardeilla, DUO-lukituksella, kytkimellisellä ja lukittavana. 16 A 3-napaisesta 32 A 5-napaiseen saatavana myös sulakkeella.



Ominaisuudet ja edut



1

Ulosvedettävät DIN-kiskot

Ulosvedettävien DIN-kiskojen sekä avaran johdotustilan ansiosta isojen kaapeliin sisäänvienti ja kytkentä on entistäkin helpompaa.

2

Kytkenän helppous

Lyhyempi asennusaika uudella ulkoisella asennusmenetelmällä.

3

Saranoitu kansi

Yhteen suuntaan avautuva saranoitu kansi helpottaa työskentelyä.

4

Asennusvalmis

Kaikki yhdistelmät on johdotettu valmiiksi asennusta varten sekä testattu sähköturvallisuuden ja laadun takaamiseksi.



Pistorasiat ovat kallistettu alaspäin.



Kotelossa on pika-avauksen mahdollistavat kaksikierteiset lukkoruuvit.



Molemmat kädet ovat vapaina alas aukeavan ikkunan ansiosta.



Ikkuna voidaan sulkea riippulukolla ja kotelo sinetöidä niin, että luvaton pääsy kytkentöihin on estetty.

Pienjännitekojeistojen ja jakokeskusten standardi - IEC 61439

Standardi IEC 61439 korvaa pienjännitekytkentälaitteiden ja ohjauslaitteistojen standardin IEC 60439. Standardi koskee sähköenergian jakelua teollisuudessa, kotitalouksissa sekä rakennustyömailla.

Tulevaisuudessa on kaksi päästandardia kullekin pienjännitekytkinlaitteen ja ohjauslaitteen kokoonpanolle:

- perusstandardi, johon viitataan nimellä "Osa 1" erityisstandardeissa
- kokoonpanostandardiin sovellettavat osat 2–7, jotka koskevat sovelluksen erityispiirteitä.

Asetetut vaatimukset pistorasiyhdistelmille, jotka luokitellaan kytkinlaitteiksi tai ohjauslaitteistoiksi, ovat muuttuneet. Tarkastusrakenne ja -tapa on määritelty uudelleen.

Mikä on muuttunut standardissa - IEC 61439 ja mitkä ovat MENNEKES-asiakkaan edut?

• Tuoteturvallisuus

Kaikki MENNEKES pienjännitekojeistot ja jakokeskukset ovat IEC 61439 standardin mukaisia. Suunnitteluun liittyvät vaatimukset ovat uusia. MENNEKES-pistorasiyhdistelmille suoritetaan standardin mukaisia rutiinitestejä. Lähtevät piirit testataan annetulla nimellisvirralla.

Etusi: entistä korkeampi turvallisuustaso.

• Selkeä dokumentaatio

Selkeä tyyppikilpi - vaaditut tiedot ovat näkyvästi esillä, kuten luokiteltu kuormituskerroin RDF (aiemmin: samanaikaisuuskerroin).

Etusi: tärkeimmät tekniset tuotetiedot näkyvät tyyppikilvessä yhdellä silmäyksellä.

• Selkeät tiedot

Asiakaskohtaiset ratkaisut vaativat suunnittelijalta selkeästi määritetyt tiedot (kuten asennuspaikka, ympäristön lämpötilat jne.).

Etusi: saat MENNEKESiltä tarpeitasi vastaavan räätälöidyn ratkaisun.

• Huomioitavaa

Jos tuotetta muutetaan, muutostyön tekevää yritystä pidetään valmistajana. Muutoksesta tuotteeseen tarvitaan aina uusi tarkistus ja dokumentointi.

Etusi: MENNEKESiltä saat räätälöidyn ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi ilman muutostarvetta.

Esimerkki – tyyppikilpi

I_{nA} Nimellisvirta

U_n Nimellisjännite

f_n Nimellistajuuus



RDF Kuormituskerroin

I_{cc} Nimellisoikosulkuvirta

Suojaeristys

IP Kotelointiluokka

Lisätietoja osoitteesta: www.MENNEKES.com



AMAXX®-pistorasiyhdistelmät

Valmiiksi johdotettu, IP 44. Kotelon kansi sähkönharmaa RAL 7035 (standardi), keltainen (GE) RAL 1021 tai hopeanharmaa (SI) RAL 9006, saranat sivuilla, varokkeet läpinäkyvän kannen alla.



Pistorasiat

1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 16 A, 3-nap., C
2 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 10 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 63 A
InA 30 A
RDF 0,95

Kotelon koko

260 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

920009 IP 44



Pistorasiat

2 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
kytkimellinen, mekaanisella
DUO-lukituksella

Sulakesuojaus

2 MCB 16 A, 3-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 100 A
InA 32 A
RDF 1

Kotelon koko

390 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

930031 IP 67



Pistorasiat

1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
2 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 32 A, 3-nap., C
2 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 10 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 40 A
InA 36 A
RDF 0,75

Kotelon koko

260 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

920015 IP 44



Pistorasiat

1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 MCB 32 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 3-nap., C
3 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 63 A
InA 54 A
RDF 0,85

Kotelon koko

390 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

930011 IP 44



Pistorasiat

1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
6 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 63 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 32 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 3-nap., C
6 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 63 A
InA 52 A
RDF 0,65

Kotelon koko

650 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

950004 IP 44



Pistorasiat

2 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 63 A, 4-nap., 0,03 A
2 MCB 32 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 3-nap., C
4 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 63 A
InA 56 A
RDF 0,5

Kotelon koko

650 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

950009 IP 44



Pistorasiat

1 CEE 63 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
4 SCHUKO® 16 A, 230 V

Sulakesuojaus

1 RCD 63 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 32 A, 3-nap., C
1 MCB 16 A, 3-nap., C
4 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 63 A
InA 63 A
RDF 0,65

Kotelon koko

650 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

950013 IP 44



Pistorasiat

1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
3 SCHUKO® 16 A, 230 V
1 Cepex RJ45, 2x, kat.6

Sulakesuojaus

1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
1 MCB 16 A, 3-nap., C
3 MCB 16 A, 1-nap., C

Liitäntä

yhdele kaapelille maks. 5 x 10 mm²

Kuormitus

Etusulake maks. 32 A
InA 32 A
RDF 1

Kotelon koko

260 x 225 mm (k x l)

Tilausnumero

970005GE IP 44

AMAXX®-pistorasiyhdistelmät

Valmiiksi johdotettu, IP 44 tai IP 67. Kotelon kansi sähkönharmaa RAL 7035 (standardi), keltainen (GE) RAL 1021, hopeanharmaa (SI) RAL 9006 tai AMELAN® harmaa RAL 7000. Saranat sivuilla (paitsi kotelossa 130 x 225 mm ja 650 x 112,5 mm), varokkeet läpinäkyvän kannen alla.



Pistorasiat
3 SCHUKO® 16 A, 230 V
Sulakesuojaus
Liitäntä
1,5 m H07RN-F3G1,5 pistotulpalla SCHUKO® 16 A, 230 V
Kuormitus
Kotelon koko
130 x 225 mm (k x l)
Tilausnumero
910031 IP 44



Pistorasiat
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V 3 SCHUKO® 16 A, 230 V
Sulakesuojaus
1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A
Liitäntä
1,5 m H07RN-F5G2,5 CEE-pistotulpalla 16 A, 5-nap., 400 V
Kuormitus
Etusulake maks. 16 A InA 16 A RDF 1
Kotelon koko
650 x 112,5 mm (k x l)
Tilausnumero
960060 IP 44



Pistorasiat
1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V 1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V 3 SCHUKO® 16 A, 230 V
Sulakesuojaus
1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A 1 MCB 16 A, 3-nap., C 3 MCB 16 A, 1-nap., C
Liitäntä
2 m H07RN-F5G4 CEE-pistotulpalla 32 A, 5-nap., 400 V
Kuormitus
InA 32 A RDF 1
Kotelon koko
390 x 225 mm (k x l)
Tilausnumero
930025 IP 44




Pistorasiat
1 CEE 16 A, 5-nap., 400 V 3 SCHUKO® 16 A, 230 V
Sulakesuojaus
1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A 1 MCB 16 A, 3-nap., C 3 MCB 16 A, 1-nap., C
Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm ²
Kuormitus
Etusulake maks. 100 A InA 32 A RDF 1
Kotelon koko
390 x 225 mm (k x l)
Tilausnumero
930022 IP 67



Pistorasiat
1 CEE 32 A, 5-nap., 400 V 2 CEE 16 A, 4-nap., 400 V 3 CEE 16 A, 3-nap., 230 V
Sulakesuojaus
1 MCB 32 A, 3-nap.+N, C 1 MCB 16 A, 3-nap., C 1 MCB 16 A, 1-nap.+N, C
Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 5 x 25 mm ²
Kuormitus
Etusulake maks. 100 A InA 45 A RDF 0,45
Kotelon koko
520 x 225 mm (k x l)
Tilausnumero
940028 IP 67



Pistorasiat
2 CEE 32 A, 5-nap., 400 V kytkimellinen, mekaanisella DUO-lukituksella 2 CEE 16 A, 5-nap., 400 V
Sulakesuojaus
1 RCD 63 A, 4-nap., 0,03 A 2 MCB 32 A, 3-nap., C 2 MCB 16 A, 3-nap., C
Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 5 x 16 mm ²
Kuormitus
Etusulake maks. 63 A InA 58 A RDF 0,6
Kotelon koko
650 x 225 mm (k x l)
Tilausnumero
900946 IP 67



Pistorasiat
2 CEE 16 A, 3-nap., 230 V
Sulakesuojaus
1 RCD 25 A, 2 p, 0,03 A
Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 3 x 10 mm ²
Kuormitus
Etusulake maks. 16 A InA 25 A RDF 1
Kotelon koko
260 x 225 mm (k x l)
Tilausnumero
920821 IP 67



Pistorasiat
1 CEE 16 A, 5-nap., 230 V 2 SCHUKO® 16 A, 230 V
Sulakesuojaus
1 RCD 40 A, 4-nap., 0,03 A 1 MCB 16 A, 3-nap., C 1 MCB 16 A, 1-nap., C
Liitäntä
yhdele kaapelille maks. 5 x 10 mm ²
Kuormitus
Etusulake maks. 63 A InA 32 A RDF 1
Kotelon koko
650 x 112,5 mm (k x l)
Tilausnumero
960040 IP 44

Pistorasiyhdistelmät kovaan käyttöön

EverGUM pistorasiyhdistelmät kumikotelolla

Kumiset EverGum-jakokeskukset ovat kestävä vaihtoehto tavallisille muovisille tai metallisille yhdistelmäkotelolle. Niitä voidaan käyttää vaihtelevissa olosuhteissa, joissa vaaditaan hyvää mekaanista ja kemiallista kestävyyttä. EverGUM-jakokeskukset saatavana myös Ranskan/Belgian, Englannin, Tanskan ja Sveitsin normien mukaan.

Seinäasennuskotelo

380 x 230 mm (k x l)
380 x 320 mm (k x l)
(kotelon koko)



Pistorasiapaneeli, kannettava

445 x 135 mm (k x l)
(kotelon koko)



Kannettava/pinottava kotelo

306 x 230 x 288 mm (k x l x s)
(kotelon koko)



Kannettava/pinottava kotelo liitäntäkaapelilla

360 x 340 x 330 mm (k x l x s)
(kotelon koko)



EverBOX® jakokeskukset

Uudet EverBOX® jakokeskukset on saatavana useina eri kokoonpanoina.

EverBOX® jakokeskukset ovat erittäin kestäviä, helposti pinottavia, ja ne soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Saatavilla IP 44 ja IP 67.

Kotelo

560 x 350 x 340 mm (k x l x s)
(kotelon koko)



AirKRAFT® ja 3KRAFT® lattiasta kattoon



AirKRAFT®-jakokeskus

400 x 229 x 220 mm
(k x l x s)
(kotelon koko)



3KRAFT®-jakokeskus

240-264 x 152 mm
(halk. x kork.)
(kotelon koko)

Kolme väriä: keltainen, punainen tai hopeanharmaa.

AirKRAFT®. Virransyöttöä, dataa ja paineilmaa joustavasti katosta, seinältä tai lattialta.

3KRAFT®. Tarpeittesi mukaan enintään kolmella pistorasialla ja yhdellä paineilmalitännällä. 3KRAFT® on suunniteltu sekä kiinteään että siirrettävään asennukseen. Kiinteä liitäntä tai syöttökaapeli ja pistoke.

DELTA-BOX PERINTEINEN JATKOPISTORASIYHDISTELMÄ

- Kaapelin vedonpoisto
- Valmiiksi johdotettu
- Vakiona ripustussanka
- IP 44, IP 67 ja IP 68.

Jatkopistorasia

114 x 160 x 97 mm (k x l x s)
(kotelon koko)



Pistorasiakeskukset useampaan eri käyttökohteeseen



Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pistorasiakeskukset uppo –ja pinta-asennukseen.

Turvallinen, käytännöllinen ja ajaton

- Suojausluokka IP 43 tai IP 44 oven ollessa suljettu ja pistotulppien kytkettynä
- Oven alareunassa aukotus kaapeleille
- Lukittava ovi.

Power Post. Julkisille paikoille. Ikivaltaa kestävä ratkaisu

Turvallinen sähkönjakelu julkisille paikoille. Saatavana eri väreissä. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu. Saatavana useassa eri koossa.



CombiTOWER ulko –ja sisäasennuksiin


Sähkön jakelu teollisuudessa, konepajoilla, korjaamoilla ja liiketiloissa käyttökohteeseen läheltä.



Mitat ja mittakuvat

Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.


1 MB 27/30



Drawing
1 MB 27/30


Dim. in mm

1 MB 43




Drawing 1 MB 43	Amp. Poles	16			32		
		4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	128	128		128	128	128
	b	84	84		84	84	84
	c	122	124		136	136	138
	d	11	11		11	11	11
	e	68	68		68	68	68
	f	5.3	5.3		5.3	5.3	5.3
	g	4	4		4	4	4
	h	144	145		158	158	160
	M	25	25		32	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out			2x25 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		18	18		18/25	18/25	18/25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5		2.5	2.5	2.5
		—4	—4		—10	—10	—10

1 MB 112




Drawing 1 MB 112	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	175	175	175
	d	134.5	134.5	134.5
	e	103	103	103
	f	6.1	6.1	6.1
	g	6	6	6
	h	219	219	219
	M	40	40	40
	M*	2x40 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 136




Drawing 1 MB 136	Amp. Poles	16			32		
		2	3		2	3	
Dim. in mm	a	55	55		55	55	
	b	55	55		55	55	
	c	44	44		44	44	
	d	45	45		45	45	
	e	45	45		45	45	
	f	4.2	4.2		4.2	4.2	
	g	8	8		8	8	
	g.1	2	2		2	2	
	h	67	67		67	67	
	k	22	22		22	22	
	l	34	34		34	34	
	M	4	4		4	4	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—10	—10		—10	—10	

1 MB 137




Drawing 1 MB 137	Amp. Poles	16		32	
		2	3	2	3
Dim. in mm	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	120	120	120	120
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4
	h	146	146	146	146
	M	25	25	32	32
	M*	2x25 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out	
Max. cable diam. (mm)		18	18	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4	4	4
		—2x6	—10	—2x6	—10

1 MB 141




Drawing 1 MB 141	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	70	70	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	j	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	65
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 162




Drawing 1 MB 162	Amp. Poles	125	
		4	5
Dim. in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	200	200
	d	240	240
	e	140	140
	f	8.1	8.1
	g	8	8
	h	306	306
	M	50	50
	M*	50	50
Max. cable diam. (mm)		38	38
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		25	25
		—35	—35

1 MB 174




Drawing 1 MB 174	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 and 1x32			1x25 and 1x32		
	M*	2x25 and 2x32			2x25 and 2x32		
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 177




Drawing 1 MB 177	Amp. Poles	125		
		3	4	5
Dim. in mm	a	460	460	460
	b	260	260	260
	c	270	270	270
	d	434	434	434
	e	234	234	234
	f	11	11	11
	g	9	9	9
	h	519	519	519
	M	63	63	63
	M*	2x63	2x63	2x63
Max. cable diam. (mm)		44	44	44
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		25	25	25
		—70	—70	—70

1 MB 180



Drawing 1 MB 180	Amp. Poles	63		
		3	4	5
Dim. in mm	a	260	260	260
	b	160	160	160
	c	198	198	198
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8.1	8.1	8.1
	g	8	8	8
	h	303	303	303
	M	40	40	40
	M*	2 x 40 2 x 40 2 x 40		
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 181




Drawing 1 MB 181	Amp. Poles	16			32	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364
	b	134	134	134	134	134
	c	160	162	163	168	168
	d	347	347	347	347	347
	e	117	117	117	117	117
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10

Mitat ja mittakuvat


Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

1 MB 207




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 207	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	152	153
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	268	274
	M	1xM25 and 1xM32			1xM25 and 1xM32		
	M*	2x25		2x25	2x25		2x25
Max. cable diam. (mm)		25	25	25	25	25	25
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 208




Drawing	Amp.	16			32			63		
1 MB 208	Poles	3	4	5	4	5		4	5	
Dim. in mm	a	364	364	364	364	364		460	460	
	b	134	134	134	134	134		180	180	
	c	160	162	163	168	168		195	195	
	d	347	347	347	347	347		440	440	
	e	117	117	117	117	117		160	160	
	f	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3		8.1	8.1	
	g	8	8	8	8	8		8	8	
	h	391	395	398	408	411		502	502	
	M	32/40		32/40	32/40			40	40	
	M*	2x32		2x32	2x32			2x40	2x40	
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	27	27		27	27	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5		6	6	
		—4	—4	—4	—10	—10		—25	—25	

1 MB 209




Drawing	Amp.	16		
1 MB 209	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	—	—
	d1	11	11	11
	e	50	59	59
	f	4.5	5	5
	g	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	M20 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		15	15	15
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—4	—4	—4

1 MB 211




Drawing	Amp.	63		
1 MB 211	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	107	107	107
	b	100	100	100
	c	80	80	80
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6	6	6
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	113	113	113
	k	55	55	55
	l	88	88	88
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		—25	—25	—25

1 MB 212/1 MB 258




Drawing	Amp.	63			125	
1 MB 212/258	Poles	3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	107	107	107	130	130
	b	100	100	100	130	130
	c	81	81	81	119	119
	d	85	85	85	104	104
	e	77	77	77	104	104
	f	6	6	6	6.5	6.5
	g	12	12	12	18	18
	g.1	2	2	2	2	2
	h	117	117	117	129	129
	i	113	113	113	126	126
	k	55	55	55	43	43
	l	88	88	88	95	95
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25
		—25	—25	—25	—70	—70

1 MB 213




Drawing	Amp.	63		
1 MB 213	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170
	b	163	163	163
	c	164	164	164
	d	134.5	134.5	134.5
	e	103	103	103
	f	6.1	6.1	6.1
	g	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 (blind) to be cut out		
Max. cable diam. (mm)		32	32	32
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 231




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 231	Poles	2	3		2	3	
Dim. in mm	a	68	68		68	68	
	b	62	62		62	62	
	c	42	42		42	42	
	d	53	53		53	53	
	e	47	47		47	47	
	f	4.5	4.5		4.5	4.5	
	g	8	8		8	8	
	g.1	2	2		2	2	
	h	72	72		72	72	
	k	32	32		32	32	
	l	55	55		55	55	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4		4	4	
		—10	—10		—10	—10	

1 MB 234




Drawing	Amp.	63		
1 MB 234	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	264	264	264
	b	163	163	163
	c	192	192	192
	d	240	240	240
	e	140	140	140
	f	8.1	8.1	8.1
	g	8	8	8
	h	300	300	300
	M	40	40	40
	M*	2x40	2x40	2x40
Max. cable diam. (mm)		27	27	27
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6
		—25	—25	—25

1 MB 247




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 247	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	65
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	83	89	89	100
	h1	6	8	11	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	39
	l	43	52	54	58	58	62
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 251




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 251	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	62	62	62
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	105	105	109	113
	i	78	85	96	96	103	110
	k	43	32	32	39	53	45
	l	52	55	65	65	67	72
	ll	60	63	72	72	82	85
	o	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

1 MB 257



Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 257	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	128			128		
	b	84			84		
	c	124			138		
	d	11			11		
	e	68			68		
	f	5.3			5.3		
	g	4			4		
	h	145			160		
	M	25			32		
	M*	(blind) to be cut out 2x25			(blind) to be cut out 2x25		
Max. cable diam. (mm)		18			25		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5			2.5		
		—4			—10		

1 MB 260




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 260	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73.5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	58	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	i	44	34	34	40	54	49
	ll	52	55	65	65	67	72
	ll	60	63	72	72	82	85
	o	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10

Mitat ja mittakuvat


Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

1 MB 294




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 294	Poles	2	3		2	3	
Dim. in mm	a	96	96		96	96	
	b	73	73		73	73	
	c	90	90		90	90	
	d	53	53		53	53	
	d1	52	52		52	52	
	d2	2	2		2	2	
	e	62	62		62	62	
	f	5.3	5.3		5.3	5.3	
	g	8	8		8	8	
	h	129	129		129	129	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4		4	4	
		-10	-10		-10	-10	

1 MB 297




Drawing	Amp.	63			
1 MB 297	Poles	3	4	5	
Dim. in mm	a	110	110	110	
	b	106	106	106	
	c	82	82	82	
	d	85	85	85	
	e	77	77	77	
	f	6.5	6.5	6.5	
	g	12	12	12	
	g-1	2	2	2	
	h	122	122	122	
	k	69	69	69	
	R	46	46	46	
	a	20°	20°	20°	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	
		-25	-25	-25	

1 MB 298/1 MB 601




1 MB 298	Amp.	63			125		
1 MB 601	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110	114	114	114
	b	106	106	106	110	110	110
	c	85	85	85	75	75	75
	d	85	85	85	90	90	90
	e	77	77	77	90	90	90
	f	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
	g	12	12	12	13	13	13
	g-1	2	2	2	2	2	2
	h	128	128	128	133	133	133
	i	113	113	113	126	126	126
	k	67	67	67	103	103	103
	l	92	92	92	94	94	94
	l1	98	98	98	107	107	107
	l2	20°	20°	20°	15°	15°	15°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70

1 MB 312




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 312	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 313




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 313	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	90	90	90	102	102	102
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	36	36	36	36	36	36
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 315




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 315	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	k	32	32	32	48	48	48
	l	50	60	67	65	65	73
	m	-	-	-	70	70	76
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 317




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 317	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	88	88	88	100	100	100
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	k	34	34	34	34	34	34
	y	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 318




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 318	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	k	32	32	32	48	48	48
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 320




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 320	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	k	32	32	32	48	48	48
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 336




Drawing	Amp.	16			32		
1 MB 336	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	95	95	95	95	95	95
	h	111	111	111	111	111	111
	i	124	124	124	124	124	124
	k	33	33	33	33	33	33
	n	91	91	91	91	91	91
	o	95	95	95	95	95	95
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 382



Drawing	Amp.	16		32	
1 MB 382	Poles	7		7	
Dim. in mm	a	225		225	
	b	118		118	
	c	147		153	
	d	208		208	
	e	101		101	
	f	6.3		6.3	
	g	8		8	
	h	259		274	
	M	1x25 and 1x32		1x25 and 1x32	
	M*	2x25		2x25	
Max. cable diam. (mm)		25		25	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5		2.5	
		-4		-10	

1 MB 383




Drawing	Amp.	16		32	
1 MB 383	Poles	7		7	
Dim. in mm	a	225		225	
	b	118		118	
	c	141		146	
	d	208		208	
	e	101		101	
	f	6.3		6.3	
	g	8		8	
	h	254		264	
	M	1x32 and 1x25		1x32 and 1x25	
	M*	2x25		2x25	
Max. cable diam. (mm)		25		25	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5		2.5	
		-4		-10	


Mitat ja mittakuvat

Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.


1 MB 3861 MB 387




1 MB 403/21 MB 404/2




1 MB 410




1 MB 450




1 MB 452




1 MB 453




1 MB 463




1 MB 464




1 MB 465




1 MB 466



1 MB 467




1 MB 468 varten 61 mm Ø



Mitat ja mittakuvat


Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

1 MB 468 varten 70 mm Ø




Drawing 1 MB 468	Amp. Poles	16			32		
		4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	81	81		81	81	81
	b	66	69		71	71	80
	c	58	55		66	66	64
	k	max. 33 max. 33			max. 33 max. 33		
	h	100	102		101	101	108
	i	70	70		70	70	70
	l	37.75	37.75		37.75	37.75	37.75
	t	2-9	2-9		2-9	2-9	2-9
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5		2.5	2.5	2.5
		-4	-4		-6	-6	-6

1 MB 550




Drawing 1 MB 550	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	183	183	193	193	193
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8

1 MB 551




Drawing 1 MB 551	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	168	168	168	168	168	168
	b1	130	130	130	130	130	130
	c	80	80	80	80	80	80
	c1	166	166	166	166	166	166
	c2	182	185	186	197	197	198
	d	204	204	204	204	204	204
	d1	145	145	145	145	145	145
	e	150	150	150	150	150	150
	f	7	7	7	7	7	7
	f1	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
	g	8	8	8	8	8	8

1 MB 5861




Drawing
1 MB 5861
Dim. in mm

1 MB 622




Drawing 1 MB 622	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	g	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24.7	24.7	24.7	27.5	27.5	27.5
	M	25 (optional M20)			32 (optional M25)		
	M*	2x25 (blind) to be cut out 18 (M25) and 15 (M20)			2x25 (blind) to be cut out 25 (M32) and 18 (M25)		
Max. cable diam. (mm)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		-4	-4	-4	-6	-6	-6

1 MB 627




Drawing
1 MB 627
Dim. in mm

2 MB 32




Drawing 2 MB 32	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	87	100	100	128	128	128
	b	64	75	75	84	84	84
	c	93	106	110	133	133	135
	d	40	—	—	—	—	—
	d1	—	10.5	10.5	11	11	11
	e	50.5	59	59	68	68	68
	f	4.5	5	5	5.3	5.3	5.3
	g	4	4	4	4	4	4
	h	122	133	135	169	169	170
	M	20	20	20	32	32	32
	M*	1x20 (blind) to be cut out 18 (M25) and 15 (M20)			2x25 (blind) to be cut out 25 (M32) and 18 (M25)		
Max. cable diam. (mm)		1	1	1	2.5	2.5	2.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6

2 MB 36




Drawing 2 MB 36	Amp. Poles	63			125	
		3	4	5	4	5
Dim. in mm	a	170	170	170	264	264
	b	118	118	118	163	163
	c	171	171	171	205	205
	d	134.5	134.5	134.5	240	240
	e	103	103	103	140	140
	f	6.1	6.1	6.1	8.1	8.1
	g	6	6	6	8	8
	h	250	250	250	355	355
	M	40	40	40	50	50
	M*	2x40	2x40	2x40	50	50
	a	25°	25°	25°	20°	20°
Max. cable diam. (mm)		27	27	27	38	38
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	16	16
		-16	-16	-16	-35	-35

2 MB 43




Drawing 2 MB 43	Amp. Poles	16			32		
		4	5		3	4	5
Dim. in mm	a	85	85		75	75	75
	b	85	85		90	90	90
	c	104	106		115	115	117
	d	64	64		45	45	45
	d1	10	10		13	13	13
	e	64	64		78	78	78
	f	5.5	5.5		5.5	5.5	5.5
	g	27	27		27	27	27
	g.1	2	2		1	1	1
	h	140	140		150	150	150
	i	50	50		55	55	55
	l	1	1		2.5	2.5	2.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		-2.5	-2.5		-6	-6	-6

2 MB 68/853




Drawing 2 MB 68/853	Amp. Poles	16	
		7	5
Dim. in mm	a	75	75
	b	75	75
	c	42	42
	d	60	60
	e	60	60
	f	5.5	5.5
	g	7.3	7.3
	g.1	2	2
	k	13	13
	l	52	52
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		-2.5	-2.5

2 MB 71



Drawing 2 MB 71	Amp. Poles	16		32	
		7		7	
Dim. in mm	a	85		75	
	b	85		90	
	c	79		90	
	d	64		45	
	d1	10		13	
	e	64		78	
	f	5.5		5.5	
	g	6		6	
	g.1	2		2	
	h	129		138	
	i	1		2.5	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		-2.5		-6	

2 MB 147




Drawing 2 MB 147	Amp. Poles	16		32	
		7		7	
Dim. in mm	a	100		128	
	b	75		84	
	c	110		135	
	d	—		—	
	d1	10.5		11	
	e	59		68	
	f	5		5.3	
	g	4		4	
	h	135		170	
	M	20		32	
	M*	20 (blind) to be cut out		2x25 (blind) to be cut out	
Max. cable diam. (mm)		15		18	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1		2.5	
		-2.5		-4	

Mitat ja mittakuvat


Piirroksissa esiintyvät koot saattavat poiketa todellisista. Todelliset koot tuotesivuilla. Oikeudet muutoksiin pidätetään ja ovat mahdollisia ilman erillistä ilmoitusta.

2 MB 155




Drawing	Amp.	63		
2 MB 155	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	86	86	86
	d	90	90	90
	e	90	90	90
	f	5.5	5.5	5.5
	g	12	12	12
	g.1	2	2	2
	k	28	28	28
	l	88.5	88.5	88.5
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6

2 MB 166




Drawing	Amp.	63			125		
2 MB 166	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110	130	130	130
	b	106	106	106	130	130	130
	c	86	86	86	112	112	112
	d	90	90	90	104	104	104
	e	90	90	90	104	104	104
	f	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5
	g	12	12	12	18	18	18
	g.1	2	2	2	2	2	2
	k	28	28	28	28	28	28
	l	88.5	88.5	88.5	95	95	95
	s	113	113	113	132	132	132
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		6	6	6	25	25	25

2 MB 187/2




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 187/2	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	47	47	47	47
	s	71	79	89	94	94	102
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5

2 MB 215 varten 70 mm Ø




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 215	Poles	4	5	3	4	5	
Dim. in mm	a	78	78	78	78	78	
	b	50	56	58	58	64	
	c	45	44	51	51	51	
	k max.	33	33	33	33	33	
	h	82	82	82	82	82	
	l	70	70	70	70	70	
	l1	37.75	37.75	37.75	37.75	37.75	
	t	wall thicknesses 2-9mm			wall thicknesses 2-9mm		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	

5 MB 57




Drawing	Amp.	16			32		
5 MB 57	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	47	50	51	59	59	60
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k max.	56	56	56	56	56	56

2 MB 160




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 160	Poles	2	3		2	3	
Dim. in mm	a	96	96		96	96	
	b	73	73		73	73	
	c	74	74		74	74	
	d	53	53		53	53	
	d1	52	52		52	52	
	d2	2	2		2	2	
	e	62	62		62	62	
	f	5.3	5.3		5.3	5.3	
	g	8	8		8	8	
	h	116	116		116	116	
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		4	4		4	4	

2 MB 173/2




Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 173/2	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	b	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7	85.7
	c	72	72	72	90	90	90
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	e	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	11	11	11	11	11	11
	g.1	2	2	2	2	2	2
	l	32	36	36	47	47	47
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5

2 MB 215 varten 61 mm Ø




Drawing	Amp.	16		
2 MB 215	Poles	3	4	5
Dim. in mm	a	69	69	69
	b	44	50	56
	c	45	43	42
	k max.	30	30	30
	h	70	70	70
	l	61	61	61
	l1	33.25	33.25	33.25
	t	wall thicknesses 2-9mm		
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5	1.5	

2 MB 221



Drawing	Amp.	16			32		
2 MB 221	Poles	4	5	3	4	5	
Dim. in mm	a	92.5	92.5	102	102	102	
	b	87	87	94	94	94	
	c	84.5	84.5	94	94	94	
	d	55.5	55.5	62	62	62	
	e	76	76	84	84	84	
	f1	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
	f2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
	h	128	128	146	146	146	
	i	21.5	21.5	26	26	26	
	M	25x1.5	25x1.5	25x1.5	25x1.5	32x1.5	

5 MB 59



Drawing	Amp.	16			32		
5 MB 59	Poles	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	200	200	200	200	200	200
	b	110	110	110	110	110	110
	c	46	49	46	56	56	53
	d	190	190	190	190	190	190
	e	100	100	100	100	100	100
	f	5	5	5	5	5	5
	g	13	13	13	13	13	13
	k max.	56	56	56	56	56	56

Sähkönumerohakemisto

Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu
13A	2423753	6	327		9	682A		9	1065		10	1476		4
14A	2423710	6	328		9	688A		9	1070		10	1477		4
15A	2423755	7	331		6	689A		9	1075		10	1478		4
16A	2423714	7	332		6	690A		9	1080		10	1479		4
31	2424870	5	333		6	694A		9	1081		4	1483		4
32	2424988	5	334		6	695A		9	1103		4	1484		4
33	2424752	6	335		6	701A		9	1107		6	1485	2424664	4
34	2424546	6	336		6	702A		9	1122A		4	1489		4
35	2424588	7	338		9	703A		9	1123A		4	1490		4
36	2424547	7	339		9	711		6	1124A		4	1491		4
100		4	340		6	712		6	1126A		4	1492		4
101		4	341		6	717		6	1127A		4	1493		4
102		4	342	2423726	6	719		6	1128A		4	1494		4
103		4	343		6	725		7	1131		5	1495		4
104		4	344		6	731		7	1132		5	1496		4
105		4	345		6	733		10	1133		5	1498		4
109		4	346		6	734	2424806	10	1135		5	1499		4
110		4	347		6	735		10	1136A		4	1500	2423739	4
111	2423716	4	348		6	736		10	1137A		4	1501		4
121		7	352		6	737		10	1138A		4	1502		4
122		7	353		6	738		10	1139A		4	1503		4
125		7	354	2423727	6	739		10	1140A		4	1504		4
126		7	355		6	740		10	1141A		4	1505		4
128A	2424646	4	356		6	741		10	1143A		4	1506		4
129A		4	357		6	742	2424727	10	1144A		4	1551	2424669	4
130A		4	359		6	743		10	1145A		4	1555		4
131A		4	360		6	744		10	1146A		4	1556		4
132A		4	361	2423728	6	745		10	1147A		4	1557	2423704	4
134A		4	362		6	746	2424564	10	1148A		4	1631		5
135A		4	363		6	747		10	1149A		4	1632		5
136A	2423718	4	364		6	748		10	1150A		4	1633		5
137		4	366		6	749		10	1151A		4	1636		5
138		4	367		6	750		10	1153A		4	1637		5
139		4	368	2424781	6	751		10	1154A		4	1638		5
141		4	392		6	752		10	1155A		4	1642		5
142		4	393		6	761		7	1166		5	1643		5
143	2423719	4	394		6	763		7	1216		6	1667		5
147A		6	396		9	800		6	1217		6	1668		5
148A		6	397		9	801		6	1246A		4	1669		5
149A		6	398		6	802		6	1247A		4	1672		5
151A		6	399		6	803		6	1248A		4	1673		5
152A	2424736	6	400		6	804		6	1250A		4	1674		5
159		6	401		6	810		6	1251A		4	1678		5
160		6	402		6	812		6	1252A		4	1679		5
163		6	403		6	813		6	1260A		4	1688	2424626	6
164		6	404		6	815		6	1261A		4	1700		5
179A		7	405		6	816		6	1262A		4	1701		5
180A		7	406		6	817		6	1263A		4	1702		5
181A		7	410		6	819		6	1264A		4	1703		5
193A		7	411		6	821		6	1265A		4	1704		5
194A	2424572	7	412		6	822		6	1270		9	1707		5
203A		4	418		5	825		6	1271		9	1708		5
204A		4	419	2424871	5	826		6	1272		9	1709		5
205A		4	420		5	827		6	1273		9	1710		5
207A		4	421		5	829		6	1340		5	1711		5
208A		4	422		5	830		6	1341	2424810	5	1712		5
209A		4	539		7	831		6	1342		5	1716		5
210A		4	540		7	832		6	1343		5	1717		5
211A		4	541		7	834		6	1345		5	1719		5
212A		4	542		7	835		6	1346		5	1720		5
214A		4	543		7	836		6	1347		5	1721		5
215A		4	544		7	837		6	1348		5	1723		5
216A	2424635	4	548		7	838		6	1365		4	1724		5
217A		4	549		7	839		6	1366	2424653	4	1730		5
218A		4	550	2425107	7	840		6	1367		4	1733		5
219A		4	551		7	843		6	1384		4	1734		5
220A		4	552		7	844		6	1385	2423732	4	1735		5
221A		4	553		7	854		9	1386		4	1738		5
222A		4	554		7	856		4	1388		4	1739		5
226A		4	555		7	859		9	1389		4	1740		5
227A		4	556		7	891		6	1390		4	1744		5
228A	2424637	4	560		7	903		4	1394		4	1745		5
229A		4	561		7	905		4	1395		4	1746		5
230A		4	562	2425108	7	907		5	1396		4	1750		5
231A		4	577		9	919		6	1397		4	1751		5
232A		4	578		9	924	2424968	6	1398		4	1755		5
233A		4	584		9	931		6	1399		4	1756		5
234A		4	585		9	932		6	1410		6	1786		5
238A		4	586		9	933		6	1411		6	1787		5
239A		4	590		9	935		6	1418		4	1788		5
240A	2424638	4	591		9	938		6	1419		4	1789		5
277		6	597		9	939		6	1420		4	1790		5
278		6	598		9	942		6	1421		4	1791		5
279		6	599		9	945		6	1422		4	1795		5
280		6	603		9	947		6	1423		4	1796		5
281		6	604		9	948		6	1424		4	1797	2424990	5
282		6	610		9	949	2424970	6	1425		4	1801		5
286		6	611		9	951		6	1438		7	1802		5
287		6	612		9	952		6	1455		4	1803		5
288	2424721	6	616		9	972		6	1456		4	1804		5
289		6	617		9	979		7	1457		4	1805		5
290		6	623		9	980		7	1459		4	1808		5
291		6	624		9	987		5	1460		4	1809		5
292		6	625		9	988		5	1461	2423743	4	1810		5
293		6	629A		9	989		5	1462		4	1811		5
294		6	630A		9	993		7	1463	2424660	4	1812		5
298		6	636A		9	994		7	1464		4	1813		5
299		6	637A		9	997		5	1465		4	1814		5
300		6	638A		9	998		5	1466		4	1818		5
315		6	642A		9	1035		10	1467		4	1819		5
318		9	643A		9	1040		10	1471		4	1820		5
319	2423761	9	649A		9	1045		10	1472		4	1825		9
321		9	650A		9	1050		10	1473	2423738	4	1831		9
322		9	651A		9	1055		10	1474		4	1832		9
325		9	681A		9	1060		10	1475		4	1835		9

Sähkönumerohakemisto

Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu	Tilausnum.	Sähkönöm.	sivu
1837		9	3665		6	5692A		8	9170		5	14202		7
1838		9	3704		6	5696A		8	9171		5	14203		7
1844		9	3717		9	5743A		8	9172		5	14204		7
1845		9	3718		13	5785		10	9180		5	14205		7
1848		9	3776		10	5792A		13	9181		5	14206		7
1850		9	3777		10	5793A		8	9182		5	14210		7
1851		5	3783		10	5887A		8	9300		4	14211		7
1852		5	3784		10	5888A		8	9301	2424799	4	14212	2425103	7
1855		5	3913		10	5911A		8	9302		4	14215		7
1856		5	3916		10	5924A		8	9320		4	14216		7
1860		5	3980	2424755	6	5925A		8	9321		4	14217		7
1861		5	3981		6	5946A		13	9322		4	14218		7
1955		9	3987		6	5955A		8	9340		4	14219		7
1961		9	4101		11	5956A		8	9341		4	14223		7
1962		9	4102		11	5959A		8	9342	2424813	4	14224		7
1965		9	4103		11	6106		10	9350	2424814	4	14225	2425105	7
1967		9	4105		11	6569		8	9351		4	14510		7
1968		9	4106		11	6571		8	9352		4	14520		7
1974		9	4107		11	7000		8	9370		4	14522		7
1975		9	4108		11	7002A		8	9371		4	14523		7
1978		9	4110		11	7010A		8	9372		4	17002		13
1980		9	4111		11	7011A		8	9380		4	17006		13
1981		6	4112		11	7012A		8	9381		4	17014		13
1982		6	4113		11	7060		8	9382	2425106	4	20970		9
1983	2424628	6	4115		11	7061		10	9530		10	21241		9
1984		6	4116		11	7216		8	9531		10	27001		4
2123A		13	4117		11	7217		8	9532		10	27002		4
2166		10	4118		11	7218		8	9562		13	27004		4
2167		10	4120		11	7219		8	9590		10	27005	2424820	4
2175		13	4122		11	7220		8	9591		10	27006		4
2177A		13	4125		11	7221		8	9592		10	27008		4
2179A		4	4127		11	7222		8	10081		13	41000		4
2180A		4	4130		11	7223		8	10082		13	41404		11
2181A		4	4132		11	7224		8	10083		13	75001		12
2212		10	4133		11	7225		8	10749		13	75006		12
2213		10	4135		11	7226		8	10751		13	75011		12
2255		10	4137		11	7227		8	10754		13	75016		12
2296		10	4138		11	7228		8	10755		13	75021		12
2317		10	4140		11	7238		8	10837		13	75026		12
2324		10	4141		11	7239		8	10838		13	75031		12
2405		10	4142		11	7240		8	10839		13	75036		12
2406		10	4143		11	7241		8	10840		13	75041		12
2459		10	4145		11	7242		8	10841		13	75046		12
2460		10	4146		11	7243		8	10842		13	75053		12
2478	2424706	9	4147		11	7244		8	10843		13	75058		12
2511	2424707	9	4148		11	7245		8	10844		13	75063		12
2692		13	4150		11	7246		8	10845		13	75068		12
2845	2424676	9	4162		11	7247		8	10846		13	75073		12
2852		9	4163		11	7248		8	11010		13	75078		12
2855		9	4165		11	7249		8	11011		13	75091		12
2860		9	4167		11	7250		8	11012		13	75096		12
2864		9	4168		11	7251		8	11013		13	75101		12
2870		9	4170		11	7318		8	11030		13	75106		12
2883		10	4171		11	7502		8	11031		13	75111		12
3030		4	4172		11	7503		8	11032		13	75116		12
3031		4	4173		11	7504		8	11033		13	75121		12
3034		4	4175		11	7505		8	11060		13	75126		12
3036	2424882	4	4177		11	7507		8	11061	2424770	13	75131		12
3041		4	4178		11	7511		8	11081		13	75136		12
3045		4	4180		11	7512		8	11310		13	75172		12
3072		4	4233		11	7513		8	11311	2424798	13	75173		12
3093	2424878	4	4237		11	7514		8	11312		13	75174		12
3110		4	4238		11	7516		8	11313		13	75201		12
3112	2424883	4	4247		11	7520		8	11330		13	75206		12
3136		4	4254		11	7521		8	11331		13	75211		12
3153	2424879	4	4262		11	7523		8	11332		13	75216		12
3197		4	4263		11	7524		8	11333		13	75221		12
3200		4	4273		11	7526		8	11511		13	75226		12
3254		4	4274		11	7530		8	11512		13	75231		12
3266		6	4275		11	7531		8	11531		13	75236		12
3306		6	4970		11	7533		8	11532		13	75241		12
3312		6	4971		11	7534		8	13101		6	75246		12
3319A		9	4972		11	7536		8	13102		6	75251		12
3322		9	4973		11	7602		8	13105		6	75256		12
3331	2424874	5	4974		11	7603		8	13106		6	75271		12
3338		9	4976		11	7604		8	13111		6	75276		12
3339		9	4977		11	7605		8	13112	2425100	6	75311		12
3340		9	4979		11	7607		8	13201		6	75316		12
3341		9	4980		11	7611		8	13202		6	75321		12
3342		9	5099A		8	7612		8	13203		6	75326		12
3343		9	5100A		8	7613		8	13204		6	75331		12
3345		9	5102A		8	7614		8	13205		6	75336		12
3346		9	5103A		8	7616		8	13206		6	75389		12
3347		9	5104A		8	7620		8	13210		6	75398		12
3348		9	5105A		8	7621		8	13211		6	75437		12
3350		9	5107A		8	7623		8	13212	2425102	6	75441		12
3355		9	5108A		8	7624		8	13215		6	75448		12
3356		9	5109A		8	7626		8	13216		6	910031		17
3380		4	5110A		8	7628		8	13217		6	900946		17
3385	2424876	5	5112A		8	7629		8	13218		6	920009	2425306	16
3413		6	5113A		8	7633		8	13219		6	920015	2425310	16
3424		6	5457A		8	7634		8	13223		6	920821		17
3449		4	5459A		8	7636		8	13224		6	930011		16
3451	2423733	4	5460A		8	9104		5	13225	2425104	6	930022		17
3454		4	5462A		8	9105		5	13510		6	930025		17
3473		5	5536		10	9106		5	13520		6	930031		16
3485		5	5599A		8	9120		5	13522		6	940027		13
3517		9	5600A		8	9121		5	13523		6	940028		17
3523		9	5602A		8	9122		5	14101		7	950004		16
3524		4	5603A		8	9140		5	14102		7	950009		16
3575		4	5604A		8	9141		5	14105		7	950013		16
3583		6	5605A		8	9142		5	14106		7	960040		17
3646		6	5607A		8	9150		5	14111		7	960060		17
3656		6	5608A		8	9151		5	14112	2425101	7	970005GE		16
3658	2424631	6	5691A		8	9152		5	14201		7			

onninen

Onninen OY

Työpajankatu 12
00580 HELSINKI
FINLAND

Phone: +358 50 470 2099
markus.karnell@onninen.com
www.onninen.com

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: + 49 2723 41-1
Fax: + 49 2723 41-214
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.com



1030500DS1T1119.V

Oikeudet muutoksiin pidätetään
ja ovat mahdollisia ilman erillistä
ilmoitusta.

**Pladsholder FSC-
logo**