

**OHJELMOITAVA
LIIKETUNNISTIN
YKSIJOHDINOHJAUKSEEN**

POK-02

***Tunnistaa myös
valaistustarpeen, ei syty
valoisalla***



POK-02 liiketunnistin on suunniteltu valaistuksen ohjaukseen korvaamaan painokytkimet.

Laite on yksinkertainen asentaa uusien asennuskohteiden lisäksi myös vanhoihin, sillä johdotusta ei tarvitse muuttaa. Lisäksi ruuvittomat jousiliittimet nopeuttavat asennusta.



OHJELMOITAVA LIIKETUNNISTIN YKSIJOHDINOHJAUKSEEN

POK-02



Huomioitavaa:

POK-02:lla voidaan ohjata valaisimia, joissa käytetään hehkulamppua, tavallista tai säädettävää LED-lamppua tai loisteputkia elektronisella liitäntälaitteella.

Jos olet epävarma asennus- tai kytkentätavasta, ota meihin yhteyttä (ks. yhteystiedot sivun alaosassa).

Snro

26 053 01	POK-02	Uppo- tai pintakojerasiaan IP21
Tilaustuote	POK-02-U	Ulkokäyttöön IP64
Tilaustuote	POK-02-H	Liiketunnistin pidennetyllä tunnistusalueella
Tilaustuote	-M	Integroitava moduuli

Värivaihtoehdot:

- RAL9010 Kermanvalkoinen
- RAL9003 Puhdas valkoinen (koodi -W) vain sisäkäyttöön
- RAL9006 Harmaa (koodi -G) vain sisäkäyttöön

Tekniset tiedot

POK-02	
Asennustapa	Pinta/upporasia, pintakotelo, integroitava moduuli
Pintakojerasian tyyppi	Yhteensopiva: Schneider Exxact Snro 24 181 31
Suojaluokitus	IP21 sisäkäyttö, IP64 ulkokäyttö
Käyttöjännite	230 VAC
Tehonkulutus	0,5W
Kytkenäteho (max)	200W
Kytkenävirta	0,5A
Käyttölämpötila-alue	-25 °C ... +50 °C
Hämärätason tunnistusalue	10 ... 75 lux / aseteltavissa 0 ... 100 lux
Havainnointikulma	Vakiolinssi 360° / 135°
	Pitkän matkan linssi 360° / 105° (-H-versio)
Asetusten muuttaminen	OPEKA-M ohjelmointilaitteella (Saatavana lisävarusteena)

