




Kytchentäesimerkki



FD62NP-230V



Langaton yleishimmennin, ilman N-johdinta. Himmennettävät laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput 200 W asti ja nousevan reunan (leading edge) 40 W asti, ilmanvaihdesta riippuen. Minimikuorma laskevan reunan kohdalla 20 W ja nousevan reunan 8 W. MOSFET. 230 V:n hehku- ja halogeenilamput 200 W asti, ilmanvaihdesta riippuen. Ei induktiivisia muuntajia. Lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla. Valmiustilan kulutus vain 0,6 wattia.

Uppoasennukseen. Pituus 49 mm, leveys 51 mm, syvyys 20 mm.

Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2 mm² - 2,5 mm².

Yhteen himmentimeen voidaan opettaa 32 eri langatonta yleispainiketta (päälle/pois ja himmennys ylös/ alas painikkeen samalta puolelta), suuntapainiketta (päälle/pois ja himmennys ylös/alas painikkeen vastakkaisilta puolilta), keskusohjauspainiketta tai liiketunnistinta, helpon naputustekniikan avulla.

Kaksisuuntainen toiminto on kytkettävissä päälle.

Nollapistekytchentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.

Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230 V.

Himmennystaso tallennetaan kytkettäessä pois päältä (muistitoiminto).

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.

Automaattinen, elektroninen ylikuormitus- ja lämpösuoja.


Releessä johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella laitteen sisäisen antennin kautta ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230 V painikkeella.

Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

FD62NP-230V	Langaton yleishimmennin ilman N-johdinta	Snro. 26 168 96	77,10 €/kpl
-------------	--	-----------------	-------------



Kytchentäesimerkki



FD62NPN-230V



Langaton yleishimmennin. Himmennettävät laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput 300 W asti ja nousevan reunan (leading edge) 100 W asti, ilmanvaihdesta riippuen. MOSFET. 230 V:n hehku- ja halogeenilamput 300 W asti, ilmanvaihdesta riippuen. Ei induktiivisia muuntajia. Lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla. Ei minimikuormaa. Valmiustilan kulutus vain 0,5 wattia.

Uppoasennukseen. Pituus 49 mm, leveys 51 mm, syvyys 20 mm.

Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2 mm² - 2,5 mm².

Yhteen himmentimeen voidaan opettaa 32 eri langatonta yleispainiketta (päälle/pois ja himmennys ylös/ alas painikkeen samalta puolelta), suuntapainiketta (päälle/pois ja himmennys ylös/alas painikkeen vastakkaisilta puolilta), keskusohjauspainiketta tai liiketunnistinta, helpon naputustekniikan avulla.

Kaksisuuntainen toiminto on kytkettävissä päälle.

Nollapistekytchentä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.

Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230 V.

Himmennystaso tallennetaan kytkettäessä pois päältä (muistitoiminto).

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.

Automaattinen, elektroninen ylikuormitus- ja lämpösuoja.

Releessä johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla painikkeella laitteen sisäisen antennin kautta ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata perinteisellä johdotetulla jousipalautteisella 230 V painikkeella.

Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.

FD62NPN-230V	Langaton yleishimmennin	Snro. 26 168 87	75,60 €/kpl
--------------	-------------------------	-----------------	-------------