

Kiertohimmennin

VRI-01



Kiertohimmennin on säädin erityyppisille kuormille kahdella erillisellä sisääntulolla. Tuotetta voidaan ohjata langattomasti sovelluksen kautta tai muiden Plejd-tuotteiden kautta.

- Enintään 300 VA.
- Kaksi sisääntuloa soveltuu palautusjousipainikkeelle sekä liiketunnististimelle.
- Säädetty vähimmäis-, enimmäis- ja aloitustaso.
- Aikatoiminnot, kuten astrokello ja viikkokello.
- Ohjauspyörän kaksoispainalluksella voidaan ohjata valaistustilanteita.
- Mukana Rasiashimmennin (DIM-01) sekä keskiölevy nupilla. Katso värivaihtoehdot tuotelistauksesta.

Tuote asennetaan kojerasiaan. Kokonaisteho vähenee, kun laite asennetaan eristettyyn tai lämpimään ympäristöön tai silloin kun samaan rasiaan tulee useita himmentimiä.

Tuotelistaus

VRI-01-SW

Yhteensopivuus

Valkoinen kehys Exxact®*

SNRO.


26 189 68

*Tämän tavaramerkin omistaa Schneider Electric.

Kuorma

Halogenei/hehkulamppu (230 V)	0–300 W
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V laskeva reuna)	0–200 VA
LED-valolähteet/liitäntälaite (230 V nouseva reuna)	0–100 VA
Elektroniset muuntajat (12 V halogenei)	0–300 VA

Ei saa käyttää seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.



VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz

VALMIUSTILAN KULUTUS

0,3 W

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-20 ... +35 °C

MITAT

Asennussyvyys 28 mm

Koko 51x48 mm

Keskiölevy 55x55 mm

JOHDINALA

Liitännät: 0,5–4,0 mm²

KUORMATYYPPI

Laskeva reuna (trailing edge)

Nouseva reuna (leading edge)

SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuumenemissuojaus

Laitteiston ylikuumenemissuojaus

Ohjelmiston ylikuormitussuojaus

YHTEYDET

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.

Plejdin mesh-teknikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

