

Langattomat anturit, paristoton ja langaton FT55EL-painike

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

Langaton painike, kehyksen sisämitat 55x55 mm, korkeus 15 mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komennoille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Elko Helmi / RS -valmistajan suojakehyksiin.

Toimitus sisältää yksiosaisen seinäkytkimen, kaksiosaisen seinäkytkimen (kaikki samanvärisiä), kiinnityskehykset, kiinnityslevyn, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

Langattomat yksiosaiset painikkeet voivat lähettää kaksi määrittävää signaalia: Painallus yläreunaan ja painallus alareunaan. Langattomat kaksiosaiset painikkeet voivat lähettää neljä määrittävää signaalia: Painallus molempien keinukytinten yläreunaan ja alareunaan.

Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle pinnalle tai liimata pakkauksessa olevalle tarrakalvolla seinään, lasiin tai huonekaluihin. 55 mm:n kokoisessa kytkentärasiasassa olevia hylsyjä käytetään ruuvien kiinnitykseen. Näin voidaan myös **langattoman painikkeen valaisu FTB** kiinnittää kiinnityslevyyn takaapäin.

Yksikkö toimitetaan tehtaalta kaksiosainen painike kiinnitettynä langattomaan moduuliin. Jos se halutaan vaihtaa yhteen yksiosaiseen seinäkytkimeen, keinukytken puolikkaat irrotetaan vetämällä niitä eteenpäin kääntämättä niitä keskelle päin. Yksiosainen seinäkytkin kiinnitetään siten, että takapuolella olevien merkintöjen 0 ja 1 paikat kohdistetaan langattoman moduuliin.

Kiinnityslevystä, kehyksistä ja kiinnityskehyksistä koostuva setti – pidikkeet ylä- ja alaosassa – **liimataan ensin**. Sitten kiinnitetään *langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnityskehyksillä varustettu kehys kiinnityslevystä. Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten kiinnityslevy ylä- ja alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi *langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ruuvikiinnitykseen suositellaan uppo-kantaruuveja 2,9x25 mm, DIN 7982 C sekä tulppia 5x25 mm ja 55 mm:n kytkentärasioita.

Langaton moduuli on integroitu langattomaan painikkeeseen ja se voidaan opettaa salattuna kuten käyttöohjeissa on kuvattu kaikille salatuille Sarjan 61 ja

FAM14 toimilaitteille. Tämä edellyttää salattua FTVW langattoman painikkeen kytkintä.

Salausta käyttävät toimilaitteet näkyvät merkistä .

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaitteisiin

Kaikkien anturien toiminnot on määritettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pystyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyttöohjeessa.

Eltako langaton

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi FT55EL täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

 Riku Mäki 044 078 5068

 riku@eltako.com

 Seppo Myllynen 044 2398916

 seppo@eltako.com

eltako.com