

Langattomat anturit

Langaton ohut painike FT4F

Langattomat painikkeet FT55

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.

Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.

Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.

FT4F:

Langattomat ohuet painikkeet, ulkomitat 80x80mm, kehyksen sisämitat 63x63mm, korkeus 15mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komenoille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Toimitus sisältää kehyksen R1F, ohut keinukytkin WF, ohut kaksoiskeinukytkin DWF (saman värisen), kiinnityskehykset BRF, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

FT55:

Langattomat painikkeet, ulkomitat 80x80mm, kehyksen sisämitat 55x55mm, korkeus 15mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komenoille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Toimitus sisältää kehyksen R, keinukyt-kimen W55, kaksoiskeinukytkin DW55 (all same colour), saman värisen), kiin-nityskehykset BRF, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

Langattomat yksiosaiset painikkeet voi-vat lähettää kaksi määrittävää signaalia: Painallus yläreunaan ja painallus ala-reunaan. Langattomat kaksoiskeinukytkin (5-kytkin) painikkeet voivat lähettää 4 eri signaalia: Paina vipua ylös tai alas. Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle pinnalle tai liimata pakkauksessa oleval-la tarrakalvolla seinään, lasiin tai huo-nekaluihin. 55mm:n kokoisessa kytken-tärasiasassa olevia hylsyjä käytetään ruu-vien kiinnitykseen.

Kaksoiskeinukytkin on tehtaal-la laitettu paikoilleen langattomaan moduuliin. Jos kaksoiskeinukytkin vaihdetaan yksittäi-seen kytkimeen, poista vivut vetämällä.

Älä taivuta keskiliinjaa kohti. Paina yksit-täinen kytkin paikoilleen, siten että vivun merkit 0 ja 1 ovat samaan suuntaan kuin langattomassa moduulissa.

Kiinnityslevystä, kehyksistä ja kiinnitys-kehyksistä koostuva setti - pidikkeet ylä- ja alaosassa – liimataan ensin. Sitten kiinnitetään langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytkimestä koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ennen kiinniruvvaamista irrota kiinnitys-kehyksillä varustettu kehys kiinnitysle-vystä . Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten kiinni-tyslevy ylä- ja alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä varus-tettu kehys ja kiinnitä lopuksi langatto-masta moduulista ja yhdestä keinukytki-mestä koostuva setti siten, että takapuo-lella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ruuviasennukseen suosittelemme uppo-kantaruuveja ruostumattomasta teräk-sestä (RST) 2,9x25mm, DIN 7982 C sekä tulppia 5x25mm ja 55mm:n kyt-kentärasioita.

Eltakon kehykset voidaan vaihtaa mil-loin vain samalla sisämitalla oleviin muiden valmistajien kehyksiin. FT4F: 63x63mm, FT55: 55x55mm.

Langaton moduuli sisältää salausta käyt-tävän painikkeen, joka opetetaan rasia-asenteiselle toimilaitteelle tai Sarja 61 ja Sarja 71 kuten myös FAM14 perässä ole-valle toimilaitteelle. Tämä edellyttää salaustyökalua FTVW.

Salauksen sisältävät laitteet ovat mer-kitty seuraavanlaisella symbolilla: .

Painikkeet kaiveruksella +01:

Jos langattomat painikkeet opetetaan suuntapainikkeina on suositeltavaa kai-vertaa keskitettyyn päälle/pois kytkimeen 0/1 180° kulmassa. Tällöin keskitetty kytkin on päällä kytkimen yläosaa (I) painettaessa, samaan tapaan kuin suuntapainikeissa.

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaittei-siin

Kaikkien anturien toiminnot on määri-tettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pys-tyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyt-töohjeessa.

Eltako langaton

Taajuus	868,3 MHz
Lähetysteho	max. 10mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa että radio laitteiden tyyppi FT4F ja FT55 täyttää EU direktiivin 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuustodistus on kokonaisuudessaan saatavilla internet osoitteesta; eltako.com

Säilytä myöhempää tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

 Riku Mäki 044 078 5068

 riku@eltako.com

 Seppo Myllynen 044 2398916

 seppo@eltako.com

eltako.com

16/2018 Oikeus muutoksiin pidätetään.