



DL-RM8A

UUSI

Moduuli ohjaamaan relekontaktia DALI-väylän (DT7) kautta, valaisinasennukseen tai uppoasennukseen. 59 x 33 x 15 mm. Suojausluokka IP20. DALI-virrankulutus 2,7 mA.

Kompakti relemoduuli 230V kuormien suoraan DALI ohjaamiseen. Kuormat ilman DALI-tuloa on helppo integroida DALI-piiriin. Kuormat voidaan kytkeä päälle/pois DALI-komennoilla. Laitteen toiminta on yhteensopiva DALI Device Type 7 - standardin mukaisella kytkentätoiminnoilla (Firmware 2.0). Säädetty ominaisuus virran kytkemiseen ja väylän virtakatkoon. DALI RM8 saa virran DALI-väylän kautta. Ylimääräistä virtalähdettä ei tarvita. Nollapistekytkenällä. Moduuli toimii väylälaitteena (bus user) ja sille voidaan siksi antaa osoite.

Konfigurointi DALI Cockpit PC -ohjelmiston kautta.

DALI-toiminnot ja komentojoukko:

DALI RM8 voi integroida kuormat DALI-bus väylään ja sitten kytkeä ne päälle/pois päältä.

DALI RM8 on ohjauslaite ei-himmennettäville kuormille, joka perustuu DALI-spesifikaatioihin standardissa IEC 62386-208 (Laitetyyppi 7). Näin ollen kytkentälaitteen ominaisuus määritetään vertaamalla virtuaalisesta himmennystasoa (VDAP) 4 kytkentäkyynnysellä.

Virtuaalinen himmennystaso (VDAP) vastaa DALI elektronisen liitäntälaitteen himmennystasoa vastaavilla ominaisuuksilla (rajoitettu MINLEVEL ja MAXLEVEL, himmennysnopeus rajoitettu häipymisajalla ja häipymisnopeudella).

Kummassakin himmennysuunnassa on 2 kytkentäkyynnystä ja niitä käytetään virtuaalisen himmennystason vertailuun. Vain nykyisen virtuaalisen himmennysuunnan sovellettava kytkentäkyynnys arvioidaan.

Kynnysarvo, jonka arvo on 'MASK', ei ole aktiivinen eikä sitä käytetä vertailussa.

Käynnistys- / sammutusviiveet voidaan toteuttaa häipyvänä.

DALI RM8 saa virran DALI- bus väylästä. Releen vaste väylän sähkökatkoon voidaan konfiguroida

SystemFailureLevel (ei muutosta, ON tai OFF, tehdasasetus: ON).

Käynnistysvaste väylän virran käynnistämisen jälkeen voidaan asettaa PowerOnLevel:illä.

DL-RM8A	DT7 kytkentälaite	Snro. 28 263 13	
---------	-------------------	-----------------	---