

Ulkomittauskeskukset 25A IP34 pinta-asennukseen

beagle



Ominaisuuksia

- Pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta.
- Kaapeleiden liittäminen tapahtuu aina alakautta.
- Kaapelin max. poikkipinta on 50 mm².
- Syöttöosassa on irrotettava syöttökaapelin laippaosa 1x48 mm, sisältää kalvotiivisteen.
- Syöttöä ja maadoitusta varten on aihiot 2x38, 1x23 sekä 1x23/29 mm.
- Lähtöosassa on multilaippa 15x20+1x30 mm.
- Keskuksesta on haaroitusmahdollisuus virtakiskosta ryhmäkeskukselle.
- Ovi on helppo irrottaa. Ovesa on työkalusalpa, joka voidaan vaihtaa käsisalpaan tai kalustelukkuun.
- Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.

Teknisiä tietoja

- Runko on kuumasinkittyä teräslevyä
- Ulkopinnan väri RAL 1013 (HUOM! X-mallit: ulkopinnan väri RAL 7024)
- Nimellisjännite 400V
- Nimellisvirta 25A / 50A
- PEN-liitin Al 50 / Cu 35
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä (3426222 B-käyrällä)
- Ylijännitesuoja SPA400 snro 5803206 (Y-mallit) ja SPN900 snro 3246187 (YVP-mallit)
- Pistorasia 1 kpl 1-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A (PR-mallit)
- Päävarokkeina 3x25A -varokepesät, joissa on valmiina Al 6-50/Cu 1,5-35 -vaihtoliittimet


Beagle-ulkomittauskeskukset soveltuvat hyvin vapaa-ajan asunnon keskuksiksi.

Näitä "mökkikeskuksia" voidaan hyödyntää myös rakennusaikaiseen työmaasähkön jakeluun.

Ylijännitesuojalla varustetut keskukset suojaavat ukkoselta sekä ylijännitteeltä. Laadukkailla Hager-komponenteilla varustellut ja ylijännitesuojatut keskukset on kahta eri mallia, kaasupurkaussuojalla sekä varistorisuojaalla varustettuina.

Mallistosta löytyy sähkökeskukset 25A ja 50 A nimellisvirralle.

Vakiona pistorasiat vikavirtasuojauksella varustettuna. Keskukset sopivat hyvin työmaa-aikaiseen käyttöön.



Pylväsasennuspakkausta käytettäessä jää keskuksen ja pylvään väliin rako helpottamaan pylväaseen kiipeämistä. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit.

Asennettaessa keskus esim. tontin rajalle, voidaan käyttää irrallista jalustaa. Jalustan mukana tulee tarvittavat kiinnitysruuvit. Jalusta upotetaan maahan ensimmäisen etulevyn verran.



Suoraan seinäpinnalle kiinnittämistä varten yläpäädyssä on avaimenreikäkiinnitys ja alapäädyssä hahlot kiinnitysruuveille.

Ulkomittauskeskukset IP34

beagle

3426217



Mittauskeskukset

- Päävaroke 25A
- Pääkytkin 40A
- PR = pistorasia 1 kpl 1-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A
- JAL = kiinteällä jalustalla
- X = Ulkopinnan väri RAL 7024

Snro	Tuotemerkki	I _n	Johdon-suojat		VVSK	Varatilat	Mitat		
			10A	16A	4 nap.	Mod.	Lev.	Kork.	Syv.
1-tariffikeskukset									
3426200	beagle 3400P25	25	-	-	-	16	450	700	160
3426206	beagle 3406P25+PR	25	3	3	1	7	450	700	160
3426207	beagle 3406P25+PR JAL	25	3	3	1	7	450	1500	160
3426212	beagle 3412P25+PR	25	6	6	1	1	450	700	160
3426217	beagle 3406P25+PR X	25	3	3	1	7	450	700	160

3426219



- Päävaroke 63 A
- Pääkytkin 80A
- PR = pistorasia 1 kpl 1-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A

Snro	Tuotemerkki	I _n	Johdon-suojat		VVSK	Varatilat	Mitat			
			10A	16A	4 nap.	Mod.	Lev.	Kork.	Syv.	
1-tariffikeskukset										
3426219	beagle 3806 P63+PR 50A	50	3	3	1	7	450	700	160	

3426218



Ylijännitesuojamallit

- Valmistetaan collie -runkoon
- Päävaroke 25A
- Pääkytkin 40A
- PR = 1 kpl 1-os. suko ja 1 kpl 5-nap. 3x16A
- Y = ylijännitesuoja SPA400, kaasupurkaus¹⁾
- YVP = ylijännitesuoja SPN900, varistori²⁾
- SST = johdonsuojakatkaisijat B-käyrällä, sis. sulaketarvikkeet 25A
- X = Ulkopinnan väri RAL 7024

Snro	Tuotemerkki	I _n	Johdon-suojat		VVSK	Varatilat	Mitat			
			10A	16A	4 nap.	Mod.	Lev.	Kork.	Syv.	
1-tariffikeskus										
3426203	beagle 3406P25+PRYVP	25	3	3	1	17	450	950	160	
3426204	beagle 3406P25+PRY	25	3	3	1	17	450	950	160	
3426222	beagle 3406P25+PRY SST	25	3	3	1	13	450	950	160	
3426218	beagle 3406P25+PRY X	25	3	3	1	17	450	950	160	

Beagle mittauskeskus on mahdollista lukita myös sarjoitettavalla kalustelukolla (asiakas hankkii). Lukko tulee sarjoittaa jakavan sähkölaitoksen lukkosarjaan.

- Adapteri EAL 3.17, sähkönumero 3440099 (Tukkuliikkeet)
- Lukko Abloy CL100/3275, valtuutetut Abloy-liikkeet
- Telki Abloy 455548, valtuutetut Abloy-liikkeet

Mikäli muuntajalta tuleva syöttö tapahtuu ilma-johdolla, on keskuksessa käytettävä ylijännitesuojaa määräyksen SFS6000/2012 mukaan.

Y-mallissa on Hagerin ylijännitesuoja SPA400 (5803206), jossa on yhdistetty ukkos- ja ylijännitesuojatoiminnot.

YVP-mallissa on ylijännitesuoja SPN900 (3246187) vaihdettavilla vikanäytöllisillä suojapatriunoilla. Varistoripatriunat on irrotettava eristysvastusmittauksen ajaksi.



Lisätarvikkeet collie ja beagle -keskuksiin

3426290



Pylvasasennuspakkaus

Pylvasasennuspakkausta käytettäessä jää keskuksen ja pylvään väliin rako hel-pottamaan pylvääseen kiipeämistä. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit.

Snro	Tuotemerkki
3426290	Pylvasasennuspakkaus 450 beagle/collie
3436661	Pylvasasennuspakkaus 550/600 collie

3426388



3426391



Jalusta

Irrallista jalustaa käytetään esim. asennettaessa keskus tontin rajalle. Jalustan mukana tulee tarvittavat kiinnitysruuvit. Jalusta upotetaan maahan ensimmäisen etulevyn verran. (X = Ulkopinnan väri RAL 7024)

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426391	Jalusta 450 collie/beagle	446	900	140
3426392	Jalusta 550 collie	546	900	140
* 3426388	Jalusta 450 X collie/beagle	446	900	140
* 3426389	Jalusta 550 X collie	546	900	140

3426384



3426394



Kaaelisuoja

Peittää alhaalta tulevat kaapelit. Korkeuden voi säätää alueelle 620–1200 mm. Suoja kiinnitetään ruuveilla seinään keskuksen alapuolelle. Kaaelisuojan kokonais-levyys on 500mm. Suoja on saman levyinen kuin keskus eli 450mm + kiinnitystä varten olevat kanttaukset 25mm / puoli. (X = Ulkopinnan väri RAL 7024)

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426384	Kaaelisuoja X	500	620-1200	95
3426394	Kaaelisuoja	500	620-1200	95

3426385



3426395



Suojakansi JAL-malli

Sopii JAL -mallien jalustaan, mikäli keskus asennetaan seinään ja keskusta ei upoteta maahan. Suojakannella peitetään jalustan etuosan aukko. (X = Ulkopinnan väri RAL 7024)

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426385	JAL-kansi 450 X	450	200	15
3426395	JAL-kansi 450	450	200	15

Suojalevy irrallinen jalusta

Sopii irrallisiin jalustoihin (3426391 ja 3426392), mikäli keskus asennetaan sei-nään ja keskusta ei upoteta maahan. Suojalevyllä peitetään jalustan etuosan aukko. (X = Ulkopinnan väri RAL 7024)

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426381	Jalusta-suojalevy 450	450	267	17
* 3426383	Jalusta-suojalevy 450 X	450	267	17
3426382	Jalusta-suojalevy 550	550	267	17
* 3426386	Jalusta-suojalevy 550 X	550	267	17

3426381



3426397/3426398



Liitinpaketti

Liitinpaketti sisältää 5 kpl Al 6-50/Cu 2,5-50 mm² vaihtoliittimet + johtimet lähteille johdoille.

Snro	Tuotemerkki	Lev.	Kork.	Syv.
3426397	Liitinpaketti collie	200	250	20
3426398	Liitinpaketti beagle	200	250	20