

Suosittelut valonsäätimet / recommended dimmers:

Slim & smart:

RC dimmer

ABB pyöritettävä 2-100VA	snro 2619345	10W: min 2 max 9	20W: min 1 max 4
ABB painikesäädin 2-100VA	snro 2619347	10W: min 2 max 9	20W: min 1 max 4
ABB impressivo 40-420VA	snro 3512716	10W: min 5 max 30	20W: min 2 max 15
ABB jussi 40-420VA	snro 3512785	10W: min 5 max 30	20W: min 2 max 15
Schneider arctic 40-315VA	snro 3512439	-	20W: min 2 max 11
Schneider exxact 40-315VA	snro 2622161	10W: min 5 max 25	20W: min 2 max 12
Berker 20-360VA	286710	10W: min 3 max 25	20W: min 2 max 12

12V led-nauha + himm. liitäntälaite: Plateia modulivalaisin:

1-10V dimmer (HUOM! NOTE! 60-100% dimming) 1-10V dimmer

ABB impressivo	snro 3512712
ABB jussi	snro 3512791
Schneider arctic	snro 3512477
Schneider exxact	snro 2622221

Vega 230V led-nauha :

RL dimmer (HUOM! NOTE! säätö ei lineaarinen / non-linear dimming)

ABB impressivo 20-500VA	snro 3512713	min 5m max 20m
-------------------------	--------------	----------------

**RLC = yleissäädin (esim. ABB 6591...) ei sovi lainkaan energiasäästö- ja led-lamppujen säätöön.
RLC = universal dimmer (for example ABB 6591...) is not suitable for dimming fluorescent or led-lamps.**

Suosittelut KNX valonsäätimet / Recommended KNX dimmers:

Slim & smart:

Schneider	snro 2820282, 2820283, 2820284, 2820286, 2820288
-----------	--

Vega 230V led-nauha :

ABB UD/S2.300.2 KNX	snro 2815190	min 5m max 20m
---------------------	--------------	----------------