

QUICKLAN 6050 – QUICKLAN 6055 LÄHIVERKKOJEN KYTKENTÖJEN TARKASTAMISEEN

QUICKLAN 6050 ja QUICKLAN 6055 tunnistavat LAN-kaapeleiden väärät kytkennät (ristiinkytketyt, jaetut, käänteiset, avoimet ja oikosuljetut parit jne.) sekä suojaamattomista UTP-kaapeleista että suojatuista STP- ja FTP-kaapeleista. HT 6050 mittaa myös kaapelin pituuden ja tallentaa tulokset muistiin. Mittareiden vakiovarusteisiin kuuluu etätunnistin, ja niitä on myös saatavana lisävarusteina. Niiden avulla saadaan aikaan tehokas paikannusjärjestelmä, jossa yksi henkilö pystyy suorittamaan mittaukset helposti ja nopeasti. HT 6050 ja HT 6055 ovat tehokkaista ja helppokäyttöisiä laitteita kaikille asentajille alustaviin tarkastuksiin lähiverkoissa, joissa käytetään RJ45-liittimiä.

TOIMINNOT	HT6050	HT6055
LAN-verkkojen kytkentöjen tarkastus	•	•
RJ45-liittimellä varustettujen parikierrettyjen UTP-, STP- ja FTP-kaapeliin tarkastus	•	•
Koaksiaalikaapeliin tarkastus	•	•
Avoimen parin tunnistus	•	•
Oikosuljetun parin tunnistus	•	•
Ristiinkytketyn parin tunnistus	•	•
Käänteisen parin tunnistus	•	•
Jaetun parin tunnistus	•	•
Yleiset virheet (väärä kytkentä)	•	•
Väärän kytkentätyyppin näyttö	•	•
OK/EI OK -näyttö	•	•
Etätunnistimet	• (4)	• (8)
Kaapelin pituuden mittaus	•	
Kaapelin pituuden mittaustalue	1 ÷ 350 m	
Mittausmuisti	•	
Muistipaikkojen lukumäärä	99	
Tallennettujen tulosten katselu ja poisto	•	
Automaattinen virrankatkaisu	•	•
Paristojen tyhjenemisnäyttö	•	•

VARUSTEET	Koodi
Vakiovarusteet	
- Etätunnistin nro 1 (HT6050)	
- Etätunnistimet nro 1 ja nro 2 (HT6055)	REM1, REM2
- 2 kytkentäkaapelia FTP RJ45-RJ45, 20 cm (HT6050)	
- 3 kytkentäkaapelia FTP RJ45-RJ45, 20 cm (HT6055)	
- Laukku	
- Käyttöohje	
- Paristot	
Lisävarusteet	
- Sarja etätunnistimia nro 2, nro 3 ja nro 4 (vain HT6050)	6050MARKER0204
- Etätunnistin nro 3 + kaapeli (vain HT6055)	REM3
- Etätunnistin nro 4 + kaapeli (vain HT6055)	REM4
- Etätunnistin nro 5 + kaapeli (vain HT6055)	REM5
- Etätunnistin nro 6 + kaapeli (vain HT6055)	REM6
- Etätunnistin nro 7 + kaapeli (vain HT6055)	REM7
- Etätunnistin nro 8 + kaapeli (vain HT6055)	REM8
- Sarja etätunnistimia nro 2 – nro 8 + kaapelit (vain HT6055)	REM38

YLEISET OMINAISUUDET	HT6050	HT6055
Tuloliittimet	RJ45, BNC	RJ45
Jännitesuojaus	50V	30V
Tehonsyöttö (alkaliparistot)	6x1.5V AA	1x9V 6F22
Mitat mm	150x72x35	128x67x39
Paino (sis. paristot)	noin 215 g	noin 165 g

