

HT7011

VAIHTOVIRRRAN PIHTIMITTARI 200 A TUNNISTUKSELLA

HT7011 mittaa vaihtovirran 200 A:iin asti. Avoimet leuat helpottavat ja nopeuttavat sen käyttöä. Se tunnistaa jännitteen kaapelista tai sen viereisestä sähkölaitteesta koskettamalla tai ilman kosketusta. **HT7011** mittaa myös tasa- ja vaihtojännitteen normin IEC/EN61010-1 mukaan ylijänniteluokkina CAT IV 600 V ja CAT III 1000 V sekä resistanssin, jatkuvuuden ja diodin. Mittaukset valitaan kuusiasentoisella kytkimellä. Lisäksi laitteessa on lukeman pitopainike. Käytön helppous ja luotettavat mittaustoiminnot tekevät **HT7011**:stä ihanteellisen välineen kaikille sähköasentajille.

TOIMINNOT

- Vaihtovirran mittaus 200A
- Tasa- ja vaihtojännitteen mittaus 750 V/1000 V
- Resistanssin mittaus
- Jatkuvuusmittaus
- Diodin testaus
- Tasa- ja vaihtojännitteen tunnistus
- Automaattinen alueen valinta
- Lukeman pito
- Automaattinen virrankatkaisu

TEKNISEET TIEDOT

Tasajännite

Mittausalue:	0.1V÷1000V
Erottelu:	0.1V÷1V
Perustarkkuus:	±(1.0% lukemasta + 2 nroa)
Ylikuormitussuoja:	1000VDC

Vaihtojännite

Mittausalue:	0.1V÷750V
Erottelu:	0.1V÷1V
Perustarkkuus:	±(1.5% lukemasta + 5 nroa)
Ylikuormitussuoja:	750Vrms

Vaihtovirta

Mittausalue:	0.1A÷200A
Erottelu:	0.1A
Perustarkkuus:	±(3.0% lukemasta + 3 nroa)
Ylikuormitussuoja:	400Arms

Resistanssi ja jatkuvuus

Mittausalue:	0.1Ω ÷ 20MΩ
Erottelu:	0.1Ω÷0.01MΩ
Perustarkkuus:	±(1.0% lukemasta + 2 nroa)
Summeri:	<50Ω

YLEISET TIEDOT

Näyttö:	LCD, 3 ½ nroa, max 2000
Muunto:	Keskiarvo
Tehonsyöttö:	2 paristoa 1,5 V, AAA
Paristojen kesto:	noin 250 tuntia
Automaattinen virrankatkaisu:	10 minuutin kuluttua
Kaapelin suurin halkaisija:	16 mm
Turvallisuus:	IEC/EN61010-1
Ylijänniteluokka:	CAT IV 600V;CAT III 1000V
Mitat:	193 x 54 x 31 mm
Paino (sis. paristot)	280 g

VAKIOVARUSTEET

- Mittausjohtopari
- Paristot
- Laukku
- Käyttöohje

Koodi

4413-2



HT7011
HP007011

