

Life Is On

APC[®]
by Schneider Electric

UPS-Pikaopas

2018 / 1

Yksivaiheiset UPS-laitteet 230V, 400VA - 10 kVA

apc.com

Näin käytät UPS-Pikaopasta



- 1 Valitse sopiva suojaustaso: **offline** , **line-interactive** tai **online**




Offline UPSit suojaavat sähkölaitteita lyhytaikaisilta sähköverkon yli- ja alijännitteiltä ja tarjoavat akkuvirtaa sähkökatkon aikana.

Käyttökohteita: yksittäiset PC:t ja niiden oheislaitteet (koti/toimisto), kotiteatterit.



Line-interactive UPSit suojaavat herkkiä sähkölaitteita edellisten lisäksi sähköverkon pidempiaikaisilta yli- ja alijännitteiltä. UPSien automaattinen jänniteensäätö tasaa verkkojännitteen vaihteluita, ilman että laite siirtyy akkukäytölle. Tämä pidentää akun käyttöikää ja maksimoi laitteen varakäyntiajan. Akkukäytölle Line-Interactive UPS siirtyy vasta sähkökatkositilanteessa tai verkkosähkön ollessa erittäin huonolaatuista.

Käyttökohteita: toimistoympäristö, palvelimet, kassa- ja verkkolaitteet.



Online UPS on suojaustasoltaan paras UPS-laitte ja se suojaa kaikilta sähköhäiriöiltä. Laitteen tuottama virta on täysin riippumaton verkkosähkön jännite- ja taajuusvaihteluista. Online UPSeissa ei myöskään ole viivettä siirryttäessä akkusyötölle sähkökatkon sattuessa.

Käyttökohteita: palvelimet, levytallentimet, datakeskukset, terveydenhuollon laitteet, teollisuus- ja automaatiosovellukset, sekä muut kriittisen virransyötön tarpeet.

- 2 Valitse tehontarve (W) suojattaville laitteille taulukon vaakariviltä.

Huom. Suosittelemme ylimitoittamaan UPSin n. **30%** eli jos tehontarve on nyt 700W katsotaan sopiva UPS kohdasta 1000W.

- 3 Hae tarvittava varakäyntiaika pystyakselilta, jolloin sopivan laitteen tuotekoodi löytyy samalta riviltä vasemmalta.

Oheislaitteet

APC:lla on alan laajin tuotevalikoima, alkaen yksittäisistä virransyöttö-, valvonta- ja jäähdytyslaitteista aina konesalien kokonaisratkaisuihin saakka. Alla on joitain esimerkkejä suosituimmista oheislaitteistamme UPS-ympäristöön:

- Laitekaapit (myös kaapelinhallinta, peitepaneelit jne.)
- Virranjakeluyksiköt (PDU:t)
- Jäähdytys
- Hallinta- ja valvontaratkaisut



www.apc.com -sivulta
hyödyllistä lisätietoa

Yksivaiheiset UPS-mallit on esitelty lyhyesti pikaoppaan lopussa. Tarkemmat tuotetiedot teknisine yksityiskohtineen, asennus- ja käyttöohjeineen sekä tuotekuvineen löydät www.apc.com -sivulta. Tuotekohtaiset tiedot avautuvat helposti kirjoittamalla tuotekoodi sivun yläosan hakukenttään.

Jos tarvitset kolmivaiheisia UPS-ratkaisuja, ota yhteyttä!

Asiakaspalvelu puh. 010 446 615
Tarjouspyynnöt: tarjoukset@schneider-electric.com

UPSin varakäyntiaika min/h eri tehoilla.

Teknologia	Suojattavien laitteiden teho/kuorma	Snro	50W	100W	200W	300W	400W	500W	600W	800W	1000W	1600W	2000W	2500W	3500W
offline	Back-UPS ES														
	BE400-GR	84 382 71	49	23	8										
	BE550G-GR	84 382 72	51	24	9	4									
	BE700G-GR	84 382 73	1h5	31	13	7	4								
	Back-UPS CS														
	BK350EI	84 383 99	48	25	9										
	BK500EI	84 381 05	52	24	9	4									
	BK650EI	84 384 00	1h14	35	15	8	5								
line-interactive	Back-UPS Pro														
	BR550GI	84 382 74	53	23	9	4									
	BR900GI	84 381 00	2h4	59	25	14	9	6							
	BR900G-GR	84 383 65													
	BR1200GI	84 381 01	1h49	1h2	31	20	14	10	7						
	BR1200G-GR	84 383 66													
	BR1500GI	84 381 36	1h49	1h2	31	20	14	10	7	4					
	BR1500G-GR	84 383 67													
	BR1500GI	84 381 36	5h40	3h18	1h44	1h9	51	39	32	22					
	BR1500G-GR	84 383 67													
	+ lisäakusto BR24BPG	84 381 37													
	Smart-UPS C														
	SMC1000IC ⁴⁾		1h45	1h4	35	23	16	12	9						
	SMC1000I-2UC ^{1) 4)}		1h45	1h4	35	23	16	12	9						
	SMC1500IC ⁴⁾		2h26	1h30	49	33	24	18	14	9					
	SMC1500I-2UC ^{1) 4)}		2h26	1h30	49	33	24	18	14	9					
	Smart-UPS														
	SMT750I	84 381 58	1h43	50	22	12	7	5							
	SMT1000IC ⁴⁾		3h3	1h40	1h40	45	25	15	10	7					
	SMT1500IC ⁴⁾		5h1	2h52	2h52	1h24	51	33	23	17	10	7			
	SMT2200I	84 381 56	7h20	4h36	2h31	1h41	1h14	58	47	33	25	12			
	SMT3000I	84 381 57	7h37	4h48	2h38	1h46	1h18	60	49	35	26	13	9	6	
	SMT750RMI2U ¹⁾	84 383 61	2h19	1h5	24	11	7	5							
	SMT1000RMI2UC ^{1) 4)}		4h56	2h35	2h35	1h10	40	25	17	12					
	SMT1500RMI2UC ^{1) 4)}		5h35	3h10	3h10	1h32	56	37	26	19	11	7			
	SMT2200RMI2U ¹⁾	84 383 59	4h15	2h43	1h32	1h2	47	37	30	21	16	8			
	SMT3000RMI2U ¹⁾	84 383 60	4h15	2h41	1h34	1h5	49	39	32	23	17	9	6	4	
	SUA5000RMI5U ¹⁾	84 384 01	14h3	9h27	5h32	3h49	2h52	2h17	1h52	1h22	1h3	36	27	20	12
	Smart-UPS X														
	SMX750I ²⁾	84 381 62	5h1	2h21	1h2	38	26	19	14						
	+ lisäakusto SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55	18h27	8h47	4h1	2h30	1h46	1h21	1h4						
	+ 2 kpl SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55	33h37	16h2	7h22	4h36	3h17	2h31	2h1						
	+ 3kpl SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55	49h52	23h49	10h57	6h52	4h55	3h47	3h3						
	SMX1000I ²⁾	84 381 59	4h46	2h14	60	36	24	18	13	8					
	+ lisäakusto SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55	17h35	8h22	3h49	2h22	1h41	1h17	1h1	43					
	+ 2 kpl SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55	32h2	15h17	7h1	4h23	3h8	2h24	1h56	1h21					
	+ 3 kpl SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55	47h31	22h42	10h26	6h33	4h41	3h36	2h54	2h3					
	SMX1500RMI2U ^{2) 3)}	84 381 60	4h41	2h19	1h5	41	29	22	17	11	8				
	+ lisäakusto SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55	15h42	7h52	3h47	2h26	1h46	1h22	1h7	48	37				
	+ 2 kpl SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55	27h28	13h47	6h40	4h19	3h9	2h28	2h	1h27	1h7				
	+ 3 kpl SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55	39h40	19h56	9h40	6h16	4h35	3h35	2h56	2h8	1h39				
	SMX2200HV ^{2) 3)}	84 384 02	7h24	4h26	2h23	1h36	1h11	56	46	33	26	13			
	+ lisäakusto SMX120BP ²⁾	84 384 13	24h43	14h54	8h6	5h29	4h6	3h15	2h41	1h58	1h33	55			
	+ 2 kpl SMX120BP ²⁾	84 384 13	43h12	24h4	14h12	9h38	7h13	5h45	4h45	3h30	2h45	1h38			
	+ 3 kpl SMX120BP ²⁾	84 384 13	62h23	37h39	20h32	13h56	10h27	8h20	6h54	5h6	4h1	2h24			
	SMX3000HV ^{2) 3)}	84 384 03	7h16	4h28	2h27	1h39	1h14	59	48	35	26	14	10	7	
	+ lisäakusto SMX120BP ²⁾	84 384 13	24h14	15h0	8h20	5h41	4h16	3h24	2h49	2h4	1h37	58	45	34	
	+ 2 kpl SMX120BP ²⁾	84 384 13	42h21	26h15	14h36	9h58	7h31	6h0	4h58	3h41	2h54	1h44	1h21	1h3	
	+ 3 kpl SMX120BP ²⁾	84 384 13	61h9	37h55	21h6	14h26	10h53	8h41	7h13	5h20	4h13	2h32	1h59	1h33	

1) Räkkimalli

2) Räkki- ja tornimalli

3) Lisämallit takasivun mallistossa (verkkokortitilliset/2U-mallit)

4) SmartConnect-ominaisuus

UPSin varakäyntiaika min/h eri tehoilla.

Teknologia	Suojattavien laitteiden teho/kuorma	Snro	500W	700W	1000W	1300W	1600W	2000W	3000W	4000W	6000W	8000W	10000W
online	Smart-UPS RT												
	SURT1000XLI / SURT1000RMXLI ¹⁾	84 382 57/84 384 05	21	14									
	+ lisäakusto SURT48XLBP/SURT48RMXLBP ¹⁾	84 382 64/84 384 33	1h20	56									
	+ 2 kpl SURT48XLBP/SURT48RMXLBP ¹⁾	84 382 64/84 384 33	2h24	1h41									
	+ 3 kpl SURT48XLBP/SURT48RMXLBP ¹⁾	84 382 64/84 384 33	3h29	2h28									
	+ 4 kpl SURT48XLBP/SURT48RMXLBP ¹⁾	84 382 64/84 384 33	4h37	3h16									
	Smart-UPS SRT												
	SRT2200XLI / SRT2200RMXLI ¹⁾	84 384 21/84 384 22	27	18	11	8	6						
	+ lisäakusto SRT72BP / SRT72RMBP ¹⁾	84 384 25/84 384 26	1h36	1h7	45	33	26						
	+ 2 kpl lisäakusto SRT72BP / SRT72RMBP ¹⁾	84 384 25/84 384 26	2h50	1h59	1h21	1h	48						
	+ 3 kpl lisäakusto SRT72BP / SRT72RMBP ¹⁾	84 384 25/84 384 26	4h7	2h53	1h58	1h29	1h10						
	+ 4 kpl lisäakusto SRT72BP / SRT72RMBP ¹⁾	84 384 25/84 384 26	5h26	3h49	2h36	1h58	1h33						
	SRT3000XLI / SRT3000RMXLI ¹⁾	84 384 23/84 384 24	39	27	17	12	9	7					
	+ lisäakusto SRT96BP / SRT96RMBP ¹⁾	84 384 27/84 384 28	2h16	1h35	1h4	48	38	29					
	+ 2 kpl lisäakusto SRT96BP / SRT96RMBP ¹⁾	84 384 27/84 384 28	4h	2h49	1h55	1h26	1h9	54					
	+ 3 kpl lisäakusto SRT96BP / SRT96RMBP ¹⁾	84 384 27/84 384 28	5h47	4h5	2h48	2h06	1h40	1h18					
	+ 4 kpl lisäakusto SRT96BP / SRT96RMBP ¹⁾	84 384 27/84 384 28	7h38	5h23	3h42	2h47	2h13	1h44					
	SRT5KXLI / SRT5KRMXLI ¹⁾	84 383 80/84 383 81	1h4	46	31	23	18	14	8	5			
	+ lisäakusto SRT192BP/SRT192RMBP ¹⁾	84 383 92/84 383 93	3h42	2h39	1h51	1h24	1h7	53	33	24			
	+ 2 kpl SRT192BP/SRT192RMBP ¹⁾	84 383 92/84 383 93	6h30	4h41	3h16	2h29	1h59	1h34	1h0	44			
	+ 3 kpl SRT192BP/SRT192RMBP ¹⁾	84 383 92/84 383 93	9h24	6h47	4h44	3h37	2h54	2h17	1h28	1h4			
	+ 4 kpl SRT192BP/SRT192RMBP ¹⁾	84 383 92/84 383 93	12h23	8h56	6h15	4h46	3h50	3h1	1h57	1h25			
	SRT6KXLI / SRT6KRMXLI ¹⁾	84 383 82/84 383 83	1h10	50	34	25	20	15	9	6	2		
	+ lisäakusto SRT192BP/SRT192RMBP ¹⁾	84 383 92/84 383 93	4h0	2h52	2h0	1h31	1h12	57	36	26	15		
	+ 2 kpl SRT192BP/SRT192RMBP ¹⁾	84 383 92/84 383 93	7h2	5h4	3h31	2h41	2h9	1h41	1h5	47	29		
	+ 3 kpl SRT192BP/SRT192RMBP ¹⁾	84 383 92/84 383 93	10h11	7h20	5h7	3h54	3h8	2h28	1h35	1h9	44		
	+ 4kpl SRT192BP/SRT192RMBP ¹⁾	84 383 92/84 383 93	13h24	9h40	6h44	5h8	4h8	3h16	2h6	1h32	59		
	SRT8KXLI / SRT8KRMXLI ¹⁾	84 383 84/84 383 85	2h22	1h42	1h11	54	43	33	21	14	8	5	
	+ lisäakusto SRT192BP2/SRT192RMBP2 ¹⁾	84 383 94/84 383 95	5h5	3h41	2h35	1h58	1h34	1h14	48	34	21	15	
	+ 2 kpl SRT192BP2/SRT192RMBP2 ¹⁾	84 383 94/84 383 95	7h57	5h46	4h3	3h54	2h29	1h57	1h15	55	35	25	
	+ 3 kpl SRT192BP2/SRT192RMBP2 ¹⁾	84 383 94/84 383 95	10h43	7h55	5h33	4h15	3h25	2h42	1h45	1h16	49	35	
	+ 4 kpl SRT192BP2/SRT192RMBP2 ¹⁾	84 383 94/84 383 95	13h55	10h7	7h6	5h26	4h23	3h28	2h14	1h38	1h29	45	
	SRT10KXLI / SRT10KRMXLI ¹⁾	84 383 86/84 383 87	2h36	1h51	1h16	58	46	36	22	15	9	6	4
	+ lisäakusto SRT192BP2/SRT192RMBP2 ¹⁾	84 383 94/84 383 95	5h36	4h1	2h47	2h6	1h41	1h19	51	36	22	16	12
	+ 2 kpl SRT192BP2/SRT192RMBP2 ¹⁾	84 383 94/84 383 95	8h45	6h16	4h21	3h18	2h39	2h5	1h20	58	37	26	20
	+ 3 kpl SRT192BP2/SRT192RMBP2 ¹⁾	84 383 94/84 383 95	12h0	8h36	5h59	4h33	3h39	2h52	1h51	1h21	51	37	28
	+ 4 kpl SRT192BP2/SRT192RMBP2 ¹⁾	84 383 94/84 383 95	15h19	10h59	7h39	5h49	4h40	3h41	2h22	1h44	1h6	48	37
	Smart-UPS SRT Li-ion												
	SRTL1000RMXLI ²⁾	84 384 43	1h	40									
	+ XBP48RM1U-LI ²⁾		1h46	1h18									
	+ 2 kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		2h36	1h55									
	+ 3kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		3h25	2h31									
	+ 4kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		4h13	3h7									
	SRTL1000RMXLI-NC ²⁾		1h	40									
	+ XBP48RM1U-LI ²⁾		1h46	1h18									
	+ 2 kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		2h36	1h55									
	+ 3kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		3h25	2h31									
	+ 4kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		4h13	3h7									
	SRTL1500RMXLI ²⁾	84 384 44	1h	40	29	22							
	+ XBP48RM1U-LI ²⁾		1h46	1h18	56	44							
	+ 2 kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		2h36	1h55	1h22	1h4							
	+ 3kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		3h25	2h31	1h48	1h25							
	+ 4kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		4h13	3h7	2h14	1h45							
	SRTL1500RMXLI-NC ²⁾		1h	40	29	22							
	+ XBP48RM1U-LI ²⁾		1h46	1h18	56	44							
	+ 2 kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		2h36	1h55	1h22	1h4							
	+ 3kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		3h25	2h31	1h48	1h25							
	+ 4kpl XBP48RM1U-LI ²⁾		4h13	3h7	2h14	1h45							

Annetut varakäyntiajat perustuvat mittauksiin tyypillisissä ympäristöolosuhteissa.
1) Räkki
2) Räkki- ja tornimalli

Yksivaiheiset UPS-laitteet 230V, 400VA – 10 kVA

Tuoteperhe	Tuotekoodi	Snro	Teho VA	Mitat mm (S x K x L)	Tulo-liitäntä	Lähtöliitäntä	Toimituksessa mukana	
Back-UPS ES	BE400-GR	84 382 71	400	285x86x230	Schuko	4+4 Schuko		
	BE550G-GR	84 382 72	550	311x89x224	Schuko	4+4 Schuko	Software CD, puhelinkaapeli	
	BE700G-GR	84 382 73	700	311x89x224	Schuko	4+4 Schuko	Software CD, puhelinkaapeli	
Back-UPS CS	BK350EI	84 383 99	350	284x165x91	C14	1xC13+3xC13	Software CD, USB-/ 2 x kuormakaapeli	
	BK500EI	84 381 05	500	284x165x91	C14	1xC13+3xC13	Software CD, USB-/ 2 x kuormakaapeli	
	BK650EI	84 384 00	650	284x165x91	C14	1xC13+3xC13	Software CD, USB-/ 2 x kuormakaapeli	
Back-UPS Pro	BR550GI	84 382 74	550	310x190x91	C14	3xC13 + 3xC13	Software CD,USB-/puhelin-/2 x kuormakaapeli	
	BR900GI	84 381 00	900	382x250x100	C14	4xC13 + 4xC13	Software CD,USB-/puhelin-/2 x kuormakaapeli	
	BR1200GI	84 381 01	1200	380x301x112	C14	5xC13 + 5xC13	Software CD,USB-/puhelin-/2 x kuormakaapeli	
	BR1500GI	84 381 36	1500	380x301x112	C14	5xC13 + 5xC13	Software CD,USB-/puhelin-/2 x kuormakaapeli	
	BR900G-GR	84 383 65	900	382x250x100	Schuko	2 + 3 Schuko	Software CD,USB-/puhelinkaapeli	
	BR1200G-GR	84 383 66	1200	382x301x112	Schuko	3 + 3 Schuko	Software CD,USB-/puhelinkaapeli	
	BR1500G-GR	84 383 67	1500	382x301x112	Schuko	3 + 3 Schuko	Software CD,USB-/puhelinkaapeli	
	BR24BPG	84 381 37		382x301x112	Back-UPS Pro lisäakusto (1500VA)			
Smart-UPS C	SMC1000IC ⁴⁾		1000	439x219x171	C14	8xC13	Software&Doc. CD, 2 x kuormakaapeli, 1 x verkkokaapeli, 1 x USB-kaapeli	
	SMC1000I-2UC ^{1) 4)}		1000	406x86x432	C14	4xC13	Software&Doc. CD, 2 x kuormakaapeli, 1 x verkkokaapeli, 1 x USB-kaapeli, räkkiasennustarvikkeet	
	SMC1500IC ⁴⁾		1500	439x219x171	C14	8xC13	Software&Doc. CD, 2 x kuormakaapeli, 1 x verkkokaapeli, 1 x USB-kaapeli	
	SMC1500I-2UC ^{1) 4)}		1500	477x86x432	C14	4xC13	Software&Doc. CD, 2 x kuormakaapeli, 1 x verkkokaapeli, 1 x USB-kaapeli, räkkiasennustarvikkeet	
Smart-UPS	SMT750I	84 381 58	750	363x161x138	C14	6xC13	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli	
	SMT1000IC ⁴⁾		1000	439x219x171	C14	8xC13	Software&Doc. CD, 2 x kuormakaapeli, 1 x verkkokaapeli, 1 x USB-kaapeli, räkkiasennustarvikkeet, kiskot	
	SMT1500IC ⁴⁾		1500	439x219x171	C14	8xC13	Software&Doc. CD, 2 x kuormakaapeli, 1 x verkkokaapeli, 1 x USB-kaapeli, räkkiasennustarvikkeet, kiskot	
	SMT2200I	84 381 56	2200	544x435x197	C20	8xC13 + 1xC19	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli	
	SMT3000I	84 381 57	3000	544x435x197	C20	8xC13 + 1xC19	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli	
	SMT750RMI2U ¹⁾	84 383 61	750	406x89x432	C14	4xC13	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot	
	SMT1000RMI2UC ^{1) 4)}		1000	477x86x432	C14	4xC13	Software&Doc. CD, 2 x kuormakaapeli, 1 x verkkokaapeli, 1 x USB-kaapeli	
	SMT1500RMI2UC ^{1) 4)}		1500	477x86x432	C14	4xC13	Software&Doc. CD, 2 x kuormakaapeli, 1 x verkkokaapeli, 1 x USB-kaapeli	
	SMT2200RMI2U ¹⁾	84 383 59	2200	683x86x480	C20	8xC13 + 1xC19	Software CD, RS-/USB-/3 x kuormakaapeli, räkkikiskot	
	SMT3000RMI2U ¹⁾	84 383 60	3000	683x86x480	C20	8xC13 + 1xC19	Software CD, RS-/USB-/3 x kuormakaapeli, räkkikiskot	
SUA5000RMI5U ¹⁾	84 384 01	5000	660x222x483	kiinteä asennus	8xC13 + 2xC19	Software CD, RS-/USB-/4 x kuormakaapeli, Web/SNMP -kortti, räkkikiskot		
SMX750I ²⁾	84 381 62	750	490x89x432	C14	8xC13	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat		
SMX1000I ²⁾	84 381 59	1000	490x89x432	C14	8xC13	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat		
SMX1500RMI2U ²⁾	84 381 60	1500	490x89x432	C14	8xC13	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat		
SMX1500RMI2UNC ²⁾	84 381 61	1500	490x89x432	C14	8xC13	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat, lämpötila-anturi, Web/ SNMP -kortti		
SMX2200HV ²⁾	84 384 02	2200	483x432x178	C20	8xC13 + 1xC19	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat		
SMX2200RMHV2U ²⁾	84 383 62	2200	667x85x432	C20	8xC13 + 1xC19	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat		
SMX3000HV ²⁾	84 384 03	3000	483x432x178	C20	8xC13 + 2xC19	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat		
SMX3000HVNC ²⁾	84 384 04	3000	483x432x178	C20	8xC13 + 2xC19	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat, lämpötila-anturi, Web/ SNMP -kortti		
SMX3000RMHV2U ²⁾	84 383 63	3000	667x85x432	C20	8xC13 + 2xC19	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat		
SMX3000RMHV2UNC ²⁾	84 383 64	3000	667x85x432	C20	8xC13 + 1xC19	Software CD, RS-/USB-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, tukijalat, lämpötila-anturi, Web/ SNMP -kortti		
SMX48RMBP2U ²⁾	84 383 55		667x85x432	Smart-UPS X 48V lisäakusto 2U (750-1000VA) torni/räkkimalli				
SMX120BP ²⁾	84 384 13		483x432x178	Smart-UPS X 120V lisäakusto (2200-3000VA) torni/räkkimalli				
SMX120RMBP2U ²⁾	84 384 15		667x85x432	Smart-UPS X 120V lisäakusto 2U (2200-3000VA) torni/räkkimalli				

1) Räkkimalli
2) Räkki- ja tornimalli
4) SmartConnect-ominaisuus

Yksivaiheiset UPS-laitteet 230V, 400VA – 10 kVA

Tuoteperhe	Tuotekoodi	Snro	Teho VA	Mitat mm (S x K x L)	Tulo-liitäntä	Lähtöliitäntä	Toimituksessa mukana	
Smart-UPS RT	SURT1000XLI	84 382 57	1000	483x432x85	C14	6xC13	Software CD, RS-/2 x kuormakaapeli	
	SURT1000RMXLI ¹⁾	84 384 05	1000	483x85x432	C14	6xC13	Software CD, RS-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot	
	SURT48XLBP	84 382 64		483x432x85	Smart-UPS RT 48V lisäakusto (1kVA) tornimalli			
	SURT48RMXLBP ¹⁾	84 384 33		483x 85x432	Smart-UPS RT 48V lisäakusto (1kVA) räkkimalli			
Smart-UPS SRT	SRT2200XLI	84 384 21	2200	585x432x85	C20	8xC13 + 2xC19	Software CD, USB-/DB9-/1 kuormakaapeli, tukijalat	
	SRT2200RMXLI ¹⁾	84 384 22	2200	585x85x432	C20	8xC13 + 2xC19	Software CD, USB-/DB9-/1 kuormakaapeli, räkkikiskot	
	SRT3000XLI	84 384 23	3000	636x432x85	C20	8xC13 + 2xC19	Software CD, USB-/DB9-/1 kuormakaapeli, tukijalat	
	SRT3000RMXLI ¹⁾	84 384 24	3000	636x85x432	C20	8xC13 + 2xC19	Software CD, USB-/DB9-/1 kuormakaapeli, räkkikiskot	
	SRT5KXLI	84 383 80	5000	719x432x130	kiinteä asennus	6xC13 + 4xC19	Software CD, USB-/DB9-/2 x kuormakaapeli, tukijalat, lämpötila-anturi, Web/SNMP -kortti	
	SRT5KRMXLI ¹⁾	84 383 81	5000	719x130x432	kiinteä asennus	6xC13 + 4xC19	Software CD, USB-/DB9-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, lämpötila-anturi, Web/SNMP -kortti	
	SRT5KRMXLW-HW ¹⁾	84 384 19	5000	719x130x432	kiinteä asennus	kiinteä asennus	Software CD, USB-/DB9-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, lämpötila-anturi, Web/SNMP -kortti	
	SRT6KXLI	84 383 82	6000	719x432x174	kiinteä asennus	6xC13 + 4xC19 + kiinteä kaapeli	Software CD, USB-/DB9-/2 x kuormakaapeli, tukijalat, lämpötila-anturi, Web/SNMP -kortti	
	SRT6KRMXLI ¹⁾	84 383 83	6000	719x174x432	kiinteä asennus	6xC13 + 4xC19 + kiinteä kaapeli	Software CD, USB-/DB9-/2 x kuormakaapeli, räkkikiskot, lämpötila-anturi, Web/SNMP -kortti	
	SRT8KXLI	84 383 84	8000	715x432x263	kiinteä asennus	6xC13 + 4xC19 + kiinteä kaapeli	Software CD, USB-/DB9-/3 x kuormakaapeli, tukijalat, lämpötila-anturi, Web/SNMP -kortti	
	SRT8KRMXLI ¹⁾	84 383 85	8000	715x263x432	kiinteä asennus	6xC13 + 4xC19 + kiinteä kaapeli	Software CD, USB-/DB9-/3 x kuormakaapeli, räkkikiskot, lämpötila-anturi, Web/SNMP -kortti	
	SRT10KXLI	84 383 86	10000	715x432x263	kiinteä asennus	6xC13 + 4xC19 + kiinteä kaapeli	Software CD, USB-/DB9-/3 x kuormakaapeli, tukijalat, lämpötila-anturi, Web/SNMP -kortti	
	SRT10KRMXLI ¹⁾	84 383 87	10000	715x263x432	kiinteä asennus	6xC13 + 4xC19 + kiinteä kaapeli	Software CD, USB-/DB9-/3 x kuormakaapeli, räkkikiskot, lämpötila-anturi, Web/SNMP -kortti	
	SRT72BP	84 384 25		594x432x85	Smart-UPS SRT 72V lisäakusto (2,2kVA), tornimalli			
	SRT72RMBP ¹⁾	84 384 26		594x85x432	Smart-UPS SRT 72V lisäakusto (2,2kVA), räkkimalli			
	SRT96BP	84 384 27		594x432x85	Smart-UPS SRT 96V lisäakusto (3kVA), tornimalli			
	SRT96RMBP ¹⁾	84 384 28		594x85x432	Smart-UPS SRT 96V lisäakusto (3kVA), räkkimalli			
	SRT192BP	84 383 92		682x432x130	Smart-UPS SRT 192V lisäakusto (5-6kVA), tornimalli			
	SRT192RMBP ¹⁾	84 383 93		682x130x432	Smart-UPS SRT 192V lisäakusto (5-6kVA), räkkimalli			
	SRT192BP2	84 383 94		682x432x130	Smart-UPS SRT 192V lisäakusto (8-10kVA), tornimalli			
	SRT192RMBP2 ¹⁾	84 383 95		682x130x432	Smart-UPS SRT 192V lisäakusto (8-10kVA), räkkimalli			
Smart-UPS SRT Li-ion	SRTL1000RMXLI ²⁾	84 384 43	1000	590x128x432	C14	8xC13	Software&Doc.CD, sarjakaapeli, USB-kaapeli, tukijalat, räkkiasennustarvikkeet, kiskot	
	SRTL1000RMXLI-NC ²⁾		1000	590x128x432	C14	8xC13	Software&Doc.CD, verkkokortti, sarjakaapeli, USB-kaapeli, tukijalat, räkkiasennustarvikkeet, kiskot	
	SRTL1500RMXLI ²⁾	84 384 44	1500	590x128x432	C14	8xC13	Software&Doc.CD, sarjakaapeli, USB-kaapeli, tukijalat, räkkiasennustarvikkeet, kiskot	
	SRTL1500RMXLI-NC ²⁾		1500	590x128x432	C14	8xC13	Software&Doc.CD, verkkokortti, sarjakaapeli, USB-kaapeli, tukijalat, räkkiasennustarvikkeet, kiskot	
	XBP48RM1U-LI ²⁾			521x43x432	Smart-UPS SRT Li-ion 48V lisäakusto, torni/räkkimalli			

1) Räkkimalli RS-kaapeli: RS-232-kaapeli Software CD: Back-UPS -mallit: PowerChute Personal Edition
 2) Räkki- ja tornimalli Kuormakaapeli: IEC-IEC välikaapeli Software CD: Smart-UPS -mallit: PowerChute Business Edition (verkkokortilliset: PowerChute Network Shutdown)

Optiot

Tuotekoodi	Snro	Kuvaus
SBP1500RMI	84 383 71	Huolto-/ohituskytkin, 230V, 10A, IEC-320 C14 tulo, IEC-320 C13 lähtö (6 kpl)
SBP3000RMHW	84 383 97	Huolto-/ohituskytkin, 230V, 16A, kiinteä asennus
SBP3000RMI	84 383 70	Huolto-/ohituskytkin, 230V, 16A, IEC-320 C20 tulo, IEC-320 C13 (6 kpl) + IEC C19 lähtö
SBP5000RMI2U	84 383 52	Huolto-/ohituskytkin 230V, 32A, IEC-320 C20/kiinteä tulo. IEC-320 C13 (8 kpl) + IEC -320 C19 (2kpl) lähtö
SBP16KP	84 383 51	Huolto-/ohituskytkin 100-240V, 30A, kiinteä tulo/lähtö
SBP6KRM12U	84 384 08	Huolto-/ohituskytkin 230V, 32A, kiinteä tulo, IEC-320 C19 (4 kpl) lähtö
SBP10KRM14U	84 383 48	Huolto-/ohituskytkin 230V, 100A, kiinteä tulo, IEC-320 C13 (8 kpl) + IEC-320 C 19 (2 kpl) lähtö
SBP16KP	84 383 49	Huolto-/ohituskytkin 200/208/240V, 100A, kiinteä tulo/lähtö
SBP16KRM14U	84 383 50	Huolto-/ohituskytkin 230V, 100A, kiinteä tulo, kiinteä lähtö 3kpl 30A
AP9630	84 383 04	Verkkokortti (UPS Network Management Card 2)
AP9631	84 383 05	Verkkokortti ympäristönvalvonnalla (UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring)
AP9810	84 383 06	Releadapteri (APC Dry Contact I/O Accessory) 1 lähtö, 2 tuloa, liitetään AP9631-korttiin
AP9613	84 383 68	Relekortti (Dry Contact I/O SmartSlot Card) 6 lähtöä, 4 tuloa
AP9875	84 383 07	Virtajohto, C19 - CEE/7 Schuko (2,5m)
AP9880	84 381 90	Virtajohto, C14 - CEE/7 Schuko (0,6m)
AP8704S-WW	84 383 96	Virtajohtosarja (6 kpl), lukkiutuva, C13-C14 (1,2m)
AP9870	84 381 92	Virtajohto, C13-C14 (2,5m)
AP9877	84 383 09	Virtajohto, C19-C20 (2m)

Schneider Electric Finland Oy

Sokerilinnantie 11 C
 02600 Espoo
 www.schneider-electric.fi

Life Is On

