

Tekninen info,

Coolics Led alasvalo R60 SQ3 3,2W

Vakiovirta	R60 SQ3 3,2W	3-sarja	4-sarja	5-sarja	Virtalähde
Led/tyyppi	LED Osram Square	x	x	x	
Teho (W)	3,2W	9,6W	12,8W	16W	6-18W
Virta (mA)	350mA	x	x	x	350mA
Jännite (V)	9,1V	27,3V	36,4V	45,5V	15 - 52V
Valovirta (lm), Optiikka LEDILTuija 55°	270	810	1080	1350	
Värintoisto indeksi (Ra)	>80	x	x	x	
Käyttöikä (h) L70BP50 Ta 25°	30 000	x	x	x	
Värilämpötila	3000K	x	x	x	
Takuu (kk)	24	x	x	x	x
Sarjaankytkentä		x	x	x	
Asennussyvyys (mm)	H25 (28mm)	x	x	x	
Asennusreikä (mm)	64 - 68mm	x	x	x	
Kauluksen väri	Hopea	x	x	x	
	Valkoinen	x	x	x	
IP -luokka	IP20	x	x	x	x
	IP44	x	x	x	
Himmennettävissä	Triac *	x	x	x	x

* Himmennettävissä tavallisilla Triac himmentimillä. (Esim. ABB 6523UJGL-214, SF 2619344).

Voi käyttää myös ilman himmennystä tavallisilla katkaisijoilla.