

Säädin - Smart-322 säädin IP20 USE VAL - Limente

Sähkönumero

26 008 02

Yleisnimi ja tuotesarja

Säädin

Tekninen nimi

Smart-322 säädin IP20 USE VAL

Pitkä tuotenimi

**Smart-322, 640322, pyöreä säädin
himentimelle**

GTIN-koodi

6430022820418

Toimittajan tuotekoodi

640322

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

Limente OyLimente

Tuoteryhmä

**26 Kellokytkimet, termostaatit ja
valaistuksenohjaus**

ETIM-luokka

EC000025

Tuotekuvaus

LIMENTE Smart 322 -säädin, Valaistuksen ohjaus...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Säädin - Smart-322 säädin IP20 USE VAL - Limente

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000025 - Valonsäädin

Käyttötapa:

väännin/painike

Moduulien lukumäärä:

1

Yksikköjen määrä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Kuorman tyyppi:

muu

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännitealue (V):

24

KytKentätapa:

muu

Laitteen leveys (mm):

71,5

Laitteen korkeus (mm):

48

Laitteen syvyys (mm):

71,5

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädin - Smart-322 säädin IP20 USE VAL - Limente

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
71.5

Korkeus mm
48

Leveys mm
71.5

Paino kg
0.063

Tilavuus l
0.245

Muut tiedot

Alkuperämaa
CN

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
85365080

UNSPSC-koodi
39121500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000025

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
29.06.2022

Julkaisupäivämäärä
05.09.2014

Sähkönimikkeistö
**S2511, S2521, S2531, S2541,
S2551**

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Regulator

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Regulator

Tekninen nimi, Svenska

Säädin - Smart-322 säädin IP20 USE VAL - Limente

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1

1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm

98

Leveys mm

103

Tilavuus l

0.606

Korkeus mm

60

Paino kg

0.134

LIMENTE Smart 322 -säädin, Valaistuksen ohjaus

LIMENTE Smart 300 sarjalla ratkaiset yksinkertaisesti ja tyylikkäästi valaistuksen ohjauksen esimerkiksi keittiössä. Valaisimia ohjataan ulkonäöllisesti "Jussi" -sarjaan sopivalla seinäkytkimillä tai irrallisilla kaukosäätimillä. Kaikissa on päälle/pois toiminto ja himmennys. Tuote koostuu erikseen tilattavista kytkimestä (kaukosäädin) sekä himmentimestä (vastaanotin). Vastaanotin on aina sama ja säätimeksi voit valita minkä tahansa 300 sarja säätimistä. Voit myös käyttää samanaikaisesti useita säätimiä ja yhdistellä niitä tarpeesi mukaan. Tyylikäs seinäkytkimen näköinen "Jussi" säädin asennetaan haluttuun kohtaan seinää. Säätimet eivät tarvitse mitään johdotuksia vaan ne toimivat langattomasti.

Yksikanavaisilla LIMENTE Smart 321 ja 322 -säätimellä kaikki yhden vastaanottimen taakse kytketyt valot säätävät samanaikaisesti. LIMENTE Smart 322 on ulkonäöllisesti suunniteltu asennettavaksi Jussi-sarjan peitelevyjen kanssa, jolloin saat yhtenäisen ulkonäön sähkökalusteisiin.

