

Pehmokäynnistin - 75kW(suora)/400V, apujännite 1 - ABB Drives

Sähkönumero

38 001 11

Yleisnimi ja tuotesarja

Pehmokäynnistin

Tekninen nimi

75kW(suora)/400V, apujännite 1

Pitkä tuotenimi

**75kW(suora)/400V, apujännite 100-240VAC
virtaraja, sis. ohitus, lakatut kortit**

GTIN-koodi

7320500400685

Toimittajan tuotekoodi

PSE142-600-70

Toimittajan tuotekoodi 2

1SFA897110R7000

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Drives

Tuoteryhmä

38 Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet

ETIM-luokka

EC002572

Tuotekuvaus

2-vaiheohjattu pehmokäynnistin.

**ABB**

Pehmokäynnistin - 75kW(suora)/400V, apujännite 1 - ABB Drives

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002572 - Moottorin hallintalaite

Ohjauksen
mitoitussyöttöjännite AC 50
Hz (V) (ominaisuus ei enää
käytössä):
100 - 250

Ohjauksen
mitoitussyöttöjännite AC 60
Hz (V) (ominaisuus ei enää
käytössä):
100 - 250

Ohjausjännitteen
tyyppi (ominaisuus ei enää
käytössä):
AC

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
219.5

Leveys mm
130

Tilavuus l
8.418

Korkeus mm
295

Paino kg
4.2

Muut tiedot

Alkuperämaa
SE

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike
85371091

UNSPSC-koodi
39121007

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC002572

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
24.01.2023

Julkaisupäivämäärä
20.12.2010

Sähkönimikkeistö
S2319, S2329, S2339, T8109

DoP-tunniste

FI-merkintä

Pehmokäynnistin - 75kW(suora)/400V, apujännite 1 - ABB Drives

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Soft starter	Yleisnimi, Svenska Mjukstartare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 360	Leveys mm 200	Tilavuus l 21.24
Korkeus mm 295	Paino kg 4.7	

2-vaiheohjattu pehmokäynnistin.