

Pehmokäynnistin - 110kW(suora)/400V, apujännite - ABB Drives

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

38 001 13 Arkistoitu 19.08.2022

Korvaava tuote

38 045 85

Yleisnimi ja tuotesarja

Pehmokäynnistin

Tekninen nimi

110kW(suora)/400V, apujännite

Pitkä tuotenimi

**110kW(suora)/400V, apujännite 100-240VAC
virtaraja, sis. ohitus, lakatut kortit**

GTIN-koodi

7320500400708

Toimittajan tuotekoodi

PSE210-600-70

Toimittajan tuotekoodi 2

1SFA897112R7000

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Drives

Tuoteryhmä

38 Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet

ETIM-luokka

EC002572

Tuotekuvaus

2-vaiheohjattu pehmokäynnistin.



ABB

Pehmokäynnistin - 110kW(suora)/400V, apujännite - ABB Drives

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002572 - Moottorin hallintalaite

Ohjauksen
mitoitussyöttöjännite AC 50
Hz (V) (ominaisuus ei enää
käytössä):
100 - 250

Ohjauksen
mitoitussyöttöjännite AC 60
Hz (V) (ominaisuus ei enää
käytössä):
100 - 250

Ohjausjännitteen
tyyppi (ominaisuus ei enää
käytössä):
AC

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
236.5

Leveys mm
190

Tilavuus l
24.714

Korkeus mm
550

Paino kg
12.4

Muut tiedot

Alkuperämaa
SE

ETIM-luokka
EC002572

Muutospäivä
20.08.2022

Takuu aika (kk) (tuotetakuu)
12

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
20.12.2010

Tullinimike
85371099

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2319, S2329, S2339, T8109

UNSPSC-koodi
39121007

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Pehmokäynnistin - 110kW(suora)/400V, apujännite - ABB Drives

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Soft starter	Yleisnimi, Svenska Mjukstartare
Tekninen nimi, English	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 600	Leveys mm 260	Tilavuus l 48.36
Korkeus mm 310	Paino kg 13.2	

2-vaiheohjattu pehmokäynnistin.