

Pehmokäynnistin - 160kW(suora)/257kW(kolmio) 230 - ABB Pj-kojeet

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

38 001 30 Arkistoitu 16.01.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Pehmokäynnistin

Tekninen nimi

160kW(suora)/257kW(kolmio) 230

Pitkä tuotenimi

160kW(suora)/257kW(kolmio) 230-600V,IP00 3-vaihe ohjaus, virtaraja,lakatut kortit

GTIN-koodi

7320500359341

Toimittajan tuotekoodi

PST300-600-70T

Toimittajan tuotekoodi 2

1SFA894014R7020

Toimittaja / Tuotemerkki

ABB OyABB Pj-kojeet

Tuoteryhmä

38 Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet

ETIM-luokka

EC002572

Tuotekuvaus



ABB

Pehmokäynnistin - 160kW(suora)/257kW(kolmio) 230 - ABB Pj-kojeet

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002572 - Moottorin hallintalaite
Tuotteella ei ole ETIM-tietoja

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
270

Korkeus mm
420

Leveys mm
360

Paino kg
23

Tilavuus l
40.824

Muut tiedot

STUL-TAKUU

Alkuperämaa
SE

Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)
12

Tullinimike
85371099

UNSPSC-koodi
39121007

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC002572

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
16.01.2017

Julkaisupäivämäärä
14.11.2011

Sähkönimikkeistö
S2319, S2329, S2339, T8109

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Soft starter

Tekninen nimi, English

Yleisnimi, Svenska
Mjukstartare

Tekninen nimi, Svenska

Pehmokäynnistin - 160kW(suora)/257kW(kolmio) 230 - ABB
Pj-kojeet

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3 Kuljetusvaarallinen aine	Pakk.koko4
Pakk.koko2		

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 475	Leveys mm 400	Tilavuus l 58.9
Korkeus mm 310	Paino kg 24.6	