

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket -pistorasia kolmella älykkäällä EU-pistokepaikalla ja USB-portilla



Käyttökohteet

- Aina kun ei-älykkäät laitteet on integroitava yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- USB-portit käytettävissä virtalähteenä

Tuote-edut

- Smart Multi -älyjatkajohto: Sähkölaitteiden helppo liittäminen älypistokkeiden ja älykkäiden USB-porttien kautta
- Korkea turvallisuustaso: ylikuormitussuoja, ylijännitesuoja
- Energian mittaus: Mittaa hetkellistä tehoa ja seuraa energiankulutusta
- Integroi perinteiset sähkölaitteet yhteensopiviin älykotijärjestelmiin
- Mahdollistaa perinteisten valonlähteiden ja muiden sähkölaitteiden kytkennän

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (vähintään Android 4.4 tai iOS 9.0) tai LEDVANCE SMART+ WiFi -kaukosäätimellä
- Ohjattavissa äänikomennoilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Älykkäät 3 vakio-pistorasiaa ja älykkäät 4 USB-porttia lataamista varten (2 porttia kumpaakin tyyppiä, A ja C)
- Virtapistokkeita voidaan ohjata yksittäin ja USB-portteja ohjataan yhtenä ryhmänä
- Energiamittaus
- Aikatauluttaminen
- 1,5 m liitosjohto
- Korkea kytkentäteho: jopa 3 680 W/16 A

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 V
-----------------	-------

MITAT JA PAINO

Tuotteen paino	800,00 g
Pituus	350,0 mm
Leveys	65 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	65 mm
Korkeus	40 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	40 mm

Käyttöikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
----------------------	--------

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Muovi
Suojausmateriaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-10...+35 °C
---------------------------	--------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Suojausluokka	I
---------------	---

Turvallisuustiedot

- Irrota lämpöä tuottavat laitteet käytön jälkeen verkkojännitteestä mekaanisesti, myös SMART+ Multi Power Socket -jatkojohdosta. Tällä tavalla vältetään laitteiden tahattomalta päälle kytkeytymiseltä.
- Erittäin korkeat kapasitiiviset ja induktiiviset kuormat voivat joissain tapauksissa johtaa laitteen vioittumiseen tai kytkentäkertojen määrän vähenemiseen.
- Älä käytä SMART+ Multi -jatkojohtoa lääkkinnällisten laitteiden kanssa.
- Tulee kytkeä automaattisen johdonsuojakatkaisijaan (max. 16 A).

LOGISTiset tiedot

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075594784	Yksikköpakkaus 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	899.00 g	3.09 dm ³
4058075594791	Lähetyslaatikko 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	3805.00 g	14.41 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.