

Norwesco CountDown -turva-ajastimet

CountDown elektroniset -turva-ajastimet on valmistettu iskunkestävästä muovista ja kotelointiluokka on IP20. Väri on valkoinen. Nimellisvirta on 16A ja nimellisjännite on 230VAC. CountDown-ajastimet ovat 2-napaisia turvallisuuden lisäämiseksi.

Ajastimissa on selkeä LED-näyttö, josta näkyy jäljellä oleva käyntiaika. Ajastimet ovat tarkoitettuja pinta-asennukseen, mutta kotelon pohjassa on lisäksi murrettava läpivienti, joten ajastin voidaan myös asentaa kojerasian päälle. CountDown-ajastinta saa myös pistorasiallisena mallina.

Ajastimessa on yksi painike, jolla käynnistetään ja sammutetaan ajastin sekä helposti myös ohjelmoidaan väliaikainen käyntiaika. Ajastimen oletuskäyntiaika on tehtaalla asetettu 30 minuuttiin, mutta käyntiaika voidaan helposti muuttaa piirikortissa olevan jumpperikytkimen paikkaa vaihtamalla. CountDown ajastimessa on 10 eri kiinteää käyntiaikavaihtoehtoa: 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120, 240 ja 480 minuuttia. Lisäksi ajastin voidaan painikkeen avulla ohjelmoida minuutin tarkkuudella mihin tahansa väliaikaiseen käyntiaikaan, jossa lyhin käyntiaika on 1 min ja pisin käyntiaika 999 min.

CountDown-ajastimia käytetään esimerkiksi palon riskin minimoimiseksi. Ajastin sulkee jännitteen, kun aika on kulunut umpeen. Ajastimella voidaan ohjata pistorasiaa, johon on kytketty esimerkiksi kahvinkeitin, silitysrauta ja muita samankaltaisia sähkölaitteita palvelutaloissa, kodeissa, konttoreissa, kouluissa, sairaaloissa ja päiväkodeissa. Ajastimia käytetään myös teollisuudessa ja julkisissa tiloissa.

CountDown on EMC-testattu ja hyväksytty EN60730-2-7 -standardin mukaan. CountDown ei häiritse radio- tai muita herkkiä, elektronisia laitteita.

Snro	Tyyppi	Kotelointiluokka	In	Un
26 128 01	CDOK FA ajastin	IP20	16A	230V
26 128 00	CDOK ajastin+pistorasia	IP20	16A	230V



S-26 128 01



S-26 128 00