

# Vahvistin


EXT-01  
SNRO. 26 189 67



EXT-01-tuotetta voidaan käyttää Plejd-mesh kantaman laajentamiseen sekä lähettimenä muiden Plejd-tuotteiden ohjaamiseen langattomasti. Sitä voidaan käyttää myös varavirtalähteenä järjestelmälle, koska siihen on integroitu BAT-01.

- Laajentaa kantamaa olemalla osa Plejd-meshiä.
- Säilyttää sähkökatkon sattuessa aikatoiminnot, kuten astrokellon (BAT-01 on integroituna).
- Ohjaa muita Plejd-tuotteita langattomasti palauttavalla painikkeella tai Plejd-lisävarusteena saatavalla kiertoadapterilla (RTR).

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse, seinään, tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (SNRO. 26 189 05 ei sisälly).



## VERKKOJÄNNITE

230 V/50 Hz, enintään 0,02 A

## VALMIUSTILAN KULUTUS

0,2 W

## KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-25 ... +35 °C

## PARISTON KESTO

Käyttöaika 10 vuotta

## MITAT

46x46x18 mm

## JOHDINALA

Liitännät: 0,5–4,0 mm<sup>2</sup>

## SUOJAUS

Ohjelmiston ylikuumenemissuoja

## YHTEYDET

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## KANTAMA

Noin 10 m sisätiloissa.  
Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

