

SimPal T4 - GSM-pistorasia

Asennusohje

Ver 1.0

Päiväys: 1.1.2015

Viimeisin versio tästä dokumentista löytyy:

<http://www.microdata.fi/pdf/SimPal/>



Maahantuoja:

Microdata Finland Oy

Äyrikuja 3

01510 VANTAA

1. Lyhyt johdanto

SimPal T4 on etäohjattava GSM-pistorasia, joka on suunniteltu sähkölaitteiden käynnistämiseen ja poiskytkemiseen. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS-tekstiviestillä, puhelinsoitolla tai mobiilisovelluksella (apps). SimPal T4 on yhteensopiva kaikkien operaattorien SIM-korttien kanssa, eikä vaadi toimiakseen erillistä datasopimusta - puhe- ja tekstiviestipalvelut riittävät. Laite soveltuu sisätiloissa tapahtuvien koti-, mökki- ja toimistolaitteiden ohjaamiseen.

2. Tekniset tiedot

- Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
- Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3000W)
- Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
- GSM-taajuudet: 900/1800MHz
- SIM-korttipaikka: 1.8/3V
- Tukee 5x GSM-puhelinnumeroa
- Hallinta ja etäohjaus: SMS-tekstiviesti tai puhelinsoitto
- SMS-viesti virtakatkosta
- Viivästetty ohjaus, ajastettu ohjaus, lämpötila ohjaus
- Lämpötila-anturi: -10...+50C (3.5mm stereoplugi)
- Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
- CE-hyväksytty

3. Käyttökohteita

- Lämmityksen/ilmastoinnin etäkäynnistys
- IT-laitteen uudelleenkäynnistys "reboot"
- Kodinkoneen/valaistuksen etäkäynnistys
- Auton lämmityksen etäkäynnistys (jatkojohto)
- Hälyttimen etäkäynnistys
- Automaatiolaitteen etäkäynnistys
- Ilmoittaa sähkökatkoksesta

4. Turvallisuus

Laite on CE-hyväksytty. Laite on tarkoitettu asennettavaksi sisätilaan eikä sitä ole kosteussuojattu.

5. Takuu ja tekninen tuki

Laitteella on 12kk takuu. Laitteen teknisestä tuesta vastaa laitemaahantuoja Microdata Finland Oy. Tutustu tämän ohjeen lisäksi laitteen englanninkieliseen käsikirjaan. Mikäli tarvitset lisäapua käyttöönotossa, ota yhteys laitteen maahantuojaan.

6. Käyttöönotto

Toimiakseen laite tarvitsee tavallisen SIM-kortin SMS/puhepalveluilla, datasopimusta ei tarvita.

1. Varmista, että SIM-kortin PIN-koodikysely on pois päältä eikä numero ole salainen.
2. Asenna SIM-kortti laitteen kyljessä sijaitsevaan SIM-korttipaikkaan metallipinnat ylöspäin. Varmista, että kortti on asennettu oikein päin ja että kuulet lukitusäänen, kun kortti työnnetään paikalleen..
3. Kyke ulkoinen lämpötilaanturi 3.5mm audioliittimeen.
4. Kytke laite pistorasiaan ja tarkista merkkivalon syttymiset.
5. Määrittele laitteelle pääkäyttäjän numero lähettämällä hälytinlaitteelle SMS-komento **#00#**
6. Vaihda laitteen oletus-salasana SMS-komennolla: **#04#1234#uusisalasana#** (4x numeroa)
7. Verkkovirran ohjauskomennot: Verkkovirta päälle: **#01#0#**
Verkkovirta pois: **#02#0#**
8. Käyttäjien hallinta: Lisää käyttäjä: **#06#puhnumero#**
Poista käyttäjä: **#15#puhnumero#**
9. Tila- ja lämpötilatiedon tarkistus: **#07#**
10. Tehdasasetusten palautus: **#08#salasana#**

7. Vaatimuksenmukaisuustodistus, DoC

 TEST	Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd. 1/F, Building A, Hongwei Industrial Park, Liuxian 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, P.R.C. (518101)
CERTIFICATE OF CONFORMITY	
Certificate No.: SEM15041012	
The following product has been tested by Shenzhen SEM.Test Technology Co., Ltd. with the listing standards and found in conformity with the EC Council Directive of 2004/108/EC & 2006/95/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the conformity with this 1999/5/EC R&TTE Directive.	
Report No.	: STR15048027E-1; STR15048027E-2; STR15048027E-3; STR15048027E-4 STR15048027S
Applicant	: Xiamen SimPal Communication Technology Co., Ltd.
Address	: Room 509, D4 Building, Wanda Plaza, Huli district, Xiamen, China.
Manufacturer	: Xiamen SimPal Communication Technology Co., Ltd.
Address	: Room 509, D4 Building, Wanda Plaza, Huli district, Xiamen, China.
Description of Product	: GSM Power Socket
Model No.	: SimPal-T4, SimPal-T40
Trade Name	: SimPal
Test Standards	: EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08) EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) EN 50385:2002 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
The referred test report(s) show that the product complies with the essential requirements in the above listed standards. The applicant is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Article 10.1 of the Directive.	
	Test Laboratory  Date of Issue: Apr 16, 2014
This certificate of conformity is based on a single evaluation of the submitted sample(s) of the above mentioned product. It does not imply an assessment of the whole production and other relevant Directives have to be observed.	
Tel.: +86-755-33663308 Fax.: +86-755-33663309 E-mail: sem@semtest.com.cn Website: www.semtest.com.cn	