



Kuivantilan Led-muuntajat 15w - 132w

Mallit: 12VDC:
LNM-6
LNM-15
LNM-30
LNM-75
LNM-100
LNM-150

24VDC:
LNM-3024
LNM-7524
LNM-10024



Muuntajien yleiset tiedot:

- Kaapelit kytketään muuntajan ruuviliitoksiin.
- Soveltuu sisätiloihin IP20 (ei kosteussuojattu).
- Kiinnitys kannakkeet.
- Muuntajilla 5 vuoden takuu.



Tekniset tiedot:



Malli	Teho	Jännite	Virta	Suojaus	Koko	Paino
LNM-6	6W	12V	0.5A	EN 55015, EN61347-2-13, EN61000-3-2 Class C	40 x40 x20 mm	0.09 kg
LNM-15	15W	12V	1.25A		103 x36 x17 mm	0.07 kg
LNM-30	30W	12V	2.50A		158 x51 x17 mm	0.18 kg
LNM-50	50W	12V	4.17A		160 x58 x18 mm	0.19 kg
LNM-75	75W	12V	6.25A		201 x64 x30 mm	0.35 kg
LNM-150	132W	12V	11.0A		180 x66 x31 mm	0.40 kg
LNM-3024	30W	24V	1.25A		158 x51 x17 mm	0.18 kg
LNM-7524	75W	24V	3.13A		170 x45 x28 mm	0.23 kg
LNM-10024	100W	24V	4.16A		180 x66 x31 mm	0.40 kg