

DREAMLED READY23-LED-LISTAVALAISIN

DREAMLED READY23 led-listavalaisin on tarkoitettu työtason valaistukseen muun muassa keittiöön ja kodinhoitohuoneeseen sekä muuhun suoraan ja epäsuoraan valaistukseen. Valaisin voidaan laittaa myös astiankuivauskaapin alle.

Tekniset tiedot

• Värintoistoindeksi	Ra >90 (keskimäärin 93)
• Mitat	korkeus 13,5 mm (kiinnikkeellä 15,5 mm), leveys 23 mm
• Nimellisteho	14 W/m
• Valovirta	114 lm/W
• Valon väri	3000 K, 3500 K, 4000 K
• Suojausluokka	IP54
• Valaisukulma	112°
• Himmennettävä	Kyllä
• Käyttöjännite	24 V
• Käyttöikä	50.000 tuntia
• Takuu	5 vuotta
• Valmistusmaa	Suomi

Valaisimen asennus

- Valaisimen asennus tapahtuu mukana tulevan ohjeen mukaisesti. Asennuksessa on huomioitava, että valaisin, liitäntälaitte ja johdot ovat tarvittaessa vaihdettavissa kiinteitä kalusteita purkamatta.
- Valaisimien kanssa on käytettävä yhteensopivaa Dreamledin liitäntälaitetta tai Dreamled Pro Power-sarjan monitoimipistorasiaa.
- Asennuksen saa suorittaa riittävän ammattitaitoinen henkilö voimassa olevien säädösten mukaisesti.
- Takuu ei ole voimassa, mikäli asennusohjeita ei ole noudatettu.

Valaisimen vaihto

- Valaisimen sisällä olevat piirilevyt voidaan vaihtaa ja huoltaa. Piirilevyjen vaihdossa tulee noudattaa niiden vaihdattamisesta annettua ohjetta, joka toimitetaan viallisten piirilevyjen mukana. Piirilevyjen vaihdon voi suorittaa vain siihen koulutettu henkilö.
- Mikäli valaisin vaihdetaan, tarkasta valaisimen tyyppi valaisimen tyyppikilvestä.
- Huomioi, että jos tilan valaistus koostuu useista valaisimista, riittää usein, että vain viallinen moduuli vaihdetaan uuteen.
- Johdotusten kunto on hyvä tarkastaa valaisimien vaihdon yhteydessä.

Valaisimien huolto

- Valaisimen ulkopinnat on ajoittain syytä puhdistaa liasta ja näin varmistaa sen tehokas toiminta. Paksu pölykerros valaisimen päällä nostaa valaisimen sisäistä lämpötilaa ja lyhentää sähköisten komponenttien ikää.
- Valaisimien puhdistukseen käytetään kosteaa liinaa. Tarvittaessa voidaan käyttää neutraaleja saippualliuoksia, esimerkiksi astianpesuaineita.

Tuotteen hävittäminen

- Dreamled Ready23-valaisimet eivät sisällä ongelmajätettä. Kuitenkin niissä on elektroniikkaa, jota ei voi hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on toimitettava SER-pisteisiin tai valaisimia vastaanottaviin myymälöihin. Lisätietoa: <https://www.kierratys.info>
- Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen viranomaiseen oikeanlaisen jätteen hävitysmuodon selvittämiseksi.