



OPASTAA EDELLÄSI



LED-turvavalaistimet

LED- STEP



LED-STEP on pitkäikäinen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin joka antaa luotettavasti tarvittavan turvavalaistuksen turvalliseen poistumiseen portaissa ja lattianrajassa kulkuvalona. Led on puolijohdediodi, joka lähettää valoa sähkövirran kulkiessa sen läpi. Puolijohdemateriaali määrää ledin valon värin led-valaisimessa ja ledin ympärilläoleva elektronikka sovittaa ledin käytettävään sähköjärjestelmään.

Led-tekniologiansa ansiosta led-valo ei lämpene ja se kuluttaa sähköenergiaa vain muutaman watin. Tämän vuoksi led-turvavalaistimet ovat erinomaisia käytettäväksi myös jatkuvatoimisina kulku- ja yövaloina. Valaisimen käyttöikä ei tietenkään tule turvavalaistimissa vastaan. Mutta jos valaisimia käytetään myös kulku- tai yövaloina jotka ovat jatkuvasti päällä, on valaisimen käyttöiällä erittäin suuri merkitys. Kotelointiluokka on IP20 ja akkumallissa toiminta-aika 3 tuntia.



Perinteiset turvavalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-STEP	42 126 62	230 V AC/DC	3 W	LED	IP20	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
LED-STEP/24	42 126 63	24 V DC	3 W	LED	IP20	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
LED-STEP/C	42 127 30	65 V DC	2 W	LED	IP20	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
LED-STEP/P	42 127 31	65 V DC	2 W	LED	IP20	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto

** mitat*

** valaisimen asennus kojerasiaan*

