

00 11 17

Sokka sähkökaapin avain jännitteen tunnistin

tavanomaisiin kaappeihin ja sulkujärjestelmiin



- Helposti kuljetettava kuulakynän muotoinen sähkökaapin avain kiinnitysklipsillä, säilyy varmasti tallessa
- Vaihtovirran kosketukseton tunnistus optisella näytöllä (punainen LED); jännitealue 50 - 600 V; taajuusalue 50 - 60 Hz
- Kosketukseton magneettikenttien tunnistus optisella näytöllä (vihreä LED).
- PÄÄLLE painike
- Akkuja säästävä poiskytkentäautomaatiikka Laite kytkeytyy automaattisesti pois kahden minuutin kuluttua.
- Näyttö kirkkaalla LED:illä: käynnistys-itsetesti, paristokontrolli ja jännitettä johtava johto lähellä
- Paristolokero kääntölukolla kahdelle nappiparistolle
- Avaimenperiä kääntämällä voidaan hyödyntää neljä eri avainprofiilia
- Sähkökaappeihin, kaasu-, vesi- ja sähkösyötön sulkujärjestelmiin
- Teknisiin laitteisiin rakennuksissa, kuten ilmastointilaitteisiin, sulkuventtiileihin, sähkönytkentätauluihin jne.
- Yleinen 1/4"-bitti kiinnitys tavanomaisille biteille (kestomagneetti kiinnitykseen)
- Bitin lisäkiinnitys 1/4"-biteille yhdessä avainprofiilissa
- Kääntökärjellä: ristipää PH / ura 7,0 x 1,2 mm
- Työkalun runko: muovia, lasikuituvahvisteinen
- Avainprofiilit: sinkkipainevalua

Tuotenro	00 11 17
EAN	4003773068396
Kapasiteetti nelikanta mm	6 / 8
Kapasiteetti kaksoislehti mm	3 - 5
Kapasiteetti kolmikanta mm	9
Pituus mm	155
Paino netto g	136



Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

