MONOFASE SINGLE PHASE

TARM3

Trasformatore da barra orizzontale 30x10 mm e cavo con diametro max 30mm/ *Transformer for busbar 30x10 mm and maximum diameter 30mm*

Primario	Classe	Classe	Classe	Secondario	Secondario	Peso
Primary	*Class*	*Class*	*Class*	*Secondary*	*Secondary*	*Weight*
	0,5	1	3			
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
75		1,5	3	TARM3 75A	TARM3 1 75A	0,3
80		1,5	3	TARM3 80A	TARM3 1 80A	0,3
100	1,5	2,5	3	TARM3 100A	TARM3 1 100A	0,3
120	1,5	2,5	3	TARM3 120A	TARM3 1 120A	0,35
125	1,5	2,5	3	TARM3 125A	TARM3 1 125A	0,35
150	2,5	3,5	5	TARM3 150A	TARM3 1 150A	0,35
200	3,5	5	7	TARM3 200A	TARM3 1 200A	0,35
250	5	7	10	TARM3 250A	TARM3 1 250A	0,4
300	5	7	10	TARM3 300A	TARM3 1 300A	0,4
400	7	10	12	TARM3 400A	TARM3 1 400A	0,42







TARM4

Trasformatore da barra orizzontale 40x10 mm e cavo con diametro max 30mm/ *Transformer for busbar 40x10 mm and maximum diameter 30mm*

Primario	Classe	Classe	Classe	Secondario	Secondario	Peso
Primary	*Class*	*Class*	*Class*	*Secondary*	*Secondary*	*Weight*
	0,5	1	3			
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
100		1,5	2,5	TARM4 100A	TARM4 1 100A	0,3
120		1,5	2,5	TARM4 120A	TARM4 1 120A	0,35
125		1,5	2,5	TARM4 125A	TARM4 1 125A	0,35
150	1	2,5	3,5	TARM4 150A	TARM4 1 150A	0,35
200	2,5	3,5	5	TARM4 200A	TARM4 1 200A	0,35
250	2,5	3,5	5	TARM4 250A	TARM4 1 250A	0,4
300	3,5	5	7	TARM4 300A	TARM4 1 300A	0,4
400	5	7	10	TARM4 400A	TARM4 1 400A	0,4
500	5	7	10	TARM4 500A	TARM4 1 500A	0,4
600	5	7	10	TARM4 600A	TARM4 1 600A	0,42







TARM5

Trasformatore da barra orizzontale 50x10 mm e cavo con diametro max 40mm/ *Transformer for busbar 50x10 mm and maximum diameter 40mm*

Primario	Classe	Classe	Classe	Secondario	Secondario	Peso
Primary	*Class*	*Class*	*Class*	*Secondary*	*Secondary*	*Weight*
	0,5	1	3			
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
200	5	7	10	TARM5 200A	TARM5 1 200A	0,45
250	5	7	10	TARM5 250A	TARM5 1 250A	0,45
300	5	7	10	TARM5 300A	TARM5 1 300A	0,5
400	5	7	10	TARM5 400A	TARM5 1 400A	0,45
500	5	7	10	TARM5 500A	TARM5 1 500A	0,45
600	5	7	10	TARM5 600A	TARM5 1 600A	0,5
750	5	7	10	TARM5 750A	TARM5 1 750A	0,5
800	5	10	15	TARM5 800A	TARM5 1 800A	0,5
1000	5	10	15	TARM5 1K0A	TARM5 1 1K0A	0,5







TARM6

Trasformatore da barra orizzontale 60x10,50x30 mm e cavo con diametro max 55mm/ *Transformer for busbar 60x10,50x30 mm and maximum diameter 55mm*

Primario	Classe	Classe	Classe	Secondario	Secondario	Peso
Primary	*Class*	*Class*	*Class*	*Secondary*	*Secondary*	*Weight*
	0,5	1	3			
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
400	3,5	5	7	TARM6 400A	TARM6 1 400A	0,45
500	5	10	15	TARM6 500A	TARM6 1 500A	0,45
600	5	10	15	TARM6 600A	TARM6 1 600A	0,5
750	10	15	20	TARM6 750A	TARM6 1 750A	0,5
800	10	15	20	TARM6 800A	TARM6 1 800A	0,5
1000	10	15	20	TARM6 1K0A	TARM6 1 1K0A	0,5
1200	15	17	25	TARM6 1K2A	TARM6 1 1K2A	0,6
1250	15	17	25	TARM6 1K25A	TARM6 1 1K25A	0,6
1500	15	17	25	TARM6 1K5A	TARM6 1 1K5A	0,6







TARM8

Trasformatore da barra orizzontale 80x10,60x30 mm e cavo con diametro max 66 mm/ *Transformer for busbar 30x10,60x30 mm and maximum diameter 66 mm*

Primario	Classe	Classe	Classe	Secondario	Secondario	Peso
Primary	*Class*	*Class*	*Class*	*Secondary*	*Secondary*	*Weight*
	0,5	1	3			
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
600	5	10	15	TARM8 600A	TARM8 1 600A	0,7
750	5	10	15	TARM8 750A	TARM8 1 750A	0,7
800	5	10	15	TARM8 800A	TARM8 1 800A	0,7
1000	10	15	20	TARM8 1K0A	TARM8 1 1K0A	0,7
1200	10	15	20	TARM8 1K2A	TARM8 1 1K2A	0,75
1250	10	15	20	TARM8 1K25A	TARM8 1 1K25A	0,75
1500	10	15	20	TARM8 1K5A	TARM8 1 1K5A	0,75
1600	10	15	20	TARM8 1K6A	TARM8 1 1K6A	0,75
2000	15	20	25	TARM8 2K0A	TARM8 1 2K0A	0,8







TARM10

Trasformatore da barra orizzontale 100x30 mm e cavo con diametro max 86 mm/ *Transformer for busbar 100x30 mm and maximum diameter 86 mm*

Primario	Classe	Classe	Classe	Secondario	Secondario	Peso
Primary	*Class*	*Class*	*Class*	*Secondary*	*Secondary*	*Weight*
	0,5	1	3			
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
800	5	10	15	TARM10 800A	TARM10 1 800A	0,7
1000	10	15	20	TARM10 1K0A	TARM10 1 1K0A	0,7
1200	10	15	20	TARM10 1K2A	TARM10 1 1K2A	0,75
1250	10	15	20	TARM10 1K25A	TARM10 1 1K25A	0,75
1500	10	15	20	TARM10 1K5A	TARM10 1 1K5A	0,75
1600	10	15	20	TARM10 1K6A	TARM10 1 1K6A	0,75
2000	10	15	20	TARM10 2K0A	TARM10 1 2K0A	0,8
2500	10	15	20	TARM10 2K5A	TARM10 1 2K5A	0,8
3000	10	15	20	TARM10 3K0A	TARM10 1 3K0A	0,85