



HANDY LED Li LED 3W

Kuvaus: Handy LED Li LED 3 W on kestävä käsiturvavalaisin, jossa on optimaalinen valo moneen mahdolliseen tilanteeseen. Maksimivalovirran käyttötilan lisäksi on mahdollista vaihtaa kahteen muuhun käyttötilaan; 70 % ja 30 % valovirta. Toimintatilat pienemmällä valovirralla tarkoittavat, että akku kestää pidempään. Lisäksi siinä on vilkkutila, jonka avulla valaisinta voidaan käyttää varoitusvalona yhdessä oranssin suodattimen kanssa (sisältyy). Latausasema voidaan asentaa seinälle. Kun valaisin on latausasemassa, se on mahdollista asettaa niin, että se syttyä automaattisesti sähkökatkon sattuessa.

Valaisimen pään voi kääntää 20 astetta eteenpäin ja 90 astetta taaksepäin. Käsivalaisimessa on 4 erilaista toimintatila: Valovirta: 100%. 70 %. 30 %. Vilku. Akun lataus näkyy valaisimen etuosassa 5 LEDillä. Valaisin voi syttyä automaattisesti sähkökatkon sattuessa. Mukana toimitettu latausasema asennetaan seinälle/hyllylle tai vastaavalle. Mukana on 230 V AC laturi ja 12 V DC autolaturi. Johdon pituus: 1,7 m. Toimitukseen sisältyy myös oranssi värisuodatin.

Tekniset tiedot

Akku: Li-ion 7,4 V, 2,2 Ah
Koteloituiluokka: Valaisin IP44, Latausasema IP20
Valonlähde: Cree LED
Teho: 3 W
Valoalue: max 150 m
Valoteho: 240 lm
Toiminta-aika: 3,5 h 100%, 8 h 70%, 12 h 30%
Väriämpötila: 6200 K
Toimintalämpötila: -10 °C ... +40 °C
Latausilmais: Kyllä
Laturi: 230 VAC / 50 Hz; 12 V 500 mA
Latausaika: 5,5 h
Purkaussuoja: Kyllä
Väri: Musta
Materiaali: ABS
Mitat: (P x L x K): 125 x 75 x 300 mm
Paino: 1,58 kg

Tuotetiedot

Snro	Valonlähde	Valoteho	Toiminta-aika	Akku	Paino
8779217	LED 3 W	240 lm	12 h*	Li-ion: 7,4V 2,2 Ah	1,6 kg

*(100% - 70% - 30%) 3,5h - 8h - 12h

